

RAY STORM

Handheld Flashlight



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31

Thank you for choosing Provee! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS



Material: aluminum alloy
Light source: COB, SMD, RGB
Brightness: 400-2000 lm
Battery capacity: 2000mAh
Type-C input: DC 5V/1A
Working time: 1.5-5 h
Turbo mode: 30s
RGB light: 7-15 h
Charging time: 3 h
IP/IK rating: IPX6/IK07
Mounting type: rear clip
Product size: 116x45.5x22.5mm
Weight: 168g

PACKAGE

- Flashlight x1
- Type-C cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Main light source
2. Additional light source
3. RGB light
4. Control button for the top SMD light
5. Control button for the additional COB and RGB lights
6. Type-C port
7. Magnet



PRODUCT OPERATION

Mode	SMD light: low	SMD light: bright	SMD light Turbo	COB light: low	COB light: bright	RGB mode
Light temperature	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–
Color rendering index	70	70	70	70	70	–
Luminous flux (lm)	500 lm	1500 lm	2000 lm	400 lm	1200 lm	–
Operating time	4 h	1.5 h	30 sec	5 h	1.5 h	7-15 h
Illuminance (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	280 lux	850 lux	–

- Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on the device.
- When the battery is fully charged, the charge indicator lights up for 5 seconds and then turns off.
- When the battery is low, the red indicator remains on.
- RGB LEDs indicate the battery charge level (20 LEDs in 4 groups from bottom to top): red (25%) – orange (50%) – green (75%) – blue (100%)

LIGHTING MODES

1. A single press of the main SMD light control button cycles through the flashlight's brightness modes in the following sequence:
2. SMD light (low) → SMD light (high) → Off.
3. To activate Turbo mode, press the main light control button twice. After 30 seconds, the flashlight will return to its previous brightness level.

4. Press and hold the main light control button to smoothly adjust the brightness of the main light.
5. After 5 seconds of inactivity, a single press of the control button turns off the flashlight.
6. Pressing the auxiliary light control button once cycles through the flashlight's brightness modes in the following sequence:
7. COB light (low) → COB light (high) → Off.
8. After 5 seconds of inactivity, pressing the auxiliary light control button once turns the flashlight off.
9. Hold down the auxiliary light control button to smoothly adjust the brightness of the COB light.
10. Regardless of whether the COB light is on or off: double-pressing the auxiliary light control button activates RGB lighting mode.
11. Pressing the auxiliary light control button once while RGB lighting is on cycles through the modes in the following sequence:
12. Multicolor continuous flow → Single-color flow → Multicolor running → Breathing mode → Off.
13. If no action is taken with the RGB lighting for 3 minutes, pressing the auxiliary light control button again turns off the RGB lighting.

TURBO MODE

- This mode provides maximum brightness (2000 lm). The device maintains this level for 30 seconds, after which the flashlight automatically returns to the previous level to prevent overheating.

PROTECTION CLASS

- IPX6 protects the flashlight from powerful water jets from any direction, allowing it to be used in heavy rain or when directly exposed to water. IK07 confirms the housing's resistance to impacts with energy up to 2 J, which corresponds to an impact from a 500 g object dropped from a height of 40 cm.
- This combination of protection makes the flashlight safe for use at home and outdoors.

WARNING

- Do not disassemble or modify the flashlight. This may damage the device or pose a hazard to the user.
- Do not attempt to repair the flashlight yourself. Tampering with the design may compromise its integrity.
- Do not scratch the lens or transparent cover with sharp objects.
- Do not leave the flashlight near open flames or high temperatures.
- Do not shine the light directly into your own or others' eyes to avoid discomfort or damage to vision.
- If the flashlight is not used for an extended period, recharge the battery periodically.
- The flashlight has a built-in lithium-ion battery. Dispose of it separately in accordance with environmental disposal regulations. Please do not pollute the environment.
- Keep the product away from sources of fire.
- In case of excessive heat or smoke, immediately turn off the flashlight and stop using it.
- Turbo mode lasts 30 seconds and increases the flashlight's temperature. Avoid repeatedly turning Turbo Mode on and off quickly to prevent the device from overheating.
- The recommended operating temperature range is -10°C to 40°C; otherwise, the device's service life may be shortened or it may malfunction.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: aleación de aluminio

Fuente de luz: COB, SMD, RGB

Intensidad luminosa: 400-2000lm

Capacidad de la batería: 2000mAh

Entrada Type-C: DC 5V/1A

Autonomía: 1,5-5 h

Modo turbo: 30s

Luz RGB: 7-15 h


Tiempo de carga: 3 h

Clasificación IP/IK: IPX6/IK07

Tipo de fijación: clip trasero

Dimensiones del producto: 116x45,5x22,5mm

Peso: 168g




PAQUETE

- Linterna x1
- Cable Type-C x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Fuente de luz principal
2. Fuente de luz adicional
3. Luz RGB
4. Botón de control de la luz SMD superior
5. Botón de control de la luz COB y RGB adicional
6. Puerto Type-C
7. Imán



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Modo	Luz SMD: baja	Luz SMD: alta	Luz SMD Turbo	Luz COB: baja	Luz COB: alta	Modo RGB
Temperatura de luz	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–
Índice de reproducción cromática	70	70	70	70	70	–
Flujo luminoso (lm)	500 lm	1500 lm	2000 lm	400 lm	1200 lm	–
Tiempo de funcionamiento	4 h	1.5 h	30 sec	5 h	1.5 h	7-15 h
Iluminancia (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	280 lux	850 lux	–

- Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C del dispositivo.
- Cuando el nivel de carga es alto, el indicador de carga se ilumina durante 5 segundos y luego se apaga.
- Cuando el nivel de carga es bajo, el indicador rojo permanece encendido.
- Los LED RGB indican el nivel de carga de la batería (20 LED en 4 grupos de abajo hacia arriba): rojo (25 %) – naranja (50 %) – verde (75 %) – azul (100 %)

MODOS DE ILUMINACIÓN

1. Una pulsación del botón de control de la luz SMD superior cambia los modos de brillo de la linterna en este orden:
2. Luz SMD (débil) → Luz SMD (intensa) → Apagada.

3. Para activar el modo Turbo, pulsa dos veces el botón de control de la luz principal. Pasados 30 segundos, la linterna volverá al nivel de luminosidad anterior.
4. Mantenga pulsado el botón de control de la luz principal para regular de forma continua la intensidad de la luz principal.
5. Tras 5 segundos de inactividad, una pulsación del botón de control apaga la linterna.
6. Una pulsación del botón de control de la luz adicional cambia los modos de brillo de la linterna en este orden:
7. Luz COB (débil) → Luz COB (intensa) → Apagada.
8. Tras 5 segundos de inactividad, una pulsación del botón de control de la luz adicional apaga la linterna.
9. Mantenga pulsado el botón de control de la luz adicional para regular de forma continua el brillo de la luz COB.
10. Independientemente de si la luz COB está encendida o no: al pulsar dos veces el botón de control de la luz adicional se activa el modo de iluminación RGB.
11. Una pulsación del botón de control de la luz adicional con la iluminación RGB activada cambia los modos en la siguiente secuencia:
12. Flujo continuo multicolor → Flujo monocromo → Parpadeo multicolor → Modo respiratorio → Apagado.
13. Si no se realiza ninguna acción con la iluminación RGB durante 3 minutos, al pulsar de nuevo el botón de control de la luz adicional se apaga la luz RGB.

MODOS TURBO

- Este modo proporciona el máximo brillo (2000 lm). El dispositivo mantiene este nivel durante 30 segundos, tras lo cual la linterna vuelve automáticamente al nivel anterior para evitar el sobrecalentamiento.

CLASE DE PROTECCIÓN

- IPX6 garantiza la protección de la linterna frente a chorros de agua potentes desde cualquier dirección, lo que permite utilizarla bajo una lluvia intensa o con contacto directo con el agua. La clasificación IK07 confirma la resistencia de la carcasa a impactos con una energía de hasta 2 J, lo que equivale al impacto de un objeto de 500 g desde una altura de 40 cm.
- Esta combinación de protecciones hace que la linterna sea segura para su uso tanto en el hogar como en la calle.

ADVERTENCIA


- No desmonte ni modifique la linterna. Esto podría dañar el dispositivo o suponer un peligro para el usuario.
- No repare la linterna por su cuenta. Intervenir en su estructura podría comprometer su integridad.
- No raye la lente ni la cubierta transparente con objetos afilados.
- No deje la linterna cerca del fuego o de fuentes de calor.
- No dirija la luz directamente a sus ojos ni a los de otras personas para evitar molestias o daños en la vista.
- Si la linterna no se utiliza durante un periodo prolongado, recargue la batería periódicamente.
- La linterna cuenta con una batería de iones de litio integrada. Deseche la batería por separado, siguiendo las normas de reciclaje. Por favor, no contamine el medio ambiente.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego.
- En caso de calentamiento excesivo o humo, apague inmediatamente la linterna y deje de utilizarla.
- El modo Turbo funciona durante 30 segundos y aumenta la temperatura de la linterna. Evite encender y apagar repetidamente el modo turbo para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo.
- El rango de temperaturas de funcionamiento recomendado es de -10 °C a 40 °C; de lo contrario, la vida útil del dispositivo puede reducirse o este puede dejar de funcionar.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: Aluminiumlegierung
 Lichtquelle: COB, SMD, RGB
 Lichtstärke: 400-2000lm
 Akkukapazität: 2000mAh
 Type-C-Eingang: DC 5V/1A
 Leuchtdauer: 1.5-5 Std
 Turbo-Modus: 30s
 RGB-Licht: 7-15 Std
 Ladezeit: 3 Std
 IP/IK-Schutzklasse: IPX6/IK07
 Befestigungsart: Heckclip
 Produktabmessungen: 116x45.5x22.5mm
 Gewicht: 168g




PAKET

- Taschenlampe x1
- Type-C-Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Hauptlichtquelle
2. Zusätzliche Lichtquelle
3. RGB-Beleuchtung
4. Steuertaste für die obere SMD-Beleuchtung



5. Steuertaste für die zusätzliche COB- und RGB-Beleuchtung
6. Type-C-Anschluss
7. Magnet

BETRIEB DES PRODUKTS

Modus	SMD-Licht: schwach	SMD-Licht: hell	SMD-Licht Turbo	COB-Licht: schwach	COB-Licht: hell	RGB-Modus
Lichttemperatur	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	–
Farbwiedergabeindex	70	70	70	70	70	–
Lichtstrom (lm)	500 lm	1500 lm	2000 lm	400 lm	1200 lm	–
Betriebszeit	4 h	1.5 h	30 sec	5 h	1.5 h	7-15 h
Beleuchtungsstärke (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	280 lux	850 lux	–

- Schließen Sie das eine Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Geräts an.
- Bei hohem Ladezustand leuchtet die Ladeanzeige 5 Sekunden lang und erlischt dann.
- Bei niedrigem Ladezustand bleibt die rote Anzeige eingeschaltet.
- Die RGB-LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus an (20 LEDs in 4 Gruppen von unten nach oben): rot (25 %) – orange (50 %) – grün (75 %) – blau (100 %)

B BELEUCHTUNGSMODI

1. Einmaliges Drücken der Steuertaste für das obere SMD-Licht wechselt die Helligkeitsmodi der Taschenlampe in folgender Reihenfolge:
2. SMD-Licht (schwach) → SMD-Licht (hell) → Aus.

3. Um den Turbo-Modus zu aktivieren, drücken Sie zweimal die Taste für die Hauptlichtsteuerung. Nach 30 Sekunden kehrt die Taschenlampe zur vorherigen Helligkeitsstufe zurück.
4. Halten Sie die Steuerungstaste für das Hauptlicht gedrückt, um die Helligkeit des Hauptlichts stufenlos einzustellen.
5. Nach 5 Sekunden Inaktivität schaltet ein einmaliges Drücken der Steuerungstaste die Taschenlampe aus.
6. Einmaliges Drücken der Steuerungstaste für das Zusatzlicht wechselt die Helligkeitsmodi der Taschenlampe in folgender Reihenfolge:
7. COB-Licht (schwach) → COB-Licht (hell) → Aus.
8. Nach 5 Sekunden Inaktivität schaltet ein einmaliges Drücken der Steuerungstaste für das Zusatzlicht die Taschenlampe aus.
9. Halten Sie die Taste für das Zusatzlicht gedrückt, um die Helligkeit des COB-Lichts stufenlos zu regeln.
10. Unabhängig davon, ob das COB-Licht eingeschaltet ist oder nicht: Ein doppeltes Drücken der Taste für das Zusatzlicht aktiviert den RGB-Beleuchtungsmodus.
11. Ein einmaliges Drücken der Zusatzlicht-Steuertaste bei eingeschalteter RGB-Beleuchtung wechselt die Modi in folgender Reihenfolge:
12. Mehrfarbiger Durchlauf → Einfarbiger Durchlauf → Mehrfarbiger Lauf → Atemmodus → Aus.
13. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Aktion bezüglich der RGB-Beleuchtung erfolgt, schaltet ein erneutes Drücken der Taste für die Zusatzbeleuchtung die RGB-Beleuchtung aus.

TURBO-MODUS

- Dieser Modus bietet maximale Helligkeit (2000 lm). Das Gerät hält diese Stufe 30 Sekunden lang aufrecht, danach kehrt die Taschenlampe automatisch zur vorherigen Stufe zurück, um eine Überhitzung zu vermeiden.

SCHUTZKLASSE

- IPX6 schützt die Taschenlampe vor starken Wasserstrahlen aus jeder Richtung, sodass sie bei starkem Regen oder bei direktem Wasserkontakt verwendet werden kann. IK07 bestätigt die Stoßfestigkeit des Gehäuses bei einer Energie von bis zu 2 J, was einem Aufprall eines 500 g schweren Gegenstands aus einer Höhe von 40 cm entspricht.
- Diese Kombination von Schutzfunktionen macht die Taschenlampe sicher für den Einsatz zu Hause und im Freien.

WARNUNG


- Zerlegen oder modifizieren Sie die Taschenlampe nicht. Dies kann das Gerät beschädigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Reparieren Sie die Taschenlampe nicht selbst. Eingriffe in die Konstruktion können deren Integrität beeinträchtigen.
- Zerkratzen Sie die Linse oder die transparente Abdeckung nicht mit scharfen Gegenständen.
- Lassen Sie die Taschenlampe nicht in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen liegen.
- Richten Sie das Licht nicht direkt in Ihre eigenen Augen oder die anderer Personen, um Unbehagen oder Sehschäden zu vermeiden.
- Wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- Die Taschenlampe verfügt über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Entsorgen Sie diesen separat unter Beachtung der Vorschriften zur umweltgerechten Entsorgung. Bitte belasten Sie die Umwelt nicht.
- Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern.
- Schalten Sie die Taschenlampe bei starker Erwärmung oder Rauchentwicklung sofort aus und stellen Sie den Gebrauch ein.
- Der Turbo-Modus läuft 30 Sekunden lang und erhöht die Temperatur der Taschenlampe. Vermeiden Sie das wiederholte schnelle Einschalten des Turbo-Modus, um eine Überhitzung des Geräts zu verhindern.
- Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 40 °C. Andernfalls kann sich die Lebensdauer des Geräts verkürzen oder es kann zu einem Ausfall kommen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: alliage d'aluminium
 Source lumineuse: COB, SMD, RGB
 Puissance lumineuse: 400-2000lm
 Capacité de la batterie: 2000mAh
 Entrée Type-C: DC 5V/1A
 Autonomie: 1.5-5 h
 Mode Turbo: 30s
 Éclairage RGB: 7-15 h
 Temps de charge: 3 h
 Indice de protection IP/IK: IPX6/IK07
 Type de fixation: clip arrière
 Dimensions du produit: 116x45.5x22.5mm
 Poids: 168g




PAQUET

- Lampe de poche x1
- Câble Type-C x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Source d'éclairage principale
2. Source d'éclairage supplémentaire
3. Éclairage RGB



4. Bouton de commande de l'éclairage SMD supérieur
5. Bouton de commande de l'éclairage COB et RGB supplémentaire
6. Port Type-C
7. Aimant

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Mode	Lumière SMD : faible	Lumière SMD : forte	Lumière SMD Turbo	Lumière COB : faible	Lumière COB : forte	Mode RGB
Température de lumière	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	–
Indice de rendu des couleurs	70	70	70	70	70	–
Flux lumineux (lm)	500 lm	1500 lm	2000 lm	400 lm	1200 lm	–
Temps de fonctionnement	4 h	1.5 h	30 sec	5 h	1.5 h	7-15 h
Éclairement (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	280 lux	850 lux	–

- Branchez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur, et l'autre au port Type-C de l'appareil.
- Lorsque le niveau de charge est élevé, le voyant de charge s'allume pendant 5 secondes, puis s'éteint.
- Lorsque le niveau de charge est faible, le voyant rouge reste allumé.
- Les LED RGB indiquent le niveau de charge de la batterie (20 LED réparties en 4 groupes de bas en haut) : rouge (25 %) – orange (50 %) – vert (75 %) – bleu (100 %)

MODES D'ÉCLAIRAGE

1. Une pression sur le bouton de commande de la lumière SMD supérieure permet de changer les modes de luminosité de la lampe dans l'ordre suivant :
2. Lumière SMD (faible) → Lumière SMD (forte) → Éteinte.
3. Pour activer le mode Turbo, appuyez deux fois sur le bouton de commande de l'éclairage principal. Au bout de 30 secondes, la lampe reviendra à son niveau de luminosité précédent.
4. Maintenez le bouton de commande de l'éclairage principal enfoncé pour régler en continu la luminosité de l'éclairage principal.
5. Après 5 secondes d'inactivité, une simple pression sur le bouton de commande éteint la lampe.
6. Une pression sur le bouton de commande de la lumière secondaire fait passer la lampe par les modes de luminosité suivants :
7. Lumière COB (faible) → Lumière COB (forte) → Éteinte.
8. Après 5 secondes d'inactivité, une pression sur le bouton de commande de la lumière secondaire éteint la lampe.
9. Maintenez le bouton de commande de l'éclairage supplémentaire enfoncé pour régler en continu la luminosité de la lumière COB.
10. Que la lumière COB soit allumée ou non : appuyer deux fois sur le bouton de commande de l'éclairage supplémentaire active le mode d'éclairage RGB.
11. Une simple pression sur le bouton de commande de l'éclairage supplémentaire lorsque l'éclairage RGB est activé fait défiler les modes dans l'ordre suivant :
12. Flux multicolore continu → Flux monochrome → Course multicolore → Mode respirant → Éteint.
13. Si aucune action n'est effectuée sur l'éclairage RGB pendant 3 minutes, une nouvelle pression sur le bouton de commande de l'éclairage d'appoint désactive l'éclairage RGB.

MODE TURBO

- Ce mode offre une luminosité maximale (2000 lm). L'appareil maintient ce niveau pendant 30 secondes, après quoi la lampe revient automatiquement au niveau précédent pour éviter toute surchauffe.

INDICE DE PROTECTION

- IPX6 assure la protection de la lampe contre les jets d'eau puissants provenant de n'importe quelle direction, ce qui permet de l'utiliser sous une pluie battante ou en cas d'éclaboussures directes. La norme IK07 certifie la résistance du boîtier à des chocs d'une énergie allant jusqu'à 2 J, ce qui correspond à l'impact d'un objet de 500 g tombant d'une hauteur de 40 cm.
- Cette combinaison de protections rend la lampe sûre à utiliser à la maison et à l'extérieur.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et ne modifiez pas la lampe. Cela pourrait endommager l'appareil ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Ne réparez pas la lampe vous-même. Toute intervention sur la structure pourrait compromettre son intégrité.
- Ne rayez pas la lentille ou le capot transparent avec des objets pointus.
- Ne laissez pas la lampe à proximité d'une flamme ou de sources de chaleur intense.
- Ne dirigez pas la lumière directement vers vos yeux ou ceux d'autrui afin d'éviter toute gêne ou atteinte à la vue.
- Si la lampe n'est pas utilisée pendant une longue période, rechargez la batterie de temps en temps.
- La lampe est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. Éliminez-la séparément en respectant les règles de recyclage. Veuillez ne pas polluer l'environnement.
- Tenez le produit à l'écart de toute source de feu.
- En cas de forte chaleur ou de fumée, éteignez immédiatement la lampe et cessez de l'utiliser.
- Le mode Turbo fonctionne pendant 30 secondes et augmente la température de la lampe. Évitez d'activer le mode Turbo à plusieurs reprises de manière rapide afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- La plage de températures de fonctionnement recommandée est comprise entre -10 °C et 40 °C ; dans le cas contraire, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite ou celui-ci pourrait tomber en panne.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: 铝合金

光源: COB, SMD, RGB

亮度: 400-2000流明

电池容量: 2000mAh

Type-C输入: DC 5V/1A

工作时间: 1.5-5小时

Turbo模式: 30秒

RGB灯光: 7-15 小时


充电时间: 3 小时

IP/IK防护等级: IPX6/IK07

安装方式: 后夹

产品尺寸: 116x45.5x22.5mm

重量: 168g




配件

- 手电筒 ×1
- Type-C 数据线 ×1
- 保修卡 ×1
- 说明书 ×1
- 贴纸 ×1

产品详情

1. 主光源
2. 辅助光源
3. RGB 灯
4. 顶部 SMD 灯控制按钮
5. 辅助 COB 和 RGB 灯控制按钮
6. Type-C 接口
7. 磁铁



设备操作

模式	SMD 灯: 弱光	SMD 灯: 强光	SMD 灯 Turbo	COB灯: 弱光	COB灯: 强光	RGB 模式
色温	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	–
显色指数	70	70	70	70	70	–
光通量 (流明)	500 lm	1500 lm	2000 lm	400 lm	1200 lm	–
工作时间	4 小时	1.5 小时	30 秒	5 小时	1.5 小时	7-15 小时
照度 (1米)	1700 lx	5200 lx	5800 lx	280 lx	850 lx	–

- 将数据线的一端连接至电源适配器的USB接口, 另一端连接至设备的Type-C接口.
- 电量充足时, 电量指示灯会亮起5秒, 随后熄灭.
- 电量不足时, 红色指示灯将保持常亮.
- RGB LED指示灯显示电池电量 (20颗LED分为4组, 由下至上: 红色 (25%) – 橙色 (50%) – 绿色 (75%) – 蓝色 (100%))

照明模式

1. 单击顶部SMD灯控制按钮, 手电筒亮度模式将按以下顺序循环切换:
2. SMD灯 (微光) → SMD灯 (强光) → 关闭.
3. 要开启涡轮模式, 请双击主亮度控制按钮. 30秒后, 手电筒将恢复到之前的亮度级别.
4. 长按主灯控制按钮可无级调节主灯亮度.
5. 若5秒内无操作, 按一下控制按钮即可关闭手电筒.
6. 轻按辅助光控制键一次, 手电筒的亮度模式将按以下顺序切换:
7. COB 灯 (微光) → COB 灯 (强光) → 关闭.

8. 若5秒内无操作, 轻按辅助光控制键一次即可关闭手电筒。
9. 长按辅助光控制按钮可平滑调节 COB 灯光的亮度。
10. 无论 COB 灯光是否开启: 双击辅助光控制按钮将激活 RGB 照明模式。
11. 在RGB灯光开启状态下, 轻按一次辅助灯光控制按钮将按以下顺序切换模式
12. 多色流光 → 单色流光 → 多色闪烁 → 呼吸模式 → 关闭。
13. 如果3分钟内未对RGB灯光进行任何操作, 再次按下辅助灯光控制按钮将关闭RGB灯光。

涡轮模式

- 该模式提供最大亮度 (1800流明, 设备将维持该亮度30秒, 随后手电筒会自动恢复至前一档位, 以防止过热。

防护等级

- IPX6级防护可确保手电筒抵御来自任何方向的强力水柱, 使其能在暴雨中或直接接触水流时正常使用。IK07认证表明, 灯体可承受高达2焦耳的冲击, 相当于500克物体从40厘米高度坠落产生的冲击力。
- 这种防护组合使该手电筒在家中和户外使用时都非常安全。

警告

- 请勿拆解或改装手电筒。这可能会损坏设备或对使用者造成危险。
- 请勿自行维修手电筒。擅自改动结构可能会破坏其完整性。
- 请勿用尖锐物体刮擦透镜或透明盖。
- 请勿将手电筒放置在火源或高温环境附近。
- 请勿将光线直接照射到自己或他人的眼睛, 以免造成不适或损害视力。
- 如果手电筒长时间不使用, 请定期给电池充电。
- 手电筒内置锂离子电池。请按照环保回收规定单独处理。请勿污染环境。
- 请将本产品远离火源。
- 若出现严重发热或冒烟, 请立即关闭手电筒并停止使用。
- 涡轮模式持续30秒, 会升高手电筒温度。请避免多次快速重复开启涡轮模式, 以免设备过热。
- 推荐工作温度范围为 -10°C 至 40°C, 否则设备的使用寿命可能会缩短或导致设备故障。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IPProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج



المادة: سبيكة الألومنيوم
 مصدر الضوء: COB، SMD، RGB
 السطوع: 2000lm-400
 سعة البطارية: 2000mAh
 مدخل Type-C: DC 5V/1A
 وقت التشغيل: 5-1.5 h
 وضع Turbo: 30s
 إضاءة RGB: 7-15 ساعة
 وقت الشحن: 3 h
 تصنيف IP/IK: IPX6/IK07
 نوع التثبيت: المشبك الخلفي
 حجم المنتج: 116x45.5x22.5mm
 الوزن: 168g

علية

- مصباح يدوي 1 ×
- كابل 1 × Type-C
- بطاقة الضمان 1 ×
- دليل المستخدم 1 ×
- ملصقات 1 ×

تفاصيل المنتج

1. مصدر الإضاءة الرئيسي
2. مصدر إضاءة إضافي
3. إضاءة RGB
4. زر التحكم في إضاءة SMD العلوية
5. زر التحكم في إضاءة COB و RGB الإضافية
6. منفذ Type-C
7. مغناطيس



الوضع	ضوء SMD :ضعيف	ضوء SMD :ساطع	ضوء SMD Turbo	ضوء COB :ضعيف	ضوء COB :ساطع	وضع RGB
درجة حرارة الضوء	5500 7500K	5500 7500K	5500 7500K	5500 7500K	5500 7500K	-
مؤشر تجسيد اللون	70	70	70	70	70	-
التلفق الضوئي	500 لومن	1500 لومن	2000 لومن	400 لومن	1200 لومن	-
وقت التشغيل	4 ساعات	1,5 ساعة	30 ثانية	5 ساعات	1,5 ساعات	7-15 ساعة
شدة الإضاءة (1 م)	1700 لوكنس	5200 لوكنس	5800 لوكنس	280 لوكنس	850 لوكنس	-

- قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB في محول الطاقة، والطرف الآخر بمنفذ Type-C في الجهاز.
- عندما يكون مستوى الشحن مرتفعاً، يضيء مؤشر الشحن لمدة 5 ثوانٍ، ثم ينطفئ.
- عندما يكون مستوى الشحن منخفضاً، يظل المؤشر الأحمر مضيئاً.
- تعكس مصابيح LED RGB مستوى شحن البطارية (20 مصباح LED في 4 مجموعات من الأسفل إلى الأعلى): أحمر (25%) – برتقالي (50%) – أخضر (75%) – أزرق (100%)

أوضاع الإضاءة

1. يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم في ضوء SMD العلوي إلى تغيير أوضاع سطوع المصباح بالترتيب التالي:
2. ضوء SMD (ضعيف) → ضوء SMD (ساطع) → إيقاف التشغيل.
3. لتشغيل وضع Turbo، اضغط مرتين على زر التحكم في الضوء الرئيسي. بعد 30 ثانية، ستعود المصباح إلى مستوى السطوع السابق.
4. اضغط باستمرار على زر التحكم في الضوء الرئيسي لتعديل سطوع الضوء الرئيسي بشكل سلس.
5. بعد 5 ثوانٍ من عدم الاستخدام، يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم إلى إيقاف تشغيل المصباح.
6. يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم في الضوء الإضافي إلى تغيير أوضاع سطوع المصباح بالترتيب التالي:
7. ضوء COB (ضعيف) → ضوء COB (قوي) → مغلق.
8. بعد 5 ثوانٍ من عدم الاستخدام، يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم في الضوء الإضافي إلى إيقاف تشغيل المصباح.

9. اضغط باستمرار على زر التحكم في الإضاءة الإضافية لتعديل سطوع ضوء COB بشكل سلس.
10. بغض النظر عما إذا كان ضوء COB قيد التشغيل أم لا: يؤدي الضغط مرتين على زر التحكم في الإضاءة الإضافية إلى تنشيط وضع الإضاءة RGB.
11. يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم في الإضاءة الإضافية أثناء تشغيل إضاءة RGB إلى تغيير الأوضاع بالتسلسل التالي:
12. تدفق متعدد الألوان مستمر → تدفق أحادي اللون → تدفق متعدد الألوان سريع → وضع التنفس → إيقاف التشغيل.
13. إذا لم يتم إجراء أي إجراء على الإضاءة RGB لمدة 3 دقائق، فإن الضغط مرة أخرى على زر التحكم في الإضاءة الإضافية سيؤدي إلى إيقاف تشغيل إضاءة RGB.

وضع التوربو

- يوفر هذا الوضع أقصى درجة سطوع (2000 لومن). يحافظ الجهاز على هذا المستوى لمدة 30 ثانية، وبعد ذلك تعود المصباح تلقائيًا إلى المستوى السابق لتجنب سخونة الزائدة.

فئة الحماية

- يوفر IPX6 حماية للمصباح من تدفقات المياه القوية من أي اتجاه، مما يسمح باستخدامه تحت المطر الغزير أو عند التعرض المباشر للماء. يؤكد تصنيف IK07 على مقاومة الهيكل للصدمات التي تصل طاقتها إلى 2 جول، وهو ما يعادل صدمة جسم وزن 500 جرام من ارتفاع 40 سم.
- هذا المزيج من الحماية يجعل المصباح آمنًا للاستخدام في المنزل وفي الشارع.

تحذير

- لا تقم بتفكيك المصباح أو تعديله. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو تعريض المستخدم للخطر.
- لا تقم بإصلاح المصباح بنفسك. فقد يؤدي التلاعب في هيكله إلى الإخلال بسلامته.
- لا تחדش العدسة أو الغطاء الشفاف بأدوات حادة.
- لا تترك المصباح بالقرب من النار أو في أماكن ذات درجات حرارة عالية.
- لا توجه الضوء مباشرة إلى عينيك أو عيون الآخرين لتجنب الشعور بعدم الراحة أو تلف البصر.
- إذا لم يتم استخدام المصباح لفترة طويلة، فقم بشحن البطارية بشكل دوري.
- يحتوي المصباح على بطارية ليثيوم أيون مدمجة. قم بالتخلص منها بشكل منفصل، مع الالتزام بقواعد التخلص البيئي. يرجى عدم تلويث البيئة.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر النار.
- في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور دخان، أوقف تشغيل المصباح على الفور وتوقف عن استخدامه.
- يعمل وضع التوربو لمدة 30 ثانية ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المصباح. تجنب تشغيل وضع التوربو بشكل متكرر وسريع لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز.
- نطاق درجات الحرارة الموصى به للتشغيل هو من 10°C إلى 40°C، وإلا فقد ينخفض عمر الجهاز أو يتعطل.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: stop aluminium

Źródło światła: COB, SMD, RGB

Jasność: 400–2000lm

Pojemność baterii: 2000mAh

Wejście Type-C: DC 5V/1A

Czas pracy: 1.5-5 godz

Tryb turbo: 30s

Oświetlenie RGB: 7-15 godz


Czas ładowania: 3 godz

Klasa ochrony IP/IK: IPX6/IK07

Sposób mocowania: klips z tyłu

Wymiary produktu: 116x45.5x22.5mm

Waga: 168g




PAKIET

- Latarka x1
- Kabel Type-C x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Główne źródło światła
2. Dodatkowe źródło światła
3. Oświetlenie RGB



4. Przycisk sterowania górnym oświetleniem SMD
5. Przycisk sterowania dodatkowym oświetleniem COB i RGB
6. Port Type-C
7. Magnes

DZIAŁANIE PRODUKTU

Tryb	SMD światło: słabe	SMD światło: jasne	SMD światło Turbo	COB światło: słabe	COB światło: jasne	Tryb RGB
Temperatura światła	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	–
Wskaźnik oddawania barw	70	70	70	70	70	–
Strumień światła (lm)	500 lm	1500 lm	2000 lm	400 lm	1200 lm	–
Czas pracy	4 h	1.5 h	30 sec	5 h	1.5 h	7-15 h
Natężenie oświetlenia (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	280 lux	850 lux	–

- Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi do portu Type-C urządzenia.
- Gdy poziom naładowania jest wysoki, wskaźnik ładowania świeci się przez 5 sekund, a następnie gaśnie.
- Gdy poziom naładowania jest niski, czerwony wskaźnik pozostaje włączony.
- Diody LED RGB wskazują poziom naładowania akumulatora (20 diod w 4 grupach od dołu do góry): czerwona (25%) – pomarańczowa (50%) – zielona (75%) – niebieska (100%)

TRYBY OŚWIETLENIA

1. Jedno naciśnięcie przycisku sterującego górnym światłem SMD zmienia tryby jasności latarki w następującej kolejności:
2. Światło SMD (słabe) → Światło SMD (jasne) → Wyłączone.
3. Aby włączyć tryb Turbo, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk sterujący głównym światłem. Po 30 sekundach latarka powróci do poprzedniego poziomu jasności.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący światłem głównym, aby płynnie regulować jasność światła głównego.
5. Po 5 sekundach bezczynności jedno naciśnięcie przycisku sterującego wyłącza latarkę.
6. Jedno naciśnięcie przycisku sterującego światłem dodatkowym zmienia tryby jasności latarki w następującej kolejności:
7. Światło COB (słabe) → Światło COB (jasne) → Wyłączone.
8. Po 5 sekundach bezczynności jedno naciśnięcie przycisku sterującego światłem dodatkowym wyłącza latarkę.
9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący dodatkowym światłem, aby płynnie regulować jasność światła COB.
10. Niezależnie od tego, czy światło COB jest włączone, czy nie: dwukrotne naciśnięcie przycisku sterującego dodatkowym światłem aktywuje tryb oświetlenia RGB.
11. Jedno naciśnięcie przycisku sterującego dodatkowym światłem przy włączonym oświetleniu RGB zmienia tryby w następującej kolejności:
12. Wielokolorowy ciągły strumień → Jednokolorowy strumień → Wielokolorowy bieg → Tryb oddychający → Wyłączone.
13. Jeśli przez 3 minuty nie zostanie wykonana żadna czynność związana z oświetleniem RGB, ponowne naciśnięcie przycisku sterującego dodatkowym światłem wyłącza oświetlenie RGB.

TRYB TURBO

- Tryb zapewnia maksymalną jasność (2000 lm). Urządzenie utrzymuje ten poziom przez 30 sekund, po czym latarka automatycznie powraca do poprzedniego poziomu, aby uniknąć przegrzania.

KLASA OCHRONY

- IPX6 zapewnia ochronę latarki przed silnymi strumieniami wody z dowolnego kierunku, co pozwala na używanie jej podczas ulewnego deszczu lub przy bezpośrednim kontakcie z wodą. IK07 potwierdza odporność obudowy na uderzenia o energii do 2 J, co odpowiada uderzeniu przedmiotu o masie 500 g z wysokości 40 cm.
- Takie połączenie zabezpieczeń sprawia, że latarka jest bezpieczna w użyciu zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy rozbierać ani modyfikować latarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy samodzielnie naprawiać latarki. Ingerencja w konstrukcję może naruszyć jej integralność.
- Nie należy rysować soczewki ani przezroczystej osłony ostrymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać latarki w pobliżu ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy swoje lub innych osób, aby uniknąć dyskomfortu lub uszkodzenia wzroku.
- Jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy okresowo ładować akumulator.
- Latarka posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Należy go utylizować oddzielnie, przestrzegając zasad ekologicznej utylizacji. Proszę nie zanieczyszczać środowiska.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ognia.
- W przypadku silnego nagrzewania się lub dymienia natychmiast wyłącz latarkę i zaprzestań jej używania.
- Tryb turbo działa przez 30 sekund i podnosi temperaturę latarki. Należy unikać wielokrotnego, szybkiego włączania trybu turbo, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Zalecany zakres temperatur roboczych wynosi od -10°C do 40°C; w przeciwnym razie żywotność urządzenia może ulec skróceniu lub może ono ulec awarii.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: алюмінієвий сплав

Джерело світла: COB, SMD, RGB

Яскравість: 400-2000лм

Ємність акумулятора: 2000мАг

Вхід Type-C: 5V/1A

Час роботи: 1.5-5 год

Турборежим: 30 сек

RGB-освітлення: 7-15 годин


Час заряджання: 3 год

Клас захисту IP/IK: IPX6/IK07

Тип кріплення: затискач ззаду

Розміри виробу: 116x45.5x22.5мм

Вага: 168г




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ліхтарик x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Основне джерело світла
2. Додаткове джерело світла
3. RGB світло
4. Кнопка керування верхнім SMD світлом
5. Кнопка керування додатковим COB та RGB світлом
6. Порт Type-C
7. Магніт



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

Режим	SMD світло: слабке	SMD світло: яскраве	SMD світло Turbo	COB світло: слабке	COB світло: яскраве	RGB режим
Температура світла	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–
Індекс кольоропередачі	70	70	70	70	70	–
Світловий потік (лм)	500 лм	1500 лм	2000 лм	400 лм	1200 лм	–
Час роботи	4 год	1.5 год	30 сек	5 год	1.5 год	7-15 год
Освітленість (лм)	1700 лм	5200 лм	5800 лм	280 лм	850 лм	–

- Під'єднайте один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший — до порту Type-C пристрою.
- При високому рівні заряду індикатор заряду світиться 5 секунд, а потім гасне.
- При низькому рівні заряду червоний індикатор залишається увімкненим.
- RGB світлодіоди відображають рівень заряду акумулятора (20 світлодіодів у 4х групах знизу вгору): червоний (25%) – помаранчевий (50%) – зелений (75%) – синій (100%)

РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ

1. Одне натискання кнопки керування верхнім SMD світлом змінює режими яскравості ліхтаря в такій послідовності:
2. SMD світло (слабке) → SMD світло (яскраве) → Вимкнено.

3. Для ввімкнення Турбо-режиму двічі натисніть кнопку керування основним світлом. Через 30 секунд ліхтар повернеться до попереднього рівня яскравості.
4. Затисніть кнопку керування основним світлом для плавного регулювання яскравості основного світла.
5. Після 5 секунд бездіяльності одне натискання на кнопку керування вимикає ліхтар.
6. Одне натискання кнопки керування додатковим світлом змінює режими яскравості ліхтаря в такій послідовності:
7. COB світло (слабке) → COB світло (яскраве) → Вимкнено.
8. Після 5 секунд бездіяльності одне натискання на кнопку керування додатковим світлом вимикає ліхтар.
9. Затисніть кнопку керування додатковим світлом для плавного регулювання яскравості COB світла.
10. Незалежно від того, увімкнене COB світло чи ні: подвійне натискання кнопки керування додатковим світлом активує режим RGB освітлення.
11. Одне натискання кнопки керування додатковим світлом при увімкненому RGB освітленні змінює режими у такій послідовності:
12. Багатоколірний безперервний потік → Одноколірний потік → Багатоколірний біг → Дихаючий режим → Вимкнено.
13. Якщо протягом 3 хвилин не виконується жодної дії з RGB освітленням, повторне натискання кнопки керування додатковим світлом вимикає світло RGB.

ТУРБО-РЕЖИМ

- Режим забезпечує максимальну яскравість (2000 лм). Пристрій підтримує цей рівень протягом 30 секунд, після чого ліхтар автоматично повертається до попереднього рівня, щоб уникнути перегріву.

КЛАС ЗАХИСТУ

- IPX6 забезпечує захист ліхтаря від потужних струменів води з будь-якого напрямку, що дозволяє використовувати його під сильним дощем або при прямому потраплянні води. IK07 підтверджує стійкість корпусу до ударів з енергією до 2 Дж, що відповідає удару предмета вагою 500 г з висоти 40 см.

- Таке поєднання захисту робить ліхтар безпечним для використання вдома та на вулиці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не модифікуйте ліхтар. Це може пошкодити пристрій або створити небезпеку для користувача.
- Не ремонтуйте ліхтар самостійно. Втручання в конструкцію може порушити його цілісність.
- Не дряпайте лінзу або прозору кришку гострими предметами.
- Не залишайте ліхтар поруч із вогнем або високими температурами.
- Не спрямовуйте світло безпосередньо в очі собі чи іншим, щоб уникнути дискомфорту або пошкодження зору.
- Якщо ліхтар не використовується тривалий час, періодично заряджайте акумулятор.
- Ліхтар має вбудований літій-іонний акумулятор. Утилізуйте його окремо, дотримуючись правил екологічної утилізації. Будь ласка, не забруднюйте довкілля.
- Тримайте виріб подалі від джерел вогню.
- У разі сильного нагрівання або диму негайно вимкніть ліхтар і припиніть його використання.
- Турбо-режим працює 30 секунд і підвищує температуру ліхтаря. Уникайте багаторазового швидкого повторного ввімкнення Турбо-режиму, щоб не допустити перегріву пристрою.
- Рекомендований діапазон робочих температур – від -10°C до 40°C, в іншому разі термін служби пристрою може скоротитись або він може вийти з ладу.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: алюминиевый сплав

Источник света: COB, SMD, RGB

Яркость: 400-2000лм

Емкость аккумулятора: 2000мАч

Вход Type-C: DC 5V/1A

Время работы: 1,5-5 ч

Турбо-режим: 30с

RGB-освещение: 7-15 ч


Время зарядки: 3 ч

Класс защиты IP/IK: IPX6/IK07

Тип крепления: зажим сзади

Размеры изделия: 116x45.5x22.5мм

Вес: 168г




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарик x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Основной источник света
2. Дополнительный источник света
3. RGB-подсветка
4. Кнопка управления верхней SMD-подсветкой



5. Кнопка управления дополнительной COB- и RGB-подсветкой
6. Порт Type-C
7. Магнит

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Режим	SMD свет: слабый	SMD свет: яркий	SMD свет Turbo	COB свет: слабый	COB свет: яркий	RGB режим
Температура света	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–
Индекс цветопередачи	70	70	70	70	70	–
Световой поток (лм)	500 лм	1500 лм	2000 лм	400 лм	1200 лм	–
Время работы	4 ч	1.5 ч	30 сек	5 ч	1.5 ч	7-15 ч
Освещённость (1 м)	1700 лм	5200 лм	5800 лм	280 лм	850 лм	–

- Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой — к порту Type-C устройства.
- При высоком уровне заряда индикатор заряда светится 5 секунд, а затем гаснет.
- При низком уровне заряда красный индикатор остается включенным.
- RGB-светодиоды отображают уровень заряда аккумулятора (20 светодиодов в 4 группах снизу вверх): красный (25%) – оранжевый (50%) – зеленый (75%) – синий (100%)

РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

1. Одно нажатие кнопки управления верхним SMD-светом меняет режимы яркости фонаря в следующей последовательности:

2. SMD-свет (слабый) → SMD-свет (яркий) → Выключено.
3. Чтобы включить турбо-режим, дважды нажмите кнопку управления основным светом. Через 30 секунд фонарь вернется к предыдущему уровню яркости.
4. Удерживайте кнопку управления основным светом для плавной регулировки яркости основного света.
5. После 5 секунд бездействия одно нажатие на кнопку управления выключает фонарь.
6. Одно нажатие кнопки управления дополнительным светом меняет режимы яркости фонаря в следующей последовательности:
7. COB-свет (слабый) → COB-свет (яркий) → Выключено.
8. После 5 секунд бездействия одно нажатие на кнопку управления дополнительным светом выключает фонарь.
9. Удерживайте кнопку управления дополнительным светом для плавной регулировки яркости COB-света.
10. Независимо от того, включен ли COB-свет или нет: двойное нажатие кнопки управления дополнительным светом активирует режим RGB-подсветки.
11. Одно нажатие кнопки управления дополнительным светом при включенном RGB-освещении меняет режимы в следующей последовательности:
12. Многоцветный непрерывный поток → Одноцветный поток → Многоцветный бег → Режим дыхания → Выключено.
13. Если в течение 3 минут не выполняется никаких действий с RGB-подсветкой, повторное нажатие кнопки управления дополнительным светом выключает RGB-подсветку.

ТУРБО-РЕЖИМ

- Режим обеспечивает максимальную яркость (2000 лм). Устройство поддерживает этот уровень в течение 30 секунд, после чего фонарь автоматически возвращается к предыдущему уровню, чтобы избежать перегрева.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- IPX6 обеспечивает защиту фонаря от мощных струй воды с любого направления, что позволяет использовать его под сильным дождем или при прямом попадании воды. IK07 подтверждает устойчивость корпуса к ударам с энергией до 2 Дж, что соответствует удару предмета весом 500 г с высоты 40 см.
- Такое сочетание защиты делает фонарь безопасным для использования дома и на улице.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте фонарь. Это может повредить устройство или создать опасность для пользователя.
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность.
- Не царапайте линзу или прозрачную крышку острыми предметами.
- Не оставляйте фонарь рядом с огнем или источниками высокой температуры.
- Не направляйте свет непосредственно в глаза себе или другим, чтобы избежать дискомфорта или повреждения зрения.
- Если фонарь не используется в течение длительного времени, периодически заряжайте аккумулятор.
- Фонарь имеет встроенный литий-ионный аккумулятор. Утилизируйте его отдельно, соблюдая правила экологичной утилизации. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду.
- Держите изделие подальше от источников огня.
- В случае сильного нагрева или появления дыма немедленно выключите фонарь и прекратите его использование.
- Турбо-режим работает 30 секунд и повышает температуру фонаря. Избегайте многократного быстрого повторного включения турбо-режима, чтобы не допустить перегрева устройства.
- Рекомендуемый диапазон рабочих температур – от -10°C до 40°C, в противном случае

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!