

RAY ULTRA

Handheld Flashlight



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS



Material: aluminum alloy
Light source: COB, SMD, UV, RGB
Brightness: 500-2700 lm
Battery capacity: 4400mAh
Type-C input: DC 5V/1A
Working time: 2.5-6 h
Turbo mode: 30s
RGB light: 10-20 h
UV light: 10 h
Charging time: 3.5 h
IP/IK rating: IPX6/IK07
Mounting type: rear clip
Product size: 134x51x28mm
Weight: 262g

PACKAGE

- Flashlight x1
- Type-C cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Main light source
2. Additional light source
3. RGB light
4. Control button for main SMD and UV light



- Control button for additional COB and RGB lighting
- Type-C port
- Magnet

PRODUCT OPERATION

Mode	SMD light: low	SMD light: bright	SMD light Turbo	Ultraviolet light	COB light: low	COB light: bright	RGB mode
Light temperature	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–	5500–7500K	5500–7500K	–
Color rendering index	70	70	70	365–375 nm (high contrast)	70	70	–
Luminous flux (lm)	500 lm	1400 lm	1800 lm	–	900 lm	2700 lm	–
Operating time	6 h	2.5 h	30 sec	10 h	6 h	2.5 h	10–20 h
Illuminance (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	–	–	–	–

- Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on the device.
- When the battery level is between 100% and 30%, the charging indicator glows green. When the charge drops from 29% to 10%, the indicator glows solid red. When the charge is below 10%, the indicator begins to flash rapidly.
- RGB LEDs indicate the battery charge level (20 LEDs in 4 groups from bottom to top): red (25%) – orange (50%) – green (75%) – blue (100%)

10 LIGHTING MODES:

- A single press of the control button cycles through the flashlight's brightness modes in the following sequence:
- Main SMD light (low) → Main SMD light (high) → Ultraviolet light → Off.

3. To activate Turbo mode, press the SMD light control button twice. After 30 seconds, the flashlight will return to the previous brightness level.
4. Hold down the control button while the light is on to smoothly adjust the brightness.
5. A single press of the control button cycles through the flashlight's brightness modes in the following sequence:
6. Auxiliary COB light (low) → Auxiliary COB light (high) → Off.
7. After 5 seconds of inactivity, a single press of the control button turns the flashlight off.
8. To smoothly adjust the brightness of the auxiliary light, turn on the light and hold down the control button.
9. Double-clicking the auxiliary light control button while the light is off or on activates RGB lighting, and a single click after activation cycles through the modes in the following sequence:
10. Multicolor continuous flow → Single-color flow → Multicolor running → Breathing mode → Off.
11. After 3 minutes of inactivity, pressing the mode control button turns the flashlight off.

TURBO MODE

- This mode provides maximum brightness (1800 lm). The device maintains this level for 30 seconds, after which the flashlight automatically returns to the previous level to prevent overheating.

PROTECTION CLASS

- IPX6 protects the flashlight from powerful water jets from any direction, allowing it to be used in heavy rain or when directly exposed to water. IK07 confirms the housing's resistance to impacts with an energy of up to 2 J, which corresponds to an impact from a 500 g object dropped from a height of 40 cm.
- This combination of protection makes the flashlight safe for use at home and outdoors.

WARNING

- Do not disassemble or modify the flashlight. This may damage the device or pose a hazard to the user.
- Do not attempt to repair the flashlight yourself. Tampering with the design may compromise its integrity.
- Do not scratch the lens or transparent cover with sharp objects.
- Do not leave the flashlight near open flames or high temperatures.
- Do not shine the light directly into your own or others' eyes to avoid discomfort or damage to vision.
- If the flashlight is not used for an extended period, recharge the battery periodically.
- The flashlight has a built-in lithium-ion battery. Dispose of it separately in accordance with environmental disposal regulations. Please do not pollute the environment.
- Keep the product away from sources of fire.
- In case of excessive heat or smoke, immediately turn off the flashlight and stop using it.
- Turbo mode operates for 30 seconds and increases the flashlight's temperature. Avoid repeatedly turning Turbo mode on and off quickly to prevent the device from overheating.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: aleación de aluminio

Fuente de luz: COB, SMD, UV, RGB

Intensidad luminosa: 500-2700lm

Capacidad de la batería: 4400mAh

Entrada Type-C: DC 5V/1A

Autonomía: 2,5-6 h

Modo turbo: 30s

Luz RGB: 10-20 h

Luz ultravioleta: 10 h



Tiempo de carga: 3,5 h

Clasificación IP/IK: IPX6/IK07

Tipo de fijación: clip trasero

Dimensiones del producto: 134x51x28mm

Peso: 262g



PAQUETE

- Linterna x1
- Cable Type-C x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Fuente de luz principal
2. Fuente de luz adicional
3. Luz RGB
4. Botón de control de la luz SMD principal y la luz ultravioleta

5. Botón de control de la iluminación COB y RGB adicional
6. Puerto Type-C
7. Imán

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Modo	Luz SMD: baja	Luz SMD: alta	Luz SMD Turbo	Luz ultravioleta	Luz COB: baja	Luz COB: alta	Modo RGB
Temperatura de luz	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–	5500–7500K	5500–7500K	–
Índice de reproducción cromática	70	70	70	365–375 nm (alto contraste)	70	70	–
Flujo luminoso (lm)	500 lm	1400 lm	1800 lm	–	900 lm	2700 lm	–
Tiempo de funcionamiento	6 h	2.5 h	30 sec	10 h	6 h	2.5 h	10–20 h
Iluminancia (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	–	–	–	–

- Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C del dispositivo.
- Cuando el nivel de carga de la batería está entre el 100 % y el 30 %, el indicador de carga se ilumina en verde. Al descender la carga del 29 % al 10 %, el indicador se ilumina en rojo fijo. Cuando la carga es inferior al 10 %, el indicador comienza a parpadear rápidamente.
- Los LED RGB indican el nivel de carga de la batería (20 LED en 4 grupos de abajo hacia arriba): rojo (25 %) – naranja (50 %) – verde (75 %) – azul (100 %)

10 MODOS DE ILUMINACIÓN:

1. Al pulsar una vez el botón de control, se cambian los modos de brillo de la linterna en este orden:

2. Luz SMD principal (débil) → Luz SMD principal (intensa) → Luz ultravioleta → Apagada.
3. Para activar el modo Turbo, pulsa dos veces el botón de control de la luz SMD. Tras 30 segundos, la linterna volverá al nivel de brillo anterior.
4. Mantén pulsado el botón de control con la luz encendida para regular el brillo de forma continua.
5. Una pulsación del botón de control cambia los modos de brillo de la linterna en este orden:
6. Luz COB adicional (débil) → Luz COB adicional (intensa) → Apagado.
7. Tras 5 segundos de inactividad, una pulsación del botón de control apaga la linterna.
8. Para regular suavemente el brillo de la luz adicional, encienda la luz y mantenga pulsado el botón de control.
9. Pulsar dos veces el botón de control de la luz adicional, tanto si está apagada como encendida, activa la iluminación RGB, y pulsarlo una vez tras la activación cambia los modos en el siguiente orden:
10. Flujo continuo multicolor → Flujo monocromo → Parpadeo multicolor - Modo respiratorio → Apagado.
11. Tras 3 minutos de inactividad, al pulsar el botón de control del modo se apaga la linterna.

MODO TURBO

- Este modo proporciona el máximo brillo (1800 lm). El dispositivo mantiene este nivel durante 30 segundos, tras lo cual la linterna vuelve automáticamente al nivel anterior para evitar el sobrecalentamiento.

CLASE DE PROTECCIÓN

- IPX6 garantiza la protección de la linterna frente a chorros de agua potentes desde cualquier dirección, lo que permite utilizarla bajo una lluvia intensa o con salpicaduras directas de agua. La clasificación IK07 confirma la resistencia de la carcasa a impactos con una energía de hasta 2 J, lo que equivale al impacto de un objeto de 500 g desde una altura de 40 cm.
- Esta combinación de protecciones hace que la linterna sea segura para su uso tanto en el hogar como en la calle.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique la linterna. Esto podría dañar el dispositivo o suponer un peligro para el usuario.
- No repare la linterna por su cuenta. Intervenir en su estructura podría comprometer su integridad.
- No raye la lente ni la cubierta transparente con objetos afilados.
- No deje la linterna cerca del fuego o de fuentes de calor intenso.
- No dirija la luz directamente a sus ojos ni a los de otras personas para evitar molestias o daños en la vista.
- Si la linterna no se utiliza durante un periodo prolongado, recargue la batería periódicamente.
- La linterna cuenta con una batería de iones de litio integrada. Deseche la batería por separado, siguiendo las normas de reciclaje ecológico. Por favor, no contamine el medio ambiente.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego.
- En caso de calentamiento excesivo o humo, apague inmediatamente la linterna y deje de utilizarla.
- El modo Turbo funciona durante 30 segundos y aumenta la temperatura de la linterna. Evite encender y apagar repetidamente el modo Turbo para evitar el sobrecalentamiento del dispositivo.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: Aluminiumlegierung

Lichtquelle: COB, SMD, UV, RGB

Lichtstärke: 500-2700lm

Akkukapazität: 4400mAh

Type-C-Eingang: DC 5V/1A

Leuchtdauer: 2,5-6 h

Turbo-Modus: 30s

RGB-Licht: 10-20 Std

UV-Licht: 10 Std



Ladezeit: 3,5 Std

IP/IK-Schutzklasse: IPX6/IK07

Befestigungsart: Heckclip

Produktabmessungen: 134x51x28mm

Gewicht: 262g



PAKET

- Taschenlampe x1
- Type-C-Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Hauptlichtquelle
2. Zusätzliche Lichtquelle
3. RGB-Beleuchtung
4. Steuertaste für Haupt-SMD- und UV-Beleuchtung

5. Steuertaste für zusätzliche COB- und RGB-Beleuchtung
6. Type-C-Anschluss
7. Magnet

BETRIEB DES PRODUKTS

Modus	SMD-Licht: schwach	SMD-Licht: hell	SMD-Licht Turbo	Ultraviolettees Licht	COB-Licht: schwach	COB-Licht: hell	RGB- Modus
Lichttemperatur	5500– 7500K	5500– 7500K	5500– 7500K	–	5500– 7500K	5500– 7500K	–
Farbwieder- gabeindex	70	70	70	365–375 nm (hoher Kontrast)	70	70	–
Lichtstrom (lm)	500 lm	1400 lm	1800 lm	–	900 lm	2700 lm	–
Betriebszeit	6 h	2,5 h	30 sec	10 h	6 h	2,5 h	10–20 h
Beleuchtungsstärke (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	–	–	–	–

- Schließen Sie das eine Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Geräts an.
- Wenn der Akkuladestand zwischen 100 % und 30 % liegt, leuchtet die Ladeanzeige grün. Bei einem Rückgang des Ladezustands von 29 % auf 10 % leuchtet die Anzeige dauerhaft rot. Bei einem Ladezustand unter 10 % beginnt die Anzeige schnell zu blinken.
- RGB-LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus an (20 LEDs in 4 Gruppen von unten nach oben): rot (25 %) – orange (50 %) – grün (75 %) – blau (100 %)

10 LEUCHTMODI:

1. Einmaliges Drücken der Steuertaste wechselt die Helligkeitsmodi der Taschenlampe in folgender Reihenfolge:
2. Haupt-SMD-Licht (schwach) → Haupt-SMD-Licht (hell) → UV-Licht → Aus.

3. Um den Turbo-Modus zu aktivieren, drücken Sie zweimal die SMD-Steuertaste. Nach 30 Sekunden kehrt die Taschenlampe zur vorherigen Helligkeitsstufe zurück.
4. Halten Sie die Steuertaste bei eingeschaltetem Licht gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu regulieren.
5. Einmaliges Drücken der Steuertaste wechselt die Helligkeitsmodi der Taschenlampe in folgender Reihenfolge:
6. Zusätzliches COB-Licht (schwach) → Zusätzliches COB-Licht (hell) → Aus.
7. Nach 5 Sekunden Inaktivität schaltet ein einmaliges Drücken der Steuertaste die Taschenlampe aus.
8. Zur stufenlosen Helligkeitsregelung des Zusatzlichts schalten Sie das Licht ein und halten Sie die Steuertaste gedrückt.
9. Ein doppelter Druck auf die Steuertaste für das Zusatzlicht im ausgeschalteten oder eingeschalteten Zustand aktiviert die RGB-Beleuchtung, und ein einzelner Druck nach der Aktivierung wechselt die Modi in folgender Reihenfolge:
10. Mehrfarbiger kontinuierlicher Lichtstrom → Einfarbiger Lichtstrom → Mehrfarbiger Lauf → Atemmodus → Aus.
11. Nach 3 Minuten Inaktivität schaltet ein Druck auf die Modus-Steuertaste die Taschenlampe aus.

TURBO-MODUS

- Dieser Modus bietet maximale Helligkeit (1800 lm). Das Gerät hält diese Stufe 30 Sekunden lang aufrecht, danach kehrt die Taschenlampe automatisch zur vorherigen Stufe zurück, um eine Überhitzung zu vermeiden.

SCHUTZKLASSE

- IPX6 schützt die Taschenlampe vor starken Wasserstrahlen aus jeder Richtung, sodass sie bei starkem Regen oder bei direktem Wasserkontakt verwendet werden kann. IK07 bestätigt die Stoßfestigkeit des Gehäuses bei einer Energie von bis zu 2 J, was einem Aufprall eines 500 g schweren Gegenstands aus einer Höhe von 40 cm entspricht.
- Diese Kombination von Schutzfunktionen macht die Taschenlampe sicher für den Einsatz zu Hause und im Freien.

WARNUNG



- Zerlegen oder modifizieren Sie die Taschenlampe nicht. Dies kann das Gerät beschädigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Reparieren Sie die Taschenlampe nicht selbst. Eingriffe in die Konstruktion können deren Integrität beeinträchtigen.
- Zerkratzen Sie die Linse oder die transparente Abdeckung nicht mit scharfen Gegenständen.
- Lassen Sie die Taschenlampe nicht in der Nähe von offenem Feuer oder hohen Temperaturen liegen.
- Richten Sie das Licht nicht direkt in Ihre eigenen Augen oder die anderer Personen, um Beschwerden oder Sehschäden zu vermeiden.
- Wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- Die Taschenlampe verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Entsorgen Sie diesen separat unter Einhaltung der Vorschriften zur umweltgerechten Entsorgung. Bitte belasten Sie die Umwelt nicht.
- Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern.
- Schalten Sie die Taschenlampe bei starker Erwärmung oder Rauchentwicklung sofort aus und stellen Sie den Gebrauch ein.
- Der Turbo-Modus läuft 30 Sekunden lang und erhöht die Temperatur der Taschenlampe. Vermeiden Sie es, den Turbo-Modus wiederholt schnell einzuschalten, um eine Überhitzung des Geräts zu verhindern.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: alliage d'aluminium
 Source lumineuse: COB, SMD, UV, RGB
 Puissance lumineuse: 500-2700lm
 Capacité de la batterie: 4400mAh
 Entrée Type-C: DC 5V/1A
 Autonomie: 2.5-6 h
 Mode Turbo: 30s
 Éclairage RGB: 10 à 20 h
 Lumière UV: 10 h
 Temps de charge: 3.5 h
 Indice de protection IP/IK: IPX6/IK07
 Type de fixation: clip arrière
 Dimensions du produit: 134x51x28mm
 Poids: 262g



PAQUET

- Lampe de poche x1
- Câble Type-C x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Source d'éclairage principale
2. Source d'éclairage supplémentaire
3. Éclairage RGB

4. Bouton de commande de l'éclairage SMD principal et de l'éclairage UV
5. Bouton de commande de l'éclairage COB supplémentaire et de l'éclairage RGB
6. Port Type-C
7. Aimant

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Mode	Lumière SMD : faible	Lumière SMD : forte	Lumière SMD Turbo	Lumière ultraviolette	Lumière COB : faible	Lumière COB : forte	Mode RGB
Température de lumière	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–	5500–7500K	5500–7500K	–
Indice de rendu des couleurs	70	70	70	365–375 nm (contraste élevé)	70	70	–
Flux lumineux (lm)	500 lm	1400 lm	1800 lm	–	900 lm	2700 lm	–
Temps de fonctionnement	6 h	2.5 h	30 sec	10 h	6 h	2.5 h	10–20 h
Éclairement (1 m)	1700 lux	5200 lux	5800 lux	–	–	–	–

- Branchez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur, et l'autre au port Type-C de l'appareil.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est compris entre 100 % et 30 %, le voyant de charge s'allume en vert. Lorsque le niveau de charge passe de 29 % à 10 %, le voyant s'allume en rouge fixe. Lorsque le niveau de charge est inférieur à 10 %, le voyant commence à clignoter rapidement.
- Les LED RGB indiquent le niveau de charge de la batterie (20 LED réparties en 4 groupes de bas en haut) : rouge (25 %) – orange (50 %) – vert (75 %) – bleu (100 %)

10 MODES D'ÉCLAIRAGE :

1. Une pression sur le bouton de commande permet de changer les modes de luminosité de la lampe dans l'ordre suivant :
2. Éclairage SMD principal (faible) → Éclairage SMD principal (fort) → Lumière ultraviolette → Éteint.
3. Pour activer le mode Turbo, appuyez deux fois sur le bouton de commande de l'éclairage SMD. Au bout de 30 secondes, la lampe revient au niveau de luminosité précédent.
4. Maintenez le bouton de commande enfoncé lorsque la lampe est allumée pour régler la luminosité en continu.
5. Une pression sur le bouton de commande fait passer la lampe par les modes de luminosité dans l'ordre suivant :
6. Éclairage COB d'appoint (faible) → Éclairage COB d'appoint (fort) → Éteint.
7. Après 5 secondes d'inactivité, une pression sur le bouton de commande éteint la lampe.
8. Pour régler en continu la luminosité de l'éclairage d'appoint, allumez la lampe et maintenez le bouton de commande enfoncé.
9. Une double pression sur le bouton de commande de l'éclairage d'appoint, que la lampe soit allumée ou éteinte, active l'éclairage RGB, et une pression après l'activation fait passer par les modes dans l'ordre suivant :
10. Flux multicolore continu → Flux monochrome → Flux multicolore clignotant → Mode respirant → Éteint.
11. Après 3 minutes d'inactivité, une pression sur le bouton de commande du mode éteint la lampe

MODE TURBO

- Ce mode offre une luminosité maximale (1 80 lm). L'appareil maintient ce niveau pendant 30 secondes, après quoi la lampe revient automatiquement au niveau précédent pour éviter toute surchauffe.

INDICE DE PROTECTION

- IPX6 assure la protection de la lampe contre les jets d'eau puissants provenant de n'importe quelle direction, ce qui permet de l'utiliser sous une pluie battante ou en cas d'éclaboussures directes. La norme IK07 certifie la résistance du boîtier à des chocs d'une énergie maximale de 2 J, ce qui correspond à l'impact d'un objet de 500 g tombant d'une hauteur de 40 cm.
- Cette combinaison de protections rend la lampe sûre à utiliser à la maison et à l'extérieur.

AVERTISSEMENT


- Ne démontez pas et ne modifiez pas la lampe. Cela pourrait endommager l'appareil ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Ne réparez pas la lampe vous-même. Toute intervention sur la structure pourrait compromettre son intégrité.
- Ne rayez pas la lentille ou le capuchon transparent avec des objets pointus.
- Ne laissez pas la lampe à proximité d'une flamme ou de sources de chaleur intense.
- Ne dirigez pas la lumière directement vers vos yeux ou ceux d'autres personnes afin d'éviter toute gêne ou lésion oculaire.
- Si la lampe n'est pas utilisée pendant une longue période, rechargez la batterie de temps en temps.
- La lampe est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez la recycler séparément en respectant les règles de recyclage écologique. Merci de ne pas polluer l'environnement.
- Tenez le produit à l'écart de toute source de chaleur.
- En cas de forte chaleur ou de dégagement de fumée, éteignez immédiatement la lampe et cessez de l'utiliser.
- Le mode Turbo fonctionne pendant 30 secondes et augmente la température de la lampe. Évitez d'activer le mode Turbo à plusieurs reprises de manière rapide afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: 铝合金
 光源: COB, SMD, UV, RGB
 亮度: 500-2700流明
 电池容量: 4400mAh
 Type-C输入: DC 5V/1A
 工作时间: 2.5-6小时
 Turbo模式: 30秒
 RGB灯光: 10-20小时
 紫外线照射: 10小时
 充电时间: 3.5小时
 IP/IK防护等级: IPX6/IK07
 安装方式: 后夹
 产品尺寸: 134x51x28mm
 重量: 262g




配件

- 手电筒 ×1
- Type-C 数据线 ×1
- 保修卡 ×1
- 说明书 ×1
- 贴纸 ×1

产品详情

1. 主光源
2. 辅助光源
3. RGB 灯光
4. 主 SMD 及紫外线灯光控制按钮
5. 辅助 COB 及 RGB 灯光控制按钮
6. Type-C 接口
7. 磁铁



设备操作

模式	SMD 灯: 弱光	SMD 灯: 强光	SMD 灯 Turbo	紫外线灯	COB灯: 弱光	COB灯: 强光	RGB 模式
色温	5500~ 7500K	5500~ 7500K	5500~ 7500K	—	5500~ 7500K	5500~ 7500K	—
显色指数	70	70	70	365~375 nm (高对比度)	70	70	—
光通量 (流明)	500 lm	1400 lm	1800 lm	—	900 lm	2700 lm	—
工作时间	6 小时	2.5 小时	30 秒	10 小时	6 小时	2.5 小时	10~20 小时
照度 (1米)	1700 lx	5200 lx	5800 lx	—	—	—	—

- 将数据线的一端连接至电源适配器的USB接口, 另一端连接至设备的Type-C接口。
- 当电池电量在100%-30%之间时, 充电指示灯亮起绿色。当电量从29%降至10%时, 指示灯亮起恒定的红色。当电量低于10%时, 指示灯开始快速闪烁。
- RGB LED指示灯显示电池电量 (20颗LED分为4组, 由下至上: 红色 (25%) – 橙色 (50%) – 绿色 (75%) – 蓝色 (100%))

10种照明模式:

1. 按一下控制按钮, 手电筒的亮度模式将按以下顺序切换:
2. 主SMD灯 (弱) → 主SMD灯 (强) → 紫外线灯 → 关闭。
3. 要开启涡轮模式, 请双击SMD灯控制按钮。30秒后, 手电筒将恢复至之前的亮度级别。
4. 在灯亮时长按控制按钮, 可平滑调节亮度。
5. 单击控制按钮可按以下顺序切换手电筒亮度模式:
6. 辅助 COB 灯 (微光) → 辅助 COB 灯 (强光) → 关闭。
7. 若 5 秒内无操作, 单击控制按钮将关闭手电筒。
8. 要平滑调节辅助灯光的亮度, 请打开灯并按住控制按钮。

9. 无论灯处于关闭或开启状态, 双击辅助灯光控制按钮将激活RGB灯光; 激活后单击一次, 模式将按以下顺序切换:
10. 多色流光 → 单色流光 → 多色闪烁 → 呼吸模式 → 关闭.
11. 若3分钟内无操作, 按下模式控制按钮将关闭手电筒.

涡轮模式

- 该模式提供最大亮度 (1800流明, 设备将维持该亮度30秒, 随后手电筒会自动恢复至前一档位, 以防止过热.

防护等级

- IPX6级防护可确保手电筒抵御来自任何方向的强力水柱, 因此可在暴雨中或直接接触水流时使用. IK07认证表明, 灯体可承受高达2焦耳的冲击, 相当于从40厘米高处坠落的500克物体所产生的冲击力.
- 这种防护性能的结合, 使该手电筒在家中和户外使用时都非常安全.


警告

- 请勿拆解或改装手电筒. 这可能会损坏设备或对使用者造成危险.
- 请勿自行维修手电筒. 擅自改动结构可能会破坏其完整性.
- 请勿用尖锐物体刮擦透镜或透明盖.
- 请勿将手电筒放置在火源或高温环境附近.
- 请勿将光线直接照射到自己或他人的眼睛, 以免造成不适或损害视力.
- 如果手电筒长时间不使用, 请定期给电池充电.
- 手电筒内置锂离子电池. 请按照环保回收规定单独处理电池. 请勿污染环境.
- 请将本产品远离火源.
- 若出现严重发热或冒烟, 请立即关闭手电筒并停止使用.
- 涡轮模式持续30秒, 会升高手电筒温度. 请避免多次快速重复开启涡轮模式, 以免设备过热.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.


معلومات المنتج



المادة: سبيكة الألومنيوم
مصدر الضوء: COB, SMD, UV, RGB
السطوع: 2700lm-500
سعة البطارية: 4400mAh
مدخل Type-C: DC 5V/1A
وقت التشغيل: 6-2.5 h
وضع Turbo: 30s
إضاءة RGB: 10-20 ساعة
إضاءة UV: 10 h
وقت الشحن: 3.5 h
تصنيف IP/IK: IPX6/IK07
نوع التثبيت: المشبك الخلفي
حجم المنتج: 134x51x28mm
الوزن: 262g

علية

- مصباح يدوي 1 ×
- كابل Type-C × 1
- بطاقة الضمان 1×
- دليل المستخدم 1×
- ملصقات 1×



تفاصيل المنتج

1. مصدر الإضاءة الرئيسي
2. مصدر الإضاءة الإضافي
3. إضاءة RGB
4. زر التحكم في الإضاءة SMD الرئيسية والأشعة فوق البنفسجية
5. زر التحكم في الإضاءة الإضافية COB و RGB
6. منفذ Type-C
7. مغناطيس

الوضع	ضوء :SMD ضعيف	ضوء :SMD ساطع	ضوء SMD Turbo	ضوء فوق بنفسجي	ضوء :COB ضعيف	ضوء :COB ساطع	وضع RGB
درجة حرارة الضوء	5500 7500K	5500 7500K	5500 7500K	—	5500 7500K	5500 7500K	—
مؤشر تجسيد اللون	70	70	70	375–385 نانومتر (تباين عالي)	70	70	—
التلفق الضوئي	500 لومن	1400 لومن	1800 لومن	—	900 لومن	2700 لومن	—
وقت التشغيل	6 ساعات	2,5 ساعة	30 ثانية	10 ساعات	6 ساعات	2,5 ساعة	10–20 ساعة
شدة الإضاءة (1 م)	1700 لوكنس	5200 لوكنس	5800 لوكنس	—	—	—	—

- قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB في محول الطاقة، والطرف الآخر بمنفذ Type-C في الجهاز.
- عندما يكون مستوى شحن البطارية بين 100 و 30٪، يضيء مؤشر الشحن باللون الأخضر. وعند انخفاض الشحن من 29٪ إلى 10٪، يضيء المؤشر باللون الأحمر الثابت. وعند انخفاض الشحن إلى أقل من 10٪، يبدأ المؤشر في الوميض بسرعة.
- تعكس مصابيح LED RGB مستوى شحن البطارية (20 مصباح LED في 4 مجموعات من الأسفل إلى الأعلى): أحمر (25٪) – برتقالي (50٪) – أخضر (75٪) – أزرق (100٪)

10 أوضاع إضاءة:

1. يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم إلى تغيير أوضاع سطوع المصباح بالتسلسل التالي:
2. إضاءة SMD الأساسية (خافتة) → إضاءة SMD الأساسية (ساطعة) → ضوء الأشعة فوق البنفسجية → إيقاف التشغيل.
3. لتشغيل وضع Turbo، اضغط مرتين على زر التحكم في إضاءة SMD. بعد 30 ثانية، ستعود المصباح إلى مستوى السطوع السابق.
4. اضغط باستمرار على زر التحكم أثناء تشغيل الإضاءة لتعديل السطوع بشكل سلس.
5. يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم إلى تغيير أوضاع سطوع المصباح بالتسلسل التالي:
6. ضوء COB إضافي (ضعيف) → ضوء COB إضافي (ساطع) → إيقاف التشغيل.

7. بعد 5 ثوانٍ من عدم الاستخدام، يؤدي الضغط مرة واحدة على زر التحكم إلى إيقاف تشغيل المصباح.
8. للتحكم السلس في سطوع الضوء الإضافي، قم بتشغيل المصباح واضغط باستمرار على زر التحكم.
9. يؤدي الضغط مرتين على زر التحكم في الضوء الإضافي سواء كان المصباح مطلقاً أو مضاءً إلى تنشيط الإضاءة RGB، بينما يؤدي الضغط مرة واحدة بعد التنشيط إلى تغيير الأوضاع بالتسلسل التالي:
10. تدفق متعدد الألوان مستمر → تدفق أحادي اللون → تدفق متعدد الألوان سريع → وضع التنفس → إيقاف التشغيل.
11. بعد 3 دقائق من عدم الاستخدام، يؤدي الضغط على زر التحكم في الوضع إلى إيقاف تشغيل المصباح.

وضع التوربو

- يوفر هذا الوضع أقصى درجة سطوع (1800 لومن). يحافظ الجهاز على هذا المستوى لمدة 30 ثانية، وبعد ذلك يعود المصباح تلقائياً إلى المستوى السابق لتجنب السخونة الزائدة.

فئة الحماية

- يوفر IPX6 حماية للمصباح من تدفقات المياه القوية من أي اتجاه، مما يسمح باستخدامه تحت المطر الغزير أو عند التعرض المباشر للماء. يؤكد تصنيف IK07 على مقاومة الهيكل للصدمات التي تصل طاقتها إلى 2 جول، وهو ما يعادل صنمة جسم بوزن 500 جرام من ارتفاع 40 سم.
- هذا المزيج من الحماية يجعل المصباح آمناً للاستخدام في المنزل وفي الشارع.

تحذير

- لا تقم بتفكيك المصباح أو تعديله. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو تعريض المستخدم للخطر.
- لا تقم بإصلاح المصباح بنفسك. فقد يؤدي التلاعب في هيكله إلى الإخلال بسلامته.
- لا تخدش العدسة أو الغطاء الشفاف بأدوات حادة.
- لا تترك المصباح بالقرب من النار أو في أماكن ذات درجات حرارة عالية.
- لا توجه الضوء مباشرة إلى عينيك أو عيون الآخرين لتجنب الشعور بعدم الراحة أو تلف البصر.
- إذا لم يتم استخدام المصباح لفترة طويلة، قم بشحن البطارية بشكل دوري.
- يحتوي المصباح على بطارية ليثيوم أيون مدمجة. قم بالتخلص منها بشكل منفصل، مع الالتزام بقواعد التخلص البيئي. يرجى عدم تلويث البيئة.
- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر النار.
- في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور دخان، أوقف تشغيل المصباح على الفور وتوقف عن استخدامه.
- يعمل وضع التوربو لمدة 30 ثانية ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المصباح. تجنب إعادة تشغيل وضع التوربو بسرعة عدة مرات لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: stop aluminium

Źródło światła: COB, SMD, UV, RGB

Jasność: 500–2700lm

Pojemność baterii: 4400mAh

Wejście Type-C: DC 5V/1A

Czas pracy: 2.5–6 godz

Tryb turbo: 30s

Oświetlenie RGB: 10–20 godz

Światło UV: 10 godz


Czas ładowania: 3.5 godz

Klasa ochrony IP/IK: IPX6/IK07

Sposób mocowania: klips z tyłu

Wymiary produktu: 134x51x28mm

Waga: 262g



PAKIET


Latarka x1

Kabel Type-C x1

Karta gwarancyjna x1

Podręcznik użytkownika x1

Naklejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Główne źródło światła

2. Dodatkowe źródło światła

3. Oświetlenie RGB

4. Przycisk sterowania górnym oświetleniem SMD
5. Przycisk sterowania dodatkowym oświetleniem COB i RGB
6. Port Type-C
7. Magnes

DZIAŁANIE PRODUKTU

Tryb	SMD światło: słabe	SMD światło: jasne	SMD światło Turbo	Światło ultrafioletowe	COB światło: słabe	COB światło: jasne	Tryb RGB
Temperatura światła	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–	5500–7500K	5500–7500K	–
Wskaźnik oddawania barw	70	70	70	365–375 nm (wysoki kontrast)	70	70	–
Strumień świetlny (lm)	500 lm	1400 lm	1800 lm	–	900 lm	2700 lm	–
Czas pracy	6 h	2,5 h	30 sec	10 h	6 h	2,5 h	10–20 h
Natężenie oświetlenia (1 m)	1700 lx	5200 lx	5800 lx	–	–	–	–

- Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi do portu Type-C urządzenia.
- Gdy poziom naładowania baterii wynosi 100–30%, wskaźnik ładowania świeci się na zielono. Gdy poziom naładowania spadnie z 29% do 10%, wskaźnik świeci się na czerwono. Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 10%, wskaźnik zaczyna szybko migać.
- Diody LED RGB wskazują poziom naładowania baterii (20 diod w 4 grupach od dołu do góry): czerwona (25%) – pomarańczowa (50%) – zielona (75%) – niebieska (100%)

10 TRYBÓW OŚWIETLANIA:

1. Jedno naciśnięcie przycisku sterującego zmienia tryby jasności latarki w następującej kolejności:

2. Główne światło SMD (słabe) → Główne światło SMD (jasne) → Światło ultrafioletowe → Wyłączone.
3. Aby włączyć tryb Turbo, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk sterujący światłem SMD. Po 30 sekundach latarka powróci do poprzedniego poziomu jasności.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący przy włączonym świetle, aby płynnie regulować jasność.
5. Jedno naciśnięcie przycisku sterującego zmienia tryby jasności latarki w następującej kolejności:
6. Dodatkowe światło COB (słabe) → Dodatkowe światło COB (jasne) → Wyłączone.
7. Po 5 sekundach bezczynności jedno naciśnięcie przycisku sterującego włącza latarkę.
8. Aby płynnie regulować jasność dodatkowego światła, włącz światło i przytrzymaj przycisk sterujący.
9. Podwójne naciśnięcie przycisku sterującego dodatkowym światłem w stanie wyłączonym lub włączonym aktywuje oświetlenie RGB, a jedno naciśnięcie po aktywacji zmienia tryby w następującej kolejności:
10. Wielokolorowy ciągły strumień → Jednokolorowy strumień → Wielokolorowy bieg → Tryb oddychający → Wyłączony.
11. Po 3 minutach bezczynności naciśnięcie przycisku sterującego trybem włącza latarkę.

TRYB TURBO

- Tryb zapewnia maksymalną jasność (1800 lm). Urządzenie utrzymuje ten poziom przez 30 sekund, po czym latarka automatycznie powraca do poprzedniego poziomu, aby uniknąć przegrzania.

KLASA OCHRONY

- IPX6 zapewnia ochronę latarki przed silnymi strumieniami wody z dowolnego kierunku, co pozwala na używanie jej podczas ulewnego deszczu lub przy bezpośrednim kontakcie z wodą. IK07 potwierdza odporność obudowy na uderzenia o energię do 2 J, co odpowiada uderzeniu przedmiotem o masie 500 g z wysokości 40 cm.

- Takie połączenie zabezpieczeń sprawia, że latarka jest bezpieczna w użyciu zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

OSTRZEŻENIE


- Nie należy rozbierać ani modyfikować latarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy samodzielnie naprawiać latarki. Ingerencja w konstrukcję może naruszyć jej integralność.
- Nie należy rysować soczewki ani przezroczystej osłony ostrymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać latarki w pobliżu ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy swoje lub innych osób, aby uniknąć dyskomfortu lub uszkodzenia wzroku.
- Jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy okresowo ładować akumulator.
- Latarka posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Należy go utylizować oddzielnie, przestrzegając zasad ekologicznej utylizacji. Prosimy nie zanieczyszczać środowiska.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ognia.
- W przypadku silnego nagrzania lub dymu natychmiast wyłącz latarkę i zaprzestań jej użytkowania.
- Tryb turbo działa przez 30 sekund i podnosi temperaturę latarki. Należy unikać wielokrotnego, szybkiego włączania trybu turbo, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: алюмінієвий сплав
 Джерело світла: COB, SMD, UV, RGB
 Яскравість: 500-2700лм
 Ємність акумулятора: 4400mAh
 Вхід Type-C: 5V/1A
 Час роботи: 2,5-6 год
 Турборежим: 30 сек
 RGB-освітлення: 10-20 годин
 UV-світло: 10 годин
 Час заряджання: 3,5 год
 Клас захисту IP/IK: IPX6/IK07
 Тип кріплення: затискач ззаду
 Розміри виробу: 134x51x28мм
 Вага: 262г




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ліхтарик x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Основне джерело світла
2. Додаткове джерело світла
3. RGB світло



4. Кнопка керування основним SMD та ультрафіолетовим світлом
5. Кнопка керування додатковим COB та RGB освітленням
6. Порт Type-C
7. Магніт

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

Режим	SMD світло: слабе	SMD світло: яскраве	SMD світло Turbo	Ультрафіолетове світло	COB світло: слабе	COB світло: яскраве	RGB режим
Температура світла	5500–7500K	5500–7500K	5500–7500K	–	5500–7500K	5500–7500K	–
Індекс кольоропередачі	70	70	70	365–375 нм (високий контраст)	70	70	–
Світловий потік (лм)	500 лм	1400 лм	1800 лм	–	900 лм	2700 лм	–
Час роботи	6 год	2.5 год	30 сек	10 год	6 год	2.5 год	10–20 год
Освітленість (лм)	1700 лк	5200 лк	5800 лк	–	–	–	–

- Під'єднайте один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший — до порту Type-C пристрою.
- Коли рівень заряду акумулятору 100-30% - індикатор зарядку світиться зеленим. При зниженні заряду з 29% до 10% - індикатор світиться постійним червоним. При заряді нижче 10% - індикатор починає швидко миготіти.
- RGB світлодіоди відображають рівень заряду акумулятора (20 світлодіодів у 4х групах знизу вгору): червоний (25%) – помаранчевий (50%) – зелений (75%) – синій (100%)

10 РЕЖИМІВ ОСВІТЛЕННЯ:

1. Одне натискання кнопки керування змінює режими яскравості ліхтаря в такій послідовності:

2. Основне SMD світло (слабке) → Основне SMD світло (яскраве) → Ультрафіолетове світло → Вимкнено.
3. Для увімкнення Турбо-режиму двічі натисніть кнопку керування SMD світлом. Через 30 секунд ліхтар повернеться до попереднього рівня яскравості.
4. Затисніть кнопку керування при увімкненому світлі для плавного регулювання яскравості.
5. Одне натискання кнопки керування змінює режими яскравості ліхтаря в такій послідовності:
6. Додаткове COB світло (слабке) → Додаткове COB світло (яскраве) → Вимкнено.
7. Після 5 секунд бездіяльності одне натискання на кнопку керування вимикає ліхтар.
8. Для плавного регулювання яскравості додаткового світла увімкніть світло та затисніть кнопку керування.
9. Подвійне натискання кнопки керування додатковим світлом при вимкненому або увімкненому стані активує RGB освітлення, а одне натискання після активації змінює режими у такій послідовності:
10. Багатоколірний безперервний потік → Одноколірний потік → Багатоколірний біг → Дихаючий режим → Вимкнено.
11. Після 3 хвилин бездіяльності натискання на кнопку керування режимом вимикає ліхтар.

ТУРБО-РЕЖИМ

- Режим забезпечує максимальну яскравість (1800 лм). Пристрій підтримує цей рівень протягом 30 секунд, після чого ліхтар автоматично повертається до попереднього рівня, щоб уникнути перегріву.

КЛАС ЗАХИСТУ

- IPX6 забезпечує захист ліхтаря від потужних струменів води з будь-якого напрямку, що дозволяє використовувати його під сильним дощем або при прямому потраплянні води. IK07 підтверджує стійкість корпусу до ударів з енергією до 2 Дж, що відповідає удару предмета вагою 500 г з висоти 40 см.

- Таке поєднання захисту робить ліхтар безпечним для використання вдома та на вулиці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не модифікуйте ліхтар. Це може пошкодити пристрій або створити небезпеку для користувача.
- Не ремонтуйте ліхтар самостійно. Втручання в конструкцію може порушити його цілісність.
- Не дряпайте лінзу або прозору кришку гострими предметами.
- Не залишайте ліхтар поруч із вогнем або високими температурами.
- Не спрямовуйте світло безпосередньо в очі собі чи іншим, щоб уникнути дискомфорту або пошкодження зору.
- Якщо ліхтар не використовується тривалий час, періодично заряджайте акумулятор.
- Ліхтар має вбудований літій-іонний акумулятор. Утилізуйте його окремо, дотримуючись правил екологічної утилізації. Будь ласка, не забруднюйте довкілля.
- Тримайте виріб подалі від джерел вогню.
- У разі сильного нагрівання або диму негайно вимкніть ліхтар і припиніть його використання.
- Турбо-режим працює 30 секунд і підвищує температуру ліхтаря. Уникайте багаторазового швидкого повторного ввімкнення Турбо-режиму, щоб не допустити перегріву пристрою.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: алюминиевый сплав

Источник света: COB, SMD, UV, RGB

Яркость: 500-2700лм

Емкость аккумулятора: 4400мАч

Вход Type-C: DC 5V/1A

Время работы: 2,5-6 ч

Турбо-режим: 30с

RGB-освещение: 10-20 ч

УФ-освещение: 10 ч


Время зарядки: 3,5 ч

Класс защиты IP/IK: IPX6/IK07

Тип крепления: зажим сзади

Размеры изделия: 134x51x28мм

Вес: 262г




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фонарик x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Основной источник света
2. Дополнительный источник света
3. RGB-подсветка



4. Кнопка управления основной SMD-подсветкой и ультрафиолетовым освещением
5. Кнопка управления дополнительной COB- и RGB-подсветкой
6. Порт Type-C
7. Магнит

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Режим	SMD свет: слабый	SMD свет: яркий	SMD свет Turbo	Ультрафиолетовое светло	Ультра фиолетовый свет	COB свет: слабый	RGB режим
Температура света	5500— 7500K	5500— 7500K	5500— 7500K	—	5500— 7500K	5500— 7500K	—
Индекс цветопередачи	70	70	70	365—375 нм (высокая контрастность)	70	70	—
Световой поток (лм)	500 лм	1400 лм	1800 лм	—	900 лм	2700 лм	—
Время работы	6 ч	2,5 ч	30 сек	10 ч	6 ч	2,5 ч	10–20 ч
Освещённость (л. м)	1700 лк	5200 лк	5800 лк	—	—	—	—

- Під'єднайте один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший — до порту Type-C пристрою.
- Коли рівень заряду акумулятору 100-30% - індикатор зарядку світиться зеленим. При зниженні заряду з 29% до 10% - індикатор світиться постійним червоним. При заряді нижче 10% - індикатор починає швидко миготіти.
- RGB світлодіоди відображають рівень заряду акумулятора (20 світлодіодів у 4х групах знизу вгору): червоний (25%) – помаранчевий (50%) – зелений (75%) – синій (100%)

РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

1. Одно нажатие кнопки управления переключает режимы яркости фонаря в следующей последовательности:

2. Основной свет SMD (слабый) → Основной свет SMD (яркий) → Ультрафиолетовый свет → Выключено.
3. Для включения Турбо-режима дважды нажмите кнопку управления SMD-светом. Через 30 секунд фонарь вернется к предыдущему уровню яркости.
4. Удерживайте кнопку управления при включенном свете для плавной регулировки яркости.
5. Одно нажатие кнопки управления меняет режимы яркости фонаря в следующей последовательности:
6. Дополнительный COB-свет (слабый) → Дополнительный COB-свет (яркий) → Выключено.
7. После 5 секунд бездействия одно нажатие на кнопку управления выключает фонарь.
8. Для плавной регулировки яркости дополнительного света включите свет и зажмите кнопку управления.
9. Двойное нажатие кнопки управления дополнительным светом в выключенном или включенном состоянии активирует RGB-подсветку, а одно нажатие после активации переключает режимы в следующей последовательности:
10. Многоцветный непрерывный поток → Одноцветный поток → Многоцветный бег → Дышащий режим → Выключено.
11. После 3 минут бездействия нажатие на кнопку управления режимом выключает фонарь.

ТУРБО-РЕЖИМ

- Режим обеспечивает максимальную яркость (1800 лм). Устройство поддерживает этот уровень в течение 30 секунд, после чего фонарь автоматически возвращается к предыдущему уровню, чтобы избежать перегрева.

КЛАСС ЗАЩИТЫ

- IPX6 обеспечивает защиту фонаря от мощных струй воды с любого направления, что позволяет использовать его под сильным дождем или при прямом попадании воды. IK07 подтверждает устойчивость корпуса к ударам с энергией до 2 Дж, что соответствует удару предмета весом 500 г с высоты 40 см.

- Такое сочетание защиты делает фонарь безопасным для использования дома и на улице.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте фонарь. Это может повредить устройство или создать опасность для пользователя.
- Не ремонтируйте фонарь самостоятельно. Вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность.
- Не царапайте линзу или прозрачную крышку острыми предметами.
- Не оставляйте фонарь рядом с огнем или источниками высокой температуры.
- Не направляйте свет непосредственно в глаза себе или другим, чтобы избежать дискомфорта или повреждения зрения.
- Если фонарь не используется в течение длительного времени, периодически заряжайте аккумулятор.
- Фонарь имеет встроенный литий-ионный аккумулятор. Утилизируйте его отдельно, соблюдая правила экологичной утилизации. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду.
- Держите изделие вдали от источников огня.
- В случае сильного нагрева или появления дыма немедленно выключите фонарь и прекратите его использование.
- Турбо-режим работает 30 секунд и повышает температуру фонаря. Избегайте многократного быстрого повторного включения Турбо-режима, чтобы не допустить перегрева устройства.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!