



T-RACER

Wireless Gaming Keyboard

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	07
DE DEUTSCH	13
FR FRANÇAIS	19
CH 中文	25
AR العربية	30
PL POLSKI	35
UA УКРАЇНСЬКА	41
RU РУССКИЙ	47


Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters

Material: ABS
Keycaps material: PBT
Number of keys: 81
Switches type: KTT Hyacinth Pink
Key life: 50 million keystrokes
Response time: 1000Hz/s
Operating voltage: 5V
Port: Type-C
Battery capacity: 4000mAh
Operating time (wireless mode):
With backlight: ~15 h
Without backlight: ~135 h
Charging time: ~2 h
Connection type: 2.4GHz+BT5.3+USB
Cable length: 1.8m
Compatible OS: Windows, Linux, macOS
Product size: 384.7x145x38.3mm
Weight: 886g

Package

- Keyboard x1
- Switches Hyacinth Pink x3
- Puller x1
- Cable Type-C x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Sticker x1



Product details

1. Belt clip
2. 2.4 GHz dongle
3. Type-C port
4. Mode switch
5. Volume control

Wired mode

1. Connect the keyboard to the computer using a USB cable
2. Move the switch to the middle position; the keyboard backlight will turn on and switch to the standard RGB lighting effect
3. The keyboard is successfully connected

Bluetooth pairing

1. Turn on the keyboard in Bluetooth mode and activate pairing mode – the indicator will start flashing rapidly, indicating that it is ready to connect.
2. Turn on Bluetooth on the desired device, find the keyboard in the list, and connect to one of the three available device groups.
3. Once successfully connected, the indicator will stop flashing. The keyboard remembers devices and automatically reconnects to the last one when turned on again.

2.4Ghz wireless mode

1. Please switch the keyboard toggle switch to 2.4Ghz wireless mode.
2. Insert the 2.4Ghz dongle into the device through the USB port, and the keyboard can be connected and used normally.
3. Long press the FN+R key for code pairing; at this time, the R key indicator will blink continuously and rapidly, then insert the dongle into the computer USB port to complete the forced code pairing
4. After the successful 2.4G connection, the R key indicator stops blinking and returning to the default backlight.

Sleep mode

1. After 3 minutes without pressing any keys, the backlight will turn off.
2. Press any key to activate the keyboard.
3. After 30 minutes without pressing any keys, deep sleep mode will be activated and Bluetooth will turn off.
4. Pressing any key will exit deep sleep mode, the RGB backlight will turn on, and Bluetooth will reconnect.

Charging indicator and battery indicator

1. When the battery level drops below 3.4V, the FN key will blink red continuously as a low battery warning.
2. Press FN + Enter to check the battery level – indicators from 1 to 0 will light up, showing the level from 10% to 100%.
3. The red FN indicator means that the keyboard is charging, and the green indicator means that charging is complete.
4. Release FN + Enter to exit battery level check.

LED Backlight Settings

Key Combination	Function
FN + ↑	Increase RGB backlight brightness
FN + ↓	Decrease RGB backlight brightness
FN + ←	Decrease backlight effect speed
FN + →	Increase backlight effect speed
FN +	Switch backlight effect
FN + Enter	Toggle backlight color (Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White, Colorful)
FN + Backspace	Turn RGB backlight on/off
FN + Space (hold 3 sec)	Restore factory settings

System Switching

Key Combination	Function
FN + A	Switch to Windows system
FN + S	Switch to Mac system

Multimedia Keys — Windows Mode

Key Combination	Function
FN + F1	Multimedia player
FN + F2	Volume Down
FN + F3	Volume Up
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Prev song
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Next song
FN + F9	Email
FN + F10	Homepage
FN + F11	Calculator
FN + F12	Search

Multimedia Keys — Mac Mode

Key Combination	Function
F1	Screen Brightness Down
F2	Screen Brightness Up
F3	Task control / Mission Control
F4	Launchpad
F5	N/A

F6	N/A
F7	Previous Track
F8	Play / Pause
F9	Next Track
F10	Mute
F11	Volume Down
F12	Volume Up

Additional Functions

Key Combination	Function
FN + DELETE	Insert
FN + I	Print Screen
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pause
FN + END	Home
Hold FN + R_Shift (wireless mode)	Battery level check
BT Connection: FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Keyboard software

Use the keyboard software to configure.
Scan the QR code

Note: Compatible with Windows 10/11



Download
PC Software

Warning

- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Avoid overheating and do not use the device in high-temperature environments.
- Do not allow liquids to come into contact with the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.


Gracias por elegir Proove Gaming! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS
Material de la tapa: PBT
Número de teclas: 81
Tipo de interruptor: KTT Hyacinth Pink
Duración de las teclas: 50 millones de pulsaciones
Tiempo de respuesta: 1000Hz/s
Tensión de funcionamiento: 5V
Puerto: Type-C
Capacidad de la batería: 4000mAh
Tiempo de funcionamiento (modo inalámbrico):
Con retroiluminación: ~15 h
Sin retroiluminación: ~135 h
Tiempo de carga: ~2 h
Tipo de conexión: 2.4GHz+BT5.3+USB
Longitud del cable: 1.8m
Compatible OS: Windows, Linux, macOS
Tamaño del producto: 384,7x145x38,3mm
Peso: 886g

Package

- Teclado x1
- Interruptores Hyacinth Pink x3
- Extractor x1
- Cable Type-C x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Sticker x1



Detalles del producto

1. Clip para correa
2. Dongle 2.4GHz
3. Puerto Type-C
4. Interruptor de modo
5. Control de volumen

Modo con cable

1. Conecte el teclado al ordenador mediante un cable USB
2. Mueva el interruptor a la posición central; la retroiluminación del teclado se encenderá y cambiará al efecto de iluminación RGB estándar
3. El teclado se ha conectado correctamente

Emparejamiento Bluetooth

1. Encienda el teclado en modo Bluetooth y active el modo de emparejamiento – el indicador comenzará a parpadear rápidamente, indicando que está listo para conectarse.
2. Active Bluetooth en el dispositivo deseado, encuentre el teclado en la lista y conéctese a uno de los tres grupos de dispositivos disponibles.
3. Una vez conectado correctamente, el indicador dejará de parpadear. El teclado recuerda los dispositivos y se reconecta automáticamente al último cuando se vuelve a encender.

Modo inalámbrico 2.4Ghz

1. Cambie el interruptor del teclado al modo inalámbrico 2.4Ghz.
2. Inserte el dongle de 2.4Ghz en el dispositivo a través del puerto USB y el teclado podrá conectarse y utilizarse normalmente.
3. Mantenga presionadas las teclas FN+R para el emparejamiento de código; en ese momento, el indicador de la tecla R parpadeará de forma continua y rápida, luego inserte el dongle en el puerto USB de la computadora para completar el emparejamiento forzado del código.
4. Después de una conexión 2.4G exitosa, el indicador de la tecla R dejará de parpadear y volverá a la retroiluminación predeterminada.

Modo de suspensión

1. Después de 3 minutos sin presionar ninguna tecla, la retroiluminación se apagará.
2. Presione cualquier tecla para activar el teclado.
3. Después de 30 minutos sin presionar ninguna tecla, se activará el modo de suspensión profunda y Bluetooth se apagará.
4. Al presionar cualquier tecla se saldrá del modo de suspensión profunda, la retroiluminación RGB se encenderá y Bluetooth se volverá a conectar.

Indicador de carga e indicador de batería

1. Cuando el nivel de batería baja de 3.4V, la tecla FN parpadeará en rojo continuamente como advertencia de batería baja.
2. Presione FN + Enter para comprobar el nivel de batería – los indicadores del 1 al 0 se encenderán mostrando el nivel del 10% al 100%.
3. El indicador rojo FN significa que el teclado se está cargando, y el indicador verde significa que la carga está completa.
4. Suelte FN + Enter para salir de la comprobación del nivel de batería.

Configuración de retroiluminación LED

Combinación de teclas	Función
FN + ↑	Aumentar el brillo de la retroiluminación RGB
FN + ↓	Disminuir el brillo de la retroiluminación RGB
FN + ←	Disminuir la velocidad del efecto de retroiluminación
FN + →	Aumentar la velocidad del efecto de retroiluminación
FN +	Cambiar el efecto de retroiluminación
FN + Enter	Alternar color de retroiluminación (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Púrpura, Blanco, Multicolor)
FN + Backspace	Encender/apagar la retroiluminación RGB
FN + Space (hold 3 sec)	Restaurar configuración de fábrica

Cambio de Sistema

Combinación de teclas	Función
FN + A	Cambiar al sistema Windows
FN + S	Cambiar al sistema Mac

Teclas Multimedia — Modo Windows

Combinación de teclas	Función
FN + F1	Reproductor multimedia
FN + F2	Bajar volumen
FN + F3	Subir volumen
FN + F4	Silencio
FN + F5	Detener
FN + F6	Pista anterior
FN + F7	Reproducir / Pausar
FN + F8	Siguiente pista
FN + F9	Correo electrónico
FN + F10	Página de inicio
FN + F11	Calculadora
FN + F12	Buscar

Teclas Multimedia — Modo Mac

Key	Función
F1	Disminuir brillo de pantalla
F2	Aumentar brillo de pantalla
F3	Control de tareas / Mission Control
F4	Launchpad

F5	N/A
F6	N/A
F7	Pista anterior
F8	Reproducir / Pausar
F9	Siguiente pista
F10	Silencio
F11	Bajar volumen
F12	Subir volumen

Funciones Adicionales

Combinación de teclas	Función
FN + DELETE	Insertar
FN + I	Imprimir pantalla
FN + O	Bloqueo de desplazamiento
FN + P	Pausa
FN + END	Inicio
Mantener FN + R_Shift (modo inalámbrico)	Verificación del nivel de batería
Conexión BT: FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Aplicación para el teclado

Utilice el software del teclado para realizar la configuración.
Escanee el código QR.

Nota: Compatible con Windows 10/11



Download
PC Software

Advertencia

- No desmonte el dispositivo ni intente repararlo usted mismo.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el dispositivo en entornos con altas temperaturas.
- No permita que los líquidos entren en contacto con el producto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.


Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktparameter

Material: ABS
Kappenmaterial: PBT
Anzahl der Tasten: 81
Schaltertyp: KTT Hyacinth Pink
Tastenlebensdauer: 50 Millionen Anschläge
Reaktionszeit: 1000Hz/s
Betriebsspannung: 5V
Anschluss: Type-C
Akkukapazität: 4000mAh
Betriebsdauer (kabelloser Modus):
Mit Hintergrundbeleuchtung: ~15 Std
Ohne Hintergrundbeleuchtung: ~135 Std
Aufladezeit: ~2 Std
Verbindungstyp: 2.4GHz+BT5.3+USB
Kabellänge: 1.8m
Kompatible OS: Windows, Linux, macOS
Produktgröße: 384.7x145x38.3mm
Gewicht: 886g

Paket

- Tastatur x1
- Schalter Hyacinth Pink x3
- Keycap-Puller x1
- Type-C Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Sticker x1



Einzelheiten zum Produkt

1. Gürtelclip
2. 2.4 GHz Dongle
3. Type-C Port
4. Modusschalter
5. Lautstärkeregler

Kabelgebundener Modus

1. Schließen Sie die Tastatur mit einem USB-Kabel an den Computer an.
2. Bewegen Sie den Schalter in die mittlere Position; die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur schaltet sich ein und wechselt zum standardmäßigen RGB-Beleuchtungseffekt.
3. Die Tastatur ist erfolgreich verbunden.

Bluetooth-Kopplung

1. Schalten Sie die Tastatur in den Bluetooth-Modus und aktivieren Sie den Pairing-Modus – die Anzeige beginnt schnell zu blinken und zeigt an, dass sie bereit für die Verbindung ist.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem gewünschten Gerät ein, finden Sie die Tastatur in der Liste und verbinden Sie sie mit einer der drei verfügbaren Gerätegruppen.
3. Nach erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken. Die Tastatur speichert Geräte und verbindet sich beim erneuten Einschalten automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät.

2.4Ghz Wireless-Modus

1. Bitte schalten Sie den Tastaturschalter in den 2.4Ghz Wireless-Modus.
2. Stecken Sie den 2.4Ghz Dongle über den USB-Port in das Gerät, danach kann die Tastatur normal verbunden und verwendet werden.
3. Halten Sie FN+R lange gedrückt, um das Code-Pairing zu starten; dabei blinkt die Anzeige der R-Taste kontinuierlich und schnell. Stecken Sie anschließend den Dongle in den USB-Port des Computers, um das erzwungene Code-Pairing abzuschließen.
4. Nach erfolgreicher 2.4G-Verbindung hört die Anzeige der R-Taste auf zu blinken und kehrt zur Standard-RGB-Beleuchtung zurück.

Sleep-Modus

1. Nach 3 Minuten ohne Tastendruck wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur zu aktivieren.
3. Nach 30 Minuten ohne Tastendruck wird der Deep-Sleep-Modus aktiviert und Bluetooth wird ausgeschaltet.
4. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Deep-Sleep-Modus beendet, die RGB-Beleuchtung schaltet sich ein und Bluetooth verbindet sich erneut.

Ladeanzeige und Batterieanzeige

1. Wenn der Batteriestand unter 3.4V fällt, blinkt die FN-Taste dauerhaft rot als Warnung für niedrigen Batteriestand.
2. Drücken Sie FN + Enter, um den Batteriestand zu prüfen – die Anzeigen von 1 bis 0 leuchten auf und zeigen den Ladezustand von 10% bis 100%.
3. Die rote FN-Anzeige bedeutet, dass die Tastatur geladen wird, und die grüne Anzeige bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Lassen Sie FN + Enter los, um die Batterieanzeige zu verlassen.

LED Backlight Einstellungen

Tastenkombination	Funktionen
FN + ↑	RGB-Helligkeit erhöhen
FN + ↓	RGB-Helligkeit verringern
FN + ←	Geschwindigkeit des Backlight-Effekts verringern
FN + →	Geschwindigkeit des Backlight-Effekts erhöhen
FN +	Backlight-Effekt wechseln
FN + Enter	Hintergrundbeleuchtungsfarbe umschalten (Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Weiß, Bunt)
FN + Backspace	RGB-Backlight ein/aus
FN + Space (hold 3 sec)	Werkseinstellungen wiederherstellen

Systemwechsel

Tastenkombination	Funktionen
FN + A	Zum Windows-System wechseln
FN + S	Zum Mac-System wechseln

Multimedia-Tasten — Windows-Modus

Tastenkombination	Funktionen
FN + F1	Multimedia-Player
FN + F2	Lautstärke verringern
FN + F3	Lautstärke erhöhen
FN + F4	Stumm
FN + F5	Stopp
FN + F6	Vorheriger Titel
FN + F7	Wiedergabe / Pause
FN + F8	Nächster Titel
FN + F9	Email
FN + F10	Startseite
FN + F11	Rechner
FN + F12	Suchen

Multimedia-Tasten — Mac-Modus

Key	Funktionen
F1	Bildschirmhelligkeit verringern
F2	Bildschirmhelligkeit erhöhen
F3	Aufgabensteuerung / Mission Control
F4	Launchpad

F5	N/A
F6	N/A
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe / Pause
F9	Nächster Titel
F10	Stumm
F11	Lautstärke verringern
F12	Lautstärke erhöhen

Zusätzliche Funktionen

Tastenkombination	Funktionen
FN + DELETE	Insert
FN + I	Print Screen
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pause
FN + END	Home
FN + R_Shift gedrückt halten (Wireless-Modus)	Akkustand prüfen
BT-Verbindung: FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Tastatur-Software

Verwenden Sie die Tastatur-Software zur Konfiguration.
Scannen Sie den QR-Code.

Hinweis: Kompatibel mit Windows 10/11



Download
PC Software

Warnung

- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten mit dem Produkt in Kontakt kommen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.


Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: ABS
Matériau du capuchon: PBT
Nombre de touches: 81
Type de switches: KTT Hyacinth Pink
Durée de vie des touches: 50 millions de frappes
Temps de réponse: 1000Hz/s
Tension de fonctionnement: 5V
Port: Type-C
Capacité de la batterie: 4000mAh
Durée de fonctionnement (mode sans fil):
Rétroéclairé: ~15 h
Sans rétroéclairage: ~135 h
Temps de charge: ~2 h
Type de connexion: 2.4GHz+BT5.3+USB
Longueur du câble: 1,8m
Systèmes compatibles: Windows, Linux, macOS
Taille du produit: 384,7x145x38,3mm
Poids: 886g

Paquet

- Clavier x1
- Commutateurs Hyacinth Pink x3
- Extracteur de touches x1
- Câble Type-C x1
- Carte de garantie x1
- Manuel d'utilisation x1
- Autocollant x1



Détails du produit

1. Clip de ceinture
2. Dongle 2.4GHz
3. Port Type-C
4. Commutateur de mode
5. Contrôle du volume

Mode filaire

1. Connectez le clavier à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB
2. Déplacez le commutateur en position centrale ; le rétroéclairage du clavier s'allumera et passera à l'effet d'éclairage RGB standard
3. Le clavier est connecté avec succès

Couplage Bluetooth

1. Allumez le clavier en mode Bluetooth et activez le mode de couplage — l'indicateur commencera à clignoter rapidement, indiquant qu'il est prêt à se connecter
2. Activez le Bluetooth sur l'appareil souhaité, trouvez le clavier dans la liste et connectez-vous à l'un des trois groupes d'appareils disponibles
3. Une fois connecté avec succès, l'indicateur cessera de clignoter. Le clavier mémorise les appareils et se reconnecte automatiquement au dernier utilisé lors de la mise sous tension

Mode sans fil 2.4GHz

1. Basculez le commutateur du clavier en mode sans fil 2.4GHz
2. Insérez le dongle 2.4GHz dans l'appareil via le port USB — le clavier peut alors être connecté et utilisé normalement
3. Maintenez les touches FN+R enfoncées pour le couplage de code ; à ce moment, l'indicateur de la touche R clignotera de façon continue et rapide, puis insérez le dongle dans le port USB de l'ordinateur pour effectuer le couplage de code forcé
4. Après une connexion 2.4G réussie, l'indicateur de la touche R cesse de clignoter et revient au rétroéclairage par défaut

Mode veille

1. Après 3 minutes sans appuyer sur une touche, le rétroéclairage s'éteindra
2. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le clavier
3. Après 30 minutes sans appuyer sur une touche, le mode veille profonde sera activé et le Bluetooth sera désactivé
4. Appuyer sur n'importe quelle touche permettra de quitter le mode veille profonde, le rétroéclairage RGB s'allumera et le Bluetooth se reconnectera

Indicateur de charge et indicateur de batterie

1. Lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 3,4V, la touche FN clignotera en rouge en continu comme avertissement de batterie faible
2. Appuyez sur FN + Entrée pour vérifier le niveau de batterie – les indicateurs de 1 à 0 s'allumeront, indiquant le niveau de 10% à 100%
3. L'indicateur FN rouge signifie que le clavier est en charge, et l'indicateur vert signifie que la charge est terminée
4. Relâchez FN + Entrée pour quitter la vérification du niveau de batterie

Paramètres du rétroéclairage LED

Combinaison de touches	Fonction
FN + ↑	Augmenter la luminosité du rétroéclairage RGB
FN + ↓	Diminuer la luminosité du rétroéclairage RGB
FN + ←	Diminuer la vitesse de l'effet de rétroéclairage
FN + →	Augmenter la vitesse de l'effet de rétroéclairage
FN +	Changer l'effet de rétroéclairage
FN + ' "	Augmenter la saturation RGB
FN + Backspace	Activer/désactiver le rétroéclairage RGB
FN + Espace (maintenir 3 sec)	Restaurer les paramètres d'usine

Changement de système

Combinaison de touches	Fonction
FN + A	Passer au système Windows
FN + S	Passer au système Mac

Touches multimédia — Mode Windows

Combinaison de touches	Fonction
FN + F1	Lecteur multimédia
FN + F2	Volume bas
FN + F3	Volume haut
FN + F4	Muet
FN + F5	Arrêt
FN + F6	Piste précédente
FN + F7	Lecture / Pause
FN + F8	Piste suivante
FN + F9	Messagerie électronique
FN + F10	Page d'accueil
FN + F11	Calculatrice
FN + F12	Rechercher

Touches multimédia — Mode Mac

Touche	Fonction
F1	Diminuer la luminosité de l'écran
F2	Augmenter la luminosité de l'écran
F3	Contrôle des tâches / Mission Control
F4	Launchpad

F5	N/A
F6	N/A
F7	Piste précédente
F8	Lecture / Pause
F9	Piste suivante
F10	Muet
F11	Volume bas
F12	Volume haut

Fonctions supplémentaires

Combinaison de touches	Fonction
FN + DELETE	Insérer
FN + I	Capture d'écran
FN + O	Arrêt défilement
FN + P	Pause
FN + END	Accueil
Maintenir FN + R_Shift (mode sans fil)	Vérification du niveau de batterie
Connexion BT : FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Logiciel pour clavier

Utilisez le logiciel du clavier pour effectuer les réglages.
Scannez le code QR

Remarque: Compatible avec Windows 10/11



Download
PC Software

Avertissement

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Évitez toute surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact avec le produit.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.


感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS
盖子材质: PBT
按键数: 81
开关类型: KTT Hyacinth Pink
按键寿命: 5000万次按键
响应时间: 1000Hz/s
操作电压: 5V
连接端口: Type-C
电池容量: 4000mAh
操作时间 (无线模式):
背光: ~15 小时
无背光: ~135 小时
充电时间: ~2 小时
连接类型: 2.4GHz+BT5.3+USB
连接线长度: 1.8m
兼容操作系统: Windows, Linux, macOS
产品尺寸: 384.7x145x38.3mm
重量: 886g

配件

- 键盘 x1
- 轴体Hyacinth Pink x3
- 键帽拔取器 x1
- Type-C 线缆 x1
- 保修卡 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1



产品详情

1. 腰带夹
2. 2.4 GHz dongle
3. Type-C 接口
4. 模式切换
5. 音量控制

有线模式

1. 使用USB数据线将键盘连接到电脑。
2. 将开关移至中间位置；键盘背光将亮起并切换至标准 RGB 灯光效果
3. 键盘连接成功

蓝牙配对

1. 以蓝牙模式开启键盘并激活配对模式 — 指示灯将开始快速闪烁，表示已准备好连接
2. 在目标设备上开启蓝牙，在列表中找到键盘，并连接至三个可用设备组之一
3. 成功连接后，指示灯将停止闪烁。键盘会记住设备，并在下次开机时自动重新连接至上次使用的设备

2.4GHz 无线模式

1. 请将键盘拨动开关切换至 2.4GHz 无线模式
2. 通过 USB 接口将 2.4GHz dongle 插入设备，键盘即可正常连接使用
3. 长按 FN+R 键进行码配对；此时 R 键指示灯将持续快速闪烁，然后将 dongle 插入电脑 USB 接口以完成强制码配对
4. 2.4G 连接成功后，R 键指示灯停止闪烁并恢复默认背光

睡眠模式

1. 3 分钟内未按任何键，背光将关闭
2. 按任意键激活键盘
3. 30 分钟内未按任何键，将激活深度睡眠模式并关闭蓝牙
4. 按任意键将退出深度睡眠模式，RGB 背光将亮起，蓝牙将重新连接

充电指示灯与电量指示灯

1. 当电池电量低于 3.4V 时，FN 键将持续红色闪烁作为低电量警告
2. 按 FN + Enter 检查电池电量 — 指示灯从 1 到 0 依次亮起，显示从 10% 到 100% 的电量
3. FN 指示灯红色表示键盘正在充电，绿色表示充电完成
4. 松开 FN + Enter 退出电量检查

LED 背光设置

按键组合	功能
FN + ↑	增加 RGB 背光亮度
FN + ↓	降低 RGB 背光亮度
FN + ←	降低背光效果速度
FN + →	增加背光效果速度
FN +	切换背光效果
FN + Enter	切换背光颜色 (红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、白、多彩)
FN + Backspace	开启/关闭 RGB 背光
FN + Space (按住 3 秒)	恢复出厂设置

系统切换

按键组合	功能
FN + A	切换至 Windows 系统
FN + S	切换至 Mac 系统

多媒体键 — Windows 模式

按键组合	功能
FN + F1	多媒体播放器
FN + F2	音量减小
FN + F3	音量增大
FN + F4	静音
FN + F5	停止
FN + F6	上一曲
FN + F7	播放 / 暂停
FN + F8	下一曲
FN + F9	电子邮件
FN + F10	主页
FN + F11	计算器
FN + F12	搜索

多媒体键 — Mac 模式

按键	功能
F1	降低屏幕亮度
F2	增加屏幕亮度
F3	Mission Control
F4	Launchpad
F5	N/A
F6	N/A
F7	上一曲
F8	播放 / 暂停
F9	下一曲

F10	静音
F11	音量减小
F12	音量增大

附加功能

按键组合	功能
FN + DELETE	插入
FN + I	截图
FN + O	滚动锁定
FN + P	暂停
FN + END	主页键
长按 FN + R_Shift (无线模式)	检查电池电量
BT 连接: FN + Q / W / E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

键盘软件

使用键盘软件进行设置。

扫描二维码

注意：兼容 Windows 10/11

警告

- 请勿拆卸设备或尝试自行维修
- 避免过热，请勿在高温环境中使用设备
- 请勿让液体接触产品

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。



Download
PC Software

شكراً لاختيارك Proove Gaming! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

مادة الغطاء: PBT

عدد المفاتيح: 81

نوع المفاتيح: KTT Hyacinth Pink

عمر المفاتيح: 50 مليون ضغط مفاتيح

زمن الاستجابة: 1000Hz/s

جهد التشغيل: 5V

المنفذ: Type-C

سعة البطارية: 4000mAh

وقت التشغيل (الوضع اللاسلكي):

الإضاءة الخلفية: ~15 ساعة

بدون إضاءة خلفية: ~135 ساعة

وقت الشحن: ~2 ساعة

نوع التوصيل: 2.4GHz+BT5.3+USB

طول الكابل: 1.8m


أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows, Linux, macOS

حجم المنتج: 384.7x145x38.3mm

الوزن: 886g

محتويات العلبة

- لوحة المفاتيح 1x
- مفاتيح Hyacinth Pink 3x
- أداة سحب المفاتيح 1x
- كابل Type-C x1
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x



تفاصيل المنتج

1. مشبك الحزام
2. 2.4 GHz dongle
3. منفذ Type-C
4. مفتاح الوضع
5. التحكم في مستوى الصوت

الوضع السلبي

1. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر باستخدام كابل USB
2. حرك المفتاح إلى الوضع الأوسط؛ سيضيء الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح وتتحول إلى تأثير إضاءة RGB القياسي
3. تم توصيل لوحة المفاتيح بنجاح

إقران Bluetooth

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح في وضع Bluetooth وقم بتفعيل وضع الإقران — سيبدأ المؤشر بالوميض السريع مما يدل على أنه جاهز للاتصال
2. قم بتشغيل Bluetooth على الجهاز المطلوب، ابحث عن لوحة المفاتيح في القائمة وقم بالاتصال بأحد مجموعات الأجهزة الثلاثة المتاحة
3. بعد الاتصال الناجح سيتوقف المؤشر عن الوميض. تذكر لوحة المفاتيح الأجهزة وتعيد الاتصال تلقائياً بأخر جهاز عند التشغيل مجدداً

وضع الاتصال اللاسلكي 2.4GHz

1. يرجى تحويل مفتاح لوحة المفاتيح إلى وضع الاتصال اللاسلكي 2.4GHz
2. أدخل 2.4GHz dongle في الجهاز عبر منفذ USB وستتمكن لوحة المفاتيح من الاتصال والعمل بشكل طبيعي
3. اضغط مطولاً على مفتاح FN+R لإقران الرمز؛ في هذا الوقت سيومض مؤشر المفتاح R بشكل متواصل وسريع ثم أدخل dongle في منفذ USB للكمبيوتر لإتمام إقران الرمز الإجمالي
4. بعد نجاح اتصال 2.4G يتوقف مؤشر المفتاح R عن الوميض ويعود إلى الإضاءة الخلفية الافتراضية

وضع السكون

1. بعد 3 دقائق دون الضغط على أي مفتاح ستطفئ الإضاءة الخلفية
2. اضغط على أي مفتاح لتفعيل لوحة المفاتيح
3. بعد 30 دقيقة دون الضغط على أي مفتاح سيتم تفعيل وضع السكون العميق وسيتوقف Bluetooth
4. الضغط على أي مفتاح سيخرج من وضع السكون العميق وستضيء الإضاءة RGB ويعاد اتصال Bluetooth

مؤشر الشحن ومؤشر البطارية

1. عندما ينخفض مستوى البطارية عن 3.4V سيومض مفتاح FN باللون الأحمر باستمرار كتحذير من انخفاض البطارية
2. اضغط FN + Enter للتحقق من مستوى البطارية — ستضيء المؤشرات من 1 إلى 0 مظهرة المستوى من 10% إلى 100%
3. مؤشر FN الأحمر يعني أن لوحة المفاتيح تشحن والمؤشر الأخضر يعني اكتمال الشحن
4. حرر FN + Enter للخروج من فحص مستوى البطارية

إعدادات الإضاءة الخلفية LED

الوظيفة	تركيبة المفاتيح
زيادة سطوع الإضاءة الخلفية RGB	↑ + FN
تقليل سطوع الإضاءة الخلفية RGB	↓ + FN
تقليل سرعة تأثير الإضاءة الخلفية	← + FN
زيادة سرعة تأثير الإضاءة الخلفية	→ + FN
تبديل تأثير الإضاءة الخلفية	+ FN
تبديل لون الإضاءة الخلفية (أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، سماوي، أزرق، بنفسجي، أبيض، ملون)	FN + Enter
تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية RGB	FN + Backspace
استعادة إعدادات المصنع	FN + Space (اضغط 3 ثوانٍ)

تبديل النظام

الوظيفة	تركيبة المفاتيح
التحويل إلى نظام Windows	FN + A
التحويل إلى نظام Mac	FN + S

مفاتيح الوسائط المتعددة — وضع Windows

الوظيفة	تركيبة المفاتيح
مشغل الوسائط المتعددة	FN + F1
خفض الصوت (Win + E)	FN + F2
رفع الصوت	FN + F3
كتم الصوت	FN + F4
إيقاف	FN + F5

المقطع السابق	FN + F6
تشغيل / إيقاف مؤقت	FN + F7
المقطع التالي	FN + F8
البريد الإلكتروني	FN + F9
الصفحة الرئيسية	FN + F10
الآلة الحاسبة	FN + F11
بحث	FN + F12

مفاتيح الوسائط المتعددة — وضع Mac

المفتاح	الوظيفة
F1	تقليل سطوع الشاشة
F2	زيادة سطوع الشاشة
F3	التحكم في المهام / Mission Control
F4	Launchpad
F5	N/A
F6	N/A
F7	المقطع السابق
F8	تشغيل / إيقاف مؤقت
F9	المقطع التالي
F10	كتم الصوت
F11	خفض الصوت
F12	رفع الصوت

وظائف إضافية

الوظيفة	تركيبة المفاتيح
إدراج	FN + DELETE
لقطة الشاشة	FN + I
قفل التمرير	FN + O
إيقاف مؤقت	FN + P
الصفحة الرئيسية	FN + END
التحقق من مستوى البطارية	FN + R, Shift (يكلس الالغضول)
T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3	BT: FN + Q / W / E لاصتا

برنامج لوحة المفاتيح

استخدم برنامج لوحة المفاتيح لإجراء الإعدادات.

امسح رمز الاستجابة السريعة



Download
PC Software

ملاحظة: متوافق مع Windows 10/11

تحذير

- لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة صيقلته بنفسك.
- تجنب ارتفاع درجة الحرارة ولا تستخدم الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة.
- تجنب سقوط السوائل على المنتج.

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.


Điękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: ABS
Materiał nasadki: PBT
Liczba klawiszy: 81
Typ przełączników: KTT Hyacinth Pink
Żywotność klawiszy: 50 milionów naciśnieć
Czas reakcji: 1000Hz/s
Napięcie robocze: 5V
Port: Type-C
Pojemność baterii: 4000mAh
Czas pracy (tryb bezprzewodowy):
Podświetlenie: ~15 godz
Bez podświetlenia: ~135 godz
Czas ładowania: ~2 godz
Typ połączenia: 2,4GHz+BT5.3+USB
Długość kabla: 1,8m
Kompatybilny system operac: Windows, Linux, macOS
Rozmiar produktu: 384,7x145x38,3mm
Waga: 886g

Pakiet

- Klawiatura x1
- Przełączniki Hyacinth Pink x3
- Wyciągacz klawiszy x1
- Kabel Type-C x1
- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejka x1



Szczegóły produktu

1. Klips do paska
2. Dongle 2.4 GHz
3. Port Type-C
4. Przełącznik trybu
5. Regulacja głośności

Tryb przewodowy

1. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB
2. Przesuń przełącznik do pozycji środkowej; podświetlenie klawiatury włączy się i przełączy na standardowy efekt oświetlenia RGB
3. Klawiatura została pomyślnie podłączona

Parowanie Bluetooth

1. Włącz klawiaturę w trybie Bluetooth i aktywuj tryb parowania — wskaźnik zacznie szybko migać sygnalizując gotowość do połączenia
2. Włącz Bluetooth na wybranym urządzeniu znajdź klawiaturę na liście i połącz się z jedną z trzech dostępnych grup urządzeń
3. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik przestanie migać. Klawiatura zapamiętuje urządzenia i automatycznie łączy się ponownie z ostatnim używanym po włączeniu

Tryb bezprzewodowy 2.4GHz

1. Przełącz przełącznik klawiatury na tryb bezprzewodowy 2.4GHz
2. Włóż dongle 2.4GHz do urządzenia przez port USB — klawiatura może być normalnie połączona i używana
3. Przytrzymaj klawisz FN+R w celu parowania kodu; w tym momencie wskaźnik klawisza R będzie migać nieprzerwanie i szybko następnie włóż dongle do portu USB komputera aby zakończyć wymuszone parowanie kodu
4. Po pomyślnym połączeniu 2.4G wskaźnik klawisza R przestaje migać i powraca do domyślnego podświetlenia

Tryb uśpienia

1. Po 3 minutach bez naciśnięcia jakiegokolwiek klawisza podświetlenie wyłączy się
2. Naciśnij dowolny klawisz aby aktywować klawiaturę
3. Po 30 minutach bez naciśnięcia jakiegokolwiek klawisza zostanie aktywowany tryb głębokiego uśpienia i Bluetooth wyłączy się
4. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wyjście z trybu głębokiego uśpienia podświetlenie RGB włączy się i Bluetooth ponownie się połączy

Wskaźnik ładowania i wskaźnik baterii

1. Gdy poziom baterii spadnie poniżej 3,4V klawisz FN będzie nieprzerwanie migać na czerwono jako ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
2. Naciśnij FN + Enter aby sprawdzić poziom baterii — wskaźniki od 1 do 0 zaświecą się pokazując poziom od 10% do 100%
3. Czerwony wskaźnik FN oznacza że klawiatura się ładuje a zielony wskaźnik oznacza że ładowanie jest zakończone
4. Zwolnij FN + Enter aby wyjść ze sprawdzania poziomu baterii

Ustawienia podświetlenia LED

Kombinacja klawiszy	Funkcja
FN + ↑	Zwiększ jasność podświetlenia RGB
FN + ↓	Zmniejsz jasność podświetlenia RGB
FN + ←	Zmniejsz prędkość efektu podświetlenia
FN + →	Zwiększ prędkość efektu podświetlenia
FN +	Przełącz efekt podświetlenia
FN + Enter	Przełącz kolor podświetlenia (Czerwony, Pomarańczowy, Żółty, Zielony, Cyjan, Niebieski, Fioletowy, Biały, Kolorowy)
FN + Backspace	Włącz/wyłącz podświetlenie RGB
FN + Space (przytrzymaj 3 sek)	Przywróć ustawienia fabryczne

Przełączanie systemu

Kombinacja klawiszy	Funkcja
FN + A	Przełącz na system Windows
FN + S	Przełącz na system Mac

Klawisze multimedialne — Tryb Windows

Kombinacja klawiszy	Funkcja
FN + F1	Odtwarzacz multimedialny
FN + F2	Zmniejsz głośność
FN + F3	Zwiększ głośność
FN + F4	Wycisz
FN + F5	Stop
FN + F6	Poprzedni utwór
FN + F7	Odtwórz / Pauza
FN + F8	Następny utwór
FN + F9	Poczta elektroniczna
FN + F10	Strona główna
FN + F11	Kalkulator
FN + F12	Szukaj

Klawisze multimedialne — Tryb Mac

Klawisz	Funkcja
F1	Zmniejsz jasność ekranu
F2	Zwiększ jasność ekranu
F3	Kontrola zadań / Mission Control
F4	Launchpad

F5	N/A
F6	N/A
F7	Poprzedni utwór
F8	Odtwórz / Pauza
F9	Następny utwór
F10	Wycisz
F11	Zmniejsz głośność
F12	Zwiększ głośność

Dodatkowe funkcje

Kombinacja klawiszy	Funkcja
FN + DELETE	Wstaw
FN + I	Zrzut ekranu
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pauza
FN + END	Home
Przytrzymaj FN + R_Shift (tryb bezprzewodowy)	Sprawdzanie poziomu baterii
Połączenie BT: FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Oprogramowanie klawiatury

Użyj oprogramowania klawiatury, aby dokonać ustawień.
Zeskanuj kod QR

Uwaga: Kompatybilne z systemem Windows 10/11



Download
PC Software

Ostrzeżenie

- Nie rozkładaj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie go naprawiać
- Unikaj przegrzania i nie używaj urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze
- Nie dopuszczaj do kontaktu cieczy z produktem

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.


Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS
 Матеріал кейкапів: PBT
 Кількість клавіш: 81
 Тип перемикачів: KTT Hyacinth Pink
 Термін служби клавіш: 50 мільйонів натискань
 Час відгуку: 1000Гц/с
 Робоча напруга: 5V
 Порт: Type-C
 Ємність акумулятора: 4000mAh
 Час роботи (бездротовий режим):
 3 підсвічуванням: ~15 год
 Без підсвічування: ~135 год
 Час заряджання: ~2 год
 Тип підключення: 2.4ГГц+BT5.3+USB
 Довжина кабелю: 1.8м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, macOS
 Розмір продукту: 384.7x145x38.3мм
 Вага: 886г

Комплектація

- Клавіатура x1
- Перемикачі Hyacinth Pink x3
- Пулер x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантійна картка x1
- Посібник користувача x1
- Наклейки x1



Деталі продукту

1. Кліпса для ременя
2. Dongle 2.4GHz
3. Порт Type-C
4. Перемикач режиму
5. Регулювання гучності

Дротовий режим

1. Підключіть клавіатуру до комп'ютера за допомогою USB-кабелю
2. Перемістіть перемикач у середнє положення; підсвічування клавіатури увімкнеться і переключиться на стандартний ефект підсвічування RGB
3. Клавіатура успішно підключена

Сполучення Bluetooth

1. Увімкніть клавіатуру в режимі Bluetooth та активуйте режим сполучення — індикатор почне швидко блимати сигналізуючи про готовність до підключення
2. Увімкніть Bluetooth на потрібному пристрої знайдіть клавіатуру у списку та підключіться до однієї з трьох доступних груп пристроїв
3. Після успішного підключення індикатор припинить блимати. Клавіатура запам'ятовує пристрої та автоматично повторно підключається до останнього використаного при наступному увімкненні

Бездротовий режим 2.4GHz

1. Перемкніть перемикач клавіатури на бездротовий режим 2.4GHz
2. Вставте dongle 2.4GHz у пристрій через порт USB — клавіатура може бути нормально підключена та використана
3. Утримуйте клавішу FN+R для сполучення коду; в цей момент індикатор клавіші R буде безперервно та швидко блимати потім вставте dongle у порт USB комп'ютера для завершення примусового сполучення коду
4. Після успішного підключення 2.4G індикатор клавіші R припиняє блимати та повертається до стандартного підсвічування

Режим сну

1. Після 3 хвилин без натискання будь-якої клавіші підсвічування вимкнеться
2. Натисніть будь-яку клавішу щоб активувати клавіатуру
3. Після 30 хвилин без натискання будь-якої клавіші буде активовано режим глибокого сну та Bluetooth вимкнеться
4. Натискання будь-якої клавіші виведе з режиму глибокого сну підсвічування RGB увімкнеться та Bluetooth знову підключиться

Індикатор заряджання та індикатор батареї

1. Коли рівень батареї опускається нижче 3.4V клавіша FN безперервно блиматиме червоним як попередження про низький заряд
2. Натисніть FN + Enter щоб перевірити рівень батареї — індикатори від 1 до 0 засвітяться показуючи рівень від 10% до 100%
3. Червоний індикатор FN означає що клавіатура заряджається а зелений індикатор означає що заряджання завершено
4. Відпустіть FN + Enter щоб вийти з перевірки рівня батареї

Налаштування підсвічування LED

Комбінація клавіш	Функція
FN + ↑	Збільшити яскравість підсвічування RGB
FN + ↓	Зменшити яскравість підсвічування RGB
FN + ←	Зменшити швидкість ефекту підсвічування
FN + →	Збільшити швидкість ефекту підсвічування
FN +	Перемкнути ефект підсвічування
FN + Enter	Перемикання кольору підсвічування (Червоний, Помаранчевий, Жовтий, Зелений, Блакитний, Синій, Фіолетовий, Білий, Різнокольоровий)
FN + Backspace	Увімкнути/вимкнути підсвічування RGB
FN + Space (утримувати 3 сек)	Відновити заводські налаштування

Перемикання системи

Комбінація клавіш	Функція
FN + A	Перемкнути на систему Windows
FN + S	Перемкнути на систему Mac

Мультимедійні клавіші — Режим Windows

Комбінація клавіш	Функція
FN + F1	Медіаплеєр
FN + F2	Зменшити гучність
FN + F3	Збільшити гучність
FN + F4	Вимкнути звук
FN + F5	Стоп
FN + F6	Попередня доріжка
FN + F7	Відтворити / Пауза
FN + F8	Наступна доріжка
FN + F9	Електронна пошта
FN + F10	Домашня сторінка
FN + F11	Калькулятор
FN + F12	Пошук

Мультимедійні клавіші — Режим Mac

Клавіша	Функція
F1	Зменшити яскравість екрана
F2	Збільшити яскравість екрана
F3	Керування завданнями / Mission Control
F4	Launchpad

F5	N/A
F6	N/A
F7	Попередня доріжка
F8	Відтворити / Пауза
F9	Наступна доріжка
F10	Вимкнути звук
F11	Зменшити гучність
F12	Збільшити гучність

Додаткові функції

Комбінація клавіш	Функція
FN + DELETE	Insert
FN + I	Знімок екрана
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Пауза
FN + END	Home
Утримувати FN + R_Shift (бездротовий режим)	Перевірка рівня заряду батареї
BT з'єднання: FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Програмне забезпечення клавіатури

Використовуйте програмне забезпечення клавіатури для налаштування. Відскануйте QR-код

Примітка: Сумісність із Windows 10/11



Download
PC Software

Застереження

- Не розбирайте пристрій та не намагайтесь самостійно його обслуговувати
- Уникайте перегріву та не використовуйте пристрій у середовищах з високою температурою
- Не допускайте контакту рідин з продуктом

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.


Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ABS
 Материал кейкапов: PBT
 Количество клавиш: 81
 Тип переключателей: KTT Hyacinth Pink
 Срок службы клавиш: 50 миллионов нажатий
 Время отклика: 1000Гц/с
 Рабочее напряжение: 5V
 Порт: Type-C
 Емкость аккумулятора: 4000мАч
 Время работы (беспроводной режим):
 С подсветкой: ~15ч
 Без подсветки: ~135ч
 Время зарядки: ~2ч
 Тип подключения: 2.4ГГц+BT5.3+USB
 Длина кабеля: 1.8м
 Совместимые ОС: Windows, Linux, macOS
 Размер продукта: 384,7x145x38,3мм
 Вес: 886г

Комплектация

- Клавиатура x1
- Свитчи Hyacinth Pink x3
- Пуллер x1
- Кабель Type-C x1
- Гарантийная карточка x1
- Руководство пользователя x1
- Наклейки x1



Детали продукта

1. Клипса для ремня
2. Dongle 2.4 GHz
3. Порт Type-C
4. Переключатель режима
5. Регулировка громкости

Проводной режим

1. Подключите клавиатуру с помощью кабеля USB к компьютеру
2. Переместите переключатель в среднее положение; подсветка клавиатуры включится и переключится на стандартный эффект подсветки RGB
3. Клавиатура успешно подключена

Сопряжение Bluetooth

1. Включите клавиатуру в режиме Bluetooth и активируйте режим сопряжения — индикатор начнёт быстро мигать сигнализируя о готовности к подключению
2. Включите Bluetooth на нужном устройстве найдите клавиатуру в списке и подключитесь к одной из трёх доступных групп устройств
3. После успешного подключения индикатор перестанет мигать. Клавиатура запоминает устройства и автоматически повторно подключается к последнему использованному при следующем включении

Беспроводной режим 2.4GHz

1. Переключите переключатель клавиатуры на беспроводной режим 2.4GHz
2. Вставьте донгл 2.4GHz в устройство через порт USB — клавиатура может быть нормально подключена и использована
3. Удерживайте клавишу FN+R для сопряжения кода; в этот момент индикатор клавиши R будет непрерывно и быстро мигать затем вставьте dongle в порт USB компьютера для завершения принудительного сопряжения кода
4. После успешного подключения 2.4G индикатор клавиши R перестаёт мигать и возвращается к стандартной подсветке

Режим сна

1. После 3 минут без нажатия каких-либо клавиш подсветка отключится
2. Нажмите любую клавишу чтобы активировать клавиатуру
3. После 30 минут без нажатия каких-либо клавиш будет активирован режим глубокого сна и Bluetooth отключится
4. Нажатие любой клавиши выведет из режима глубокого сна подсветка RGB включится и Bluetooth снова подключится

Индикатор зарядки и индикатор батареи

1. Когда уровень батареи опускается ниже 3,4V клавиша FN будет непрерывно мигать красным как предупреждение о низком заряде
2. Нажмите FN + Enter чтобы проверить уровень батареи — индикаторы от 1 до 0 загорятся показывая уровень от 10% до 100%
3. Красный индикатор FN означает что клавиатура заряжается а зелёный индикатор означает что зарядка завершена
4. Отпустите FN + Enter чтобы выйти из проверки уровня батареи

Настройки подсветки LED

Комбинация клавиш	Функция
FN + ↑	Увеличить яркость подсветки RGB
FN + ↓	Уменьшить яркость подсветки RGB
FN + ←	Уменьшить скорость эффекта подсветки
FN + →	Увеличить скорость эффекта подсветки
FN +	Переключить эффект подсветки
FN + Enter	Переключение цвета подсветки (Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый, Белый, Разноцветный)
FN + Backspace	Включить/выключить подсветку RGB
FN + Space (удерживать 3 сек)	Восстановить заводские настройки

Переключение системы

Комбинация клавиш	Функция
FN + A	Переключить на систему Windows
FN + S	Переключить на систему Mac

Мультимедийные клавиши — Режим Windows

Комбинация клавиш	Функция
FN + F1	Медиаплеер
FN + F2	Проводник файлов (Win + E)
FN + F3	Увеличить громкость
FN + F4	Отключить звук
FN + F5	Стоп
FN + F6	Предыдущий трек
FN + F7	Воспроизведение / Пауза
FN + F8	Воспроизвести / Пауза
FN + F9	Электронная почта
FN + F10	Домашняя страница
FN + F11	Калькулятор
FN + F12	Поиск

Мультимедийные клавиши — Режим Mac

Клавиша	Функция
F1	Уменьшить яркость экрана
F2	Увеличить яркость экрана
F3	Управление задачами / Mission Control
F4	Launchpad

F5	N/A
F6	N/A
F7	Предыдущий трек
F8	Воспроизвести / Пауза
F9	Следующий трек
F10	Отключить звук
F11	Уменьшить громкость
F12	Увеличить громкость

Дополнительные функции

Комбинация клавиш	Функция
FN + DELETE	Insert
FN + I	Снимок экрана
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Пауза
FN + END	Домашняя страница
Удерживать FN + R_Shift (беспроводной режим)	Проверка уровня заряда батареи
BT подключение: FN + Q/W/E	T-Racer-1 / T-Racer-2 / T-Racer-3

Программное обеспечение клавиатуры

Используйте программное обеспечение клавиатуры для настройки. Отсканируйте QR-код

Примечание: Совместимо с Windows 10/11



Download
PC Software

Предостережение

- Не разбирайте устройство и не пытайтесь самостоятельно его обслуживать
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в условиях высоких температур
- Не допускайте контакта жидкостей с продуктом

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!