



**COSMO**

Wireless Gaming Headset



|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>EN</b>   ENGLISH    | 01 |
| <b>ES</b>   ESPAÑOL    | 06 |
| <b>DE</b>   DEUTSCH    | 11 |
| <b>FR</b>   FRANÇAIS   | 16 |
| <b>CH</b>   中文         | 21 |
| <b>AR</b>   العربية    | 25 |
| <b>PL</b>   POLSKI     | 29 |
| <b>UA</b>   УКРАЇНСЬКА | 34 |
| <b>RU</b>   РУССКИЙ    | 39 |

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

## **PRODUCT PARAMETERS**

Material: ABS

Bluetooth version: 6.0

Protocols: BR+EDR+BLE

Decoder: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Speaker size: Ø50mm

Port: Type-C

Speaker power: 20mW

Speaker sensitivity: 112dB

Microphone sensitivity:  $-38\pm 3$ dB

Battery type: lithium

Battery capacity: 1000mAh

Operating time:

With backlight (Bluetooth): up to 80% volume ~12 h

Without backlight (Bluetooth): up to 80% volume ~50 h

With backlight (2.4GHz): up to 80% volume ~10 h

Without backlight (2.4GHz): up to 80% volume ~25 h

Battery charging time: ~2 h

Operating modes: 2.4GHz+Bluetooth+Type-C

Functions: removable microphone

Operating voltage: 3.7V

Frequency range: 20Hz-20kHz

Microphone frequency range: 100Hz-10kHz

Impedance:  $32\Omega\pm 15\%$

Microphone impedance: 2.2k $\Omega$

Product size: 195x90x200mm


Weight: 220 $\pm 5$ g

## **PACKAGE**

- Headphones x1
- Charging cable USB to Type-C x1
- Cable Type-C to Type-C x1
- Microphone x1
- Dongle x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

## PRODUCT DETAILS

1. Power button
2. Volume +/next track
3. Volume -/previous track
4. Microphone button
5. Microphone
6. LED indicator
7. Type-C port/audio output



## PRODUCT OPERATION

### POWER

To turn the device on or off, press and hold the power button.

### CONNECTION

#### DONGLE:

1. Insert the dongle into your device's port; the driver will install automatically. The dongle indicator will blink green.
2. When the headphones and dongle are connected, the LED will blink green every 5 seconds.

*Note: If the headphones don't connect, unplug and reinsert the dongle to enter pairing mode — indicated by blinking green light.*

#### PS4/PRO AND PS5:

1. Turn on the console.
2. Insert the dongle into the USB port; the driver installs automatically. The dongle indicator keeps blinking green.
3. When powered on, the headphones will enter pairing mode and automatically connect to the dongle.

## **2.4G MODE:**

- Before using 2.4G mode, insert the 2.4G dongle into the appropriate device.
- When the device is powered on, press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 2 seconds to enter pairing mode.

## **BLUETOOTH MODE:**

- Double-press the microphone button to switch to Bluetooth mode.

## **WIRED MODE (TYPE-C):**

- When an audio cable is connected, the headphones automatically switch to wired mode.

## **PLAYBACK AND MUSIC**

- Press the Power button to play or pause.
- Press Volume (-) to decrease volume.
- Press Volume (+) to increase volume.
- Press and hold Volume (-) for the previous track.
- Press and hold Volume (+) for the next track.

## **HEADSET FUNCTION**

- Press Power to answer or end a call.
- Press and hold Power to reject a call.

## **MICROPHONE**

- Click the microphone button to mute or unmute the microphone.

Note: The microphone is detachable.

## LED INDICATOR

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| LED blinks green continuously    | 2.4GHz pairing mode       |
| LED blinks green every 5 seconds | 2.4GHz pairing successful |
| LED blinks blue continuously     | BT pairing mode           |
| LED blinks blue every 5 seconds  | BT pairing successful     |
| Red LED is solid                 | Charging                  |
| Red LED is off                   | Fully charged             |
| LED blinks red continuously      | Low battery level         |

## APP EQUALIZER FOR HEADPHONES

- Download the equalizer app to your phone by following the link via the QR code.



QR for App

- Connect the headphones via Bluetooth. The app works only via Bluetooth connection.
- Open the app and ensure the headphones are detected.
- Customize the EQ to your preferences for optimal sound.

## RGB INDICATOR

Built-in RGB backlight with multiple color modes provides visual status indication and decorative lighting.

## WARNING

- Store the headphones in a dry and ventilated place, avoiding contact with water, high temperature, dust, and other corrosive environments to avoid degradation of sound quality.
- To ensure a stable connection, it is recommended that you keep a distance of no more than 10 meters between your phone and the headphones.
- If the headphones cannot connect or function properly, do not disassemble them yourself.
- The warranty for the device and accessories is not covered in case of unauthorized disassembly.
- To ensure proper use of the headphones, make sure they have sufficient charge.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Versión de Bluetooth: 6.0

Protocolos: BR+EDR+BLE

Decodificador: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Tamaño del altavoz: Ø50mm

Puerto: Type-C

Potencia del altavoz: 20mW

Sensibilidad del altavoz: 112dB

Sensibilidad del micrófono:  $-38\pm 3$ dB

Tipo de batería: litio

Capacidad de la batería: 1000mAh

Tiempo de funcionamiento:

Con retroiluminación(Bluetooth): hasta 80% volumen ~12 h

Sin retroiluminación(Bluetooth): hasta 80% volumen ~50 h

Con retroiluminación(2.4GHz): hasta el 80% de volumen ~10 h

Sin retroiluminación(2.4GHz): hasta 80% de volumen ~25 h

Tiempo de carga de la batería: ~2 h

Modos de funcionamiento: 2.4GHz+Bluetooth+Type-C

Funciones: micrófono extraíble

Tensión de funcionamiento: 3.7V

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Rango de frecuencia del micrófono: 100Hz-10kHz

Impedancia:  $32\Omega\pm 15\%$

Impedancia del micrófono: 2.2k $\Omega$

Tamaño del producto: 195x90x200mm


Peso: 220 $\pm 5$ g

## PAQUETE

- Auriculares x1
- Cable de carga USB a Type-C x1
- Cable de audio Type-C to Type-C x1
- Micrófono x1
- Dongle x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

## DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón de encendido
2. Volumen +/pista siguiente
3. Volumen -/pista anterior
4. Botón del micrófono
5. Micrófono
6. Indicador LED
7. Puerto Type-C/salida de audio



## FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

### ENCENDIDO

Para encender o apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido.

### CONEXIÓN

#### DONGLE:

1. Inserta el dongle en el puerto de tu dispositivo; el controlador se instalará automáticamente. El indicador del dongle parpadeará en verde.
2. Cuando los auriculares y el dongle estén conectados, el LED parpadeará en verde cada 5 segundos.

*Nota: Si los auriculares no se conectan, desconecte y vuelva a insertar el dongle para entrar en el modo de emparejamiento, indicado por una luz verde parpadeante.*

#### PS4/PRO Y PS5:

1. Encienda la consola.
2. Inserte el dongle en el puerto USB; el controlador se instalará automáticamente. El indicador del dongle seguirá parpadeando en verde.
3. Cuando se enciendan, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento y se conectarán automáticamente al dongle.

## **MODO 2.4G:**

- Antes de usar el modo 2.4G, inserte el dongle 2.4G en el dispositivo correspondiente.
- Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionados los botones "+" y "-" simultáneamente durante 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.

## **MODO BLUETOOTH:**

- Pulse dos veces el botón del micrófono para cambiar al modo Bluetooth.

## **MODO CON CABLE (TYPE-C):**

- Al conectar el cable de audio, los auriculares pasan automáticamente al modo con cable.

## **REPRODUCCIÓN Y MÚSICA**

- Pulse el botón de encendido para reproducir o pausar.
- Pulse Volumen (-) para bajar el volumen.
- Pulse Volumen (+) para subir el volumen.
- Mantenga pulsado Volumen (-) para pasar a la pista anterior.
- Mantenga pulsado Volumen (+) para pasar a la pista siguiente.

## **FUNCIÓN DE AURICULARES**

- Pulse Encendido para responder o finalizar una llamada.
- Mantenga pulsado Encendido para rechazar una llamada.

## **MICRÓFONO**

- Haga clic en el botón del micrófono para silenciar o activar el micrófono.

Nota: El micrófono es desmontable.

## INDICADOR LED

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| El LED parpadea en verde continuamente   | Modo de emparejamiento de 2.4GHz  |
| El LED parpadea en verde cada 5 segundos | Emparejamiento de 2.4GHz correcto |
| El LED parpadea en azul continuamente    | Modo de emparejamiento BT         |
| El LED parpadea en azul cada 5 segundos  | Emparejamiento BT correcto        |
| El LED rojo está encendido               | Cargando                          |
| El LED rojo está apagado                 | Completamente cargado             |
| El LED parpadea en rojo continuamente    | Nivel de batería bajo             |

## ECUALIZADOR DE APLICACIÓN PARA AURICULARES

- Descargue la aplicación del ecualizador en su teléfono siguiendo el enlace del código QR.



QR for App

- Conecte los auriculares a través de Bluetooth. La aplicación solo funciona a través de una conexión Bluetooth.
- Abra la aplicación y asegúrese de que los auriculares sean detectados.
- Personalice el ecualizador según sus preferencias para obtener un sonido óptimo.

## INDICADOR RGB

La retroiluminación RGB integrada con múltiples modos de color proporciona una indicación visual del estado y una iluminación decorativa.

## ADVERTENCIA

- Guarde los auriculares en un lugar seco y ventilado, evitando el contacto con agua, altas temperaturas, polvo y otros entornos corrosivos para evitar la degradación de la calidad del sonido.
- Para garantizar una conexión estable, se recomienda mantener una distancia de no más de 10 metros entre el teléfono y los auriculares.
- Si los auriculares no se conectan o no funcionan correctamente, no los desmonte usted mismo.
- La garantía del dispositivo y los accesorios no cubre el desmontaje no autorizado.
- Para garantizar el uso adecuado de los auriculares, asegúrese de que tengan suficiente carga.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## **PRODUKT-PARAMETER**

Material: ABS

Bluetooth Version: 6.0

Protokolle: BR+EDR+BLE

Decoder: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Lautsprechergröße: Ø50mm

Anschluss: Type-C

Lautsprecherleistung: 20mW

Lautsprecherempfindlichkeit: 112dB

Mikrofon-Empfindlichkeit: -38±3dB

Batterietyp: Lithium

Batteriekapazität: 1000mAh

Betriebsdauer:

Mit Hintergrundbeleuchtung(Bluetooth): bis zu 80% Lautstärke ~12 Std

Ohne Hintergrundbeleuchtung(Bluetooth): bis zu 80 % Lautstärke ~50 Std

Mit Hintergrundbeleuchtung(2.4GHz): bis zu 80 % Lautstärke ~10 Std

Ohne Hintergrundbeleuchtung(2.4GHz): bis zu 80 % Lautstärke ~25 Std

Batterieladezeit: ~2 h

Betriebsarten: 2.4GHz+Bluetooth+Type-C

Funciones: micrófono extraíble

Betriebsspannung: 3.7V

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Mikrofonfrequenzbereich: 100Hz-10kHz

Impedanz: 32Ω±15%

Impedancia del micrófono: 2.2kΩ

Produktgröße: 195x90x200mm


Gewicht: 220±5g

## **PAKET**

- Kopfhörer x1
- Ladekabel USB to TypeC x1
- Audiokabel Type-C to Type-C x1
- Mikrofon x1
- Dongle x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

## EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Ein-/Aus-Taste
2. Lautstärke +/nächster Titel
3. Lautstärke -/vorheriger Titel
4. Mikrofon-Taste
5. Mikrofon
6. LED-Anzeige
7. Type-C-Anschluss/Audioausgang



## BETRIEB DES PRODUKTS

### STROM

Um das Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

## VERBINDUNG

### DONGLE

1. Stecken Sie den Dongle in den Anschluss Ihres Geräts; der Treiber wird automatisch installiert. Die Dongle-Anzeige blinkt grün.
2. Wenn Kopfhörer und Dongle verbunden sind, blinkt die LED alle 5 Sekunden grün.

*Hinweis: Wenn die Kopfhörer keine Verbindung herstellen, ziehen Sie den Dongle ab und stecken Sie ihn erneut ein, um den Pairing-Modus zu aktivieren – dies wird durch ein grün blinkendes Licht angezeigt.*

## PS4/PRO UND PS5:

1. Schalten Sie die Konsole ein.
2. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss; der Treiber wird automatisch installiert. Die Dongle-Anzeige blinkt weiterhin grün.
3. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer in den Pairing-Modus und verbindet sich automatisch mit dem Dongle.

## **2.4G-MODUS:**

- Vor der Verwendung des 2.4G-Modus stecken Sie den 2.4G-Dongle in das entsprechende Gerät.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

## **BLUETOOTH-MODUS:**

- Drücken Sie die Mikrofontaste zweimal, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

## **LEITUNGSMODUS (TYPE-C):**

- Wenn Sie ein Audiokabel anschließen, schalten die Kopfhörer automatisch in den Leitungsmodus.

## **WIEDERGABE UND MUSIK**

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
- Drücken Sie die Lautstärketaste (-), um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Lautstärketaste (+), um die Lautstärke zu erhöhen.
- Halten Sie die Lautstärketaste (-) gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Halten Sie die Lautstärketaste (+) gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

## **HEADSET-FUNKTION**

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.

## **MIKROFON**

- Klicken Sie auf die Mikrofontaste, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Das Mikrofon ist abnehmbar.

## LED-ANZEIGE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| LED blinkt kontinuierlich grün  | 2.4GHz-Kopplungsmodus       |
| LED blinkt alle 5 Sekunden grün | 2.4GHz-Kopplung erfolgreich |
| LED blinkt kontinuierlich blau  | BT-Kopplungsmodus           |
| LED blinkt alle 5 Sekunden blau | BT-Kopplung erfolgreich     |
| Rote LED leuchtet dauerhaft     | Laden                       |
| Rote LED ist aus                | Vollständig geladen         |
| LED blinkt kontinuierlich rot   | Niedriger Akkustand         |

## APP-EQUALIZER FÜR KOPFHÖRER

- Laden Sie die Equalizer-App über den QR-Code auf Ihr Smartphone herunter.



QR for App

- Verbinden Sie die Kopfhörer über Bluetooth. Die App funktioniert nur über eine Bluetooth-Verbindung.
- Öffnen Sie die App und stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer erkannt werden.
- Passen Sie den EQ nach Ihren Vorlieben an, um einen optimalen Klang zu erzielen.

## RGB-ANZEIGE

Die integrierte RGB-Hintergrundbeleuchtung mit mehreren Farbmodi bietet eine visuelle Statusanzeige und dekorative Beleuchtung.

## WARNUNG

- Bewahren Sie die Kopfhörer an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, hohen Temperaturen, Staub und anderen korrosiven Umgebungen, um eine Verschlechterung der Klangqualität zu vermeiden.
- Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von maximal 10 Metern zwischen Ihrem Telefon und den Kopfhörern einzuhalten.
- Wenn die Kopfhörer keine Verbindung herstellen oder nicht richtig funktionieren, zerlegen Sie sie nicht selbst.
- Die Garantie für das Gerät und das Zubehör erlischt bei unbefugter Demontage.
- Um eine ordnungsgemäße Verwendung der Kopfhörer zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass sie ausreichend aufgeladen sind.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Version Bluetooth: 6.0

Protocoles: BR+EDR+BLE

Décodeur: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Taille du haut-parleur: Ø50mm

Port: Type-C

Puissance du haut-parleur: 20mW

Sensibilité du haut-parleur: 112dB

Sensibilité du microphone:  $-38\pm 3$ dB

Type de batterie: lithium

Capacité de la batterie: 1000mAh

Durée de fonctionnement:

Avec rétroéclairage(Bluetooth): jusqu'à 80% du volume ~12 h

Sans rétroéclairage(Bluetooth): jusqu'à 80% du volume ~50 h

Avec rétroéclairage(2.4GHz): jusqu'à 80 % du volume ~10 h

Sans rétroéclairage(2.4GHz): jusqu'à 80 % du volume ~25 h

Temps de charge de la batterie: ~2 h

Modes de fonctionnement: 2.4GHz+Bluetooth+Type-C

Fonctions: microphone amovible

Tension de fonctionnement: 3.7V

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Plage de fréquences du microphone: 100Hz-10kHz

Impédance:  $32\Omega\pm 15\%$

Impédance du microphone: 2.2k $\Omega$

Taille du produit: 195x90x200mm


Poids: 220 $\pm$ 5g

## PAQUET

- Casque x1
- Câble de recharge USB to Type-C x1
- Câble audio Type-C to Type-C x1
- Microphone x1
- Dongle x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

## DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton d'alimentation
2. Volume +/piste suivante
3. Volume -/piste précédente
4. Bouton microphone
5. Microphone
6. Indicateur LED
7. Port Type-C/sortie audio



## FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

### ALIMENTATION

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

### CONNEXION

#### CLÉ

1. Insérez la clé dans le port de votre appareil ; le pilote s'installera automatiquement. Le voyant de la clé clignotera en vert.
2. Lorsque le casque et la clé sont connectés, le voyant LED clignote en vert toutes les 5 secondes.

*Remarque : si le casque ne se connecte pas, débranchez et réinsérez le dongle pour passer en mode d'appairage, indiqué par un voyant vert clignotant.*

#### PS4/PRO ET PS5:

1. Allumez la console.
2. Insérez le dongle dans le port USB ; le pilote s'installe automatiquement. Le voyant du dongle continue de clignoter en vert.
3. Une fois allumé, le casque passe en mode d'appairage et se connecte automatiquement au dongle.

## **MODE 2.4G :**

- Avant d'utiliser le mode 2.4G, insérez le dongle 2.4G dans l'appareil correspondant.
- Lorsque l'appareil est allumé, maintenez simultanément les boutons "+" et "-" enfoncés pendant 2 secondes pour entrer en mode appairage.

## **MODE BLUETOOTH :**

- Appuyez deux fois sur le bouton du microphone pour passer en mode Bluetooth.

## **MODE FILAIRE (TYPE-C):**

- Lorsque vous branchez un câble audio, les écouteurs passent automatiquement en mode filaire.

## **LECTURE ET MUSIQUE**

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour lire ou mettre en pause.
- Appuyez sur Volume (-) pour diminuer le volume.
- Appuyez sur Volume (+) pour augmenter le volume.
- Appuyez sur Volume (-) et maintenez-le enfoncé pour passer à la piste précédente.
- Appuyez sur Volume (+) et maintenez-le enfoncé pour passer à la piste suivante.

## **FONCTION CASQUE**

- Appuyez sur Marche/Arrêt pour répondre à un appel ou y mettre fin.
- Appuyez sur Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour rejeter un appel.

## **MICRO**

- Cliquez sur le bouton du micro pour activer ou désactiver le micro.

Remarque: le micro est amovible.

## INDICATEUR LED

|   |                           |
|---|---------------------------|
| La LED clignote en vert en continu            | Mode d'appairage 2.4GHz   |
| La LED clignote en vert toutes les 5 secondes | Appairage 2.4GHz réussi   |
| La LED clignote en bleu en continu            | Mode d'appairage BT       |
| La LED clignote en bleu toutes les 5 secondes | Appairage BT réussi       |
| La LED rouge est allumée en continu           | Chargement                |
| La LED rouge est éteinte                      | Complètement chargé       |
| La LED clignote en rouge en continu           | Niveau de batterie faible |

## ÉGALISEUR D'APPLICATION POUR CASQUE

- Téléchargez l'application d'égaliseur sur votre téléphone en suivant le lien via le code QR.



QR for App

- Connectez le casque via Bluetooth. L'application fonctionne uniquement via une connexion Bluetooth.
- Ouvrez l'application et assurez-vous que le casque est détecté.
- Personnalisez l'égaliseur selon vos préférences pour obtenir un son optimal.

## INDICATEUR RVB

Le rétroéclairage RVB intégré avec plusieurs modes de couleur fournit une indication visuelle de l'état et un éclairage décoratif.

## AVERTISSEMENT

- Rangez les écouteurs dans un endroit sec et aéré, en évitant tout contact avec l'eau, les températures élevées, la poussière et tout autre environnement corrosif afin de ne pas dégrader la qualité sonore.
- Pour garantir une connexion stable, il est recommandé de maintenir une distance maximale de 10 mètres entre votre téléphone et les écouteurs.
- Si les écouteurs ne parviennent pas à se connecter ou ne fonctionnent pas correctement, ne les démontez pas vous-même.
- La garantie de l'appareil et des accessoires n'est pas couverte en cas de démontage non autorisé.
- Pour garantir une utilisation correcte des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont suffisamment chargés.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

## 产品参数

材料: ABS

蓝牙版本: 6.0

协议: BR+EDR+BLE

解码器: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

扬声器尺寸:  $\varnothing 50\text{mm}$

端口: Type-C

扬声器功率: 20mW

扬声器灵敏度: 112dB

麦克风灵敏度:  $-38\pm 3\text{dB}$

电池类型: 锂

电池容量: 1000mAh

工作时间:

有背光 (Bluetooth): 最多 80% 音量 ~12 小时

无背光 (Bluetooth): 音量达 80% ~50 小时

背光 (2.4GHz): 最多 80% 音量 ~10 小时

无背光 (2.4GHz): 音量达 80% ~25 小时

电池充电时间: ~2 小时

操作模式: 2.4GHz+Bluetooth+Type-C

功能: 可拆卸麦克风

工作电压: 3.7V

频率范围: 20Hz-20kHz

麦克风频率范围: 100Hz-10kHz

阻抗:  $32\Omega\pm 15\%$

麦克风阻抗: 2.2k $\Omega$

产品尺寸: 195x90x200mm

重量: 220 $\pm 5\text{g}$

## 配件

- 耳机 x1
- USB转Type-C充电线 x1
- Type-C转Type-C音频线 x1
- 麦克风 x1
- 适配器 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

## 产品详情

1. 电源按钮
2. 音量+/下一曲
3. 音量-/上一曲
4. 麦克风按钮
5. 麦克风
6. LED指示灯
7. Type-C接口/音频输出

## 设备操作

### 电源

按住电源按钮可开启或关闭设备。

### 连接

#### 适配器:

1. 将适配器插入设备接口，驱动程序将自动安装。适配器指示灯将闪烁绿色。
2. 当耳机与适配器连接时，LED指示灯每5秒闪烁一次绿色。


注意：若耳机无法连接，请拔出并重新插入适配器进入配对模式——此时指示灯将闪烁绿光。

#### PS4/PRO与PS5:

1. 开启主机电源。
2. 将适配器插入USB接口，驱动程序将自动安装。适配器指示灯持续闪烁绿光。
3. 耳机通电后将自动进入配对模式并连接适配器。

#### 2.4G 模式:

1. 在使用 2.4G 模式前，请将 2.4G 接收器插入相应设备。
2. 设备开启后，同时长按 "+" 和 "-" 按钮 2 秒钟进入配对模式。



## BLUETOOTH 模式:

双击麦克风按钮即可切换到 Bluetooth 模式.

## 有线模式 (TYPE-C):

- 连接音频线后, 耳机将自动切换至有线模式.

## 播放与音乐

- 按电源键播放或暂停.
- 按音量 (-) 键降低音量.
- 按音量 (+) 键提高音量.
- 长按音量 (-) 键切换上一首曲目.
- 长按音量 (+) 键切换下一首曲目.

## 耳机功能

- 按电源键接听或结束通话.
- 长按电源键拒接来电.

## 麦克风

- 点击麦克风按钮可静音或取消静音.

注意: 麦克风为可拆卸式.

## LED 指示灯

|              |            |
|--------------|------------|
| LED持续闪烁绿色    | 2.4GHz配对模式 |
| LED每5秒闪烁绿色一次 | 2.4GHz配对成功 |
| LED持续闪烁蓝色    | 蓝牙配对模式     |
| LED每5秒闪烁蓝色一次 | 蓝牙配对成功     |
| 红色LED常亮      | 充电中        |
| 红色LED熄灭      | 电量已充满      |
| LED持续闪烁红色    | 电量低        |

## 耳机均衡器应用

1. 扫描二维码链接, 将均衡器应用下载至手机。



QR for App

2. 通过蓝牙连接耳机, 本应用仅支持蓝牙连接。
3. 打开应用并确认耳机已被识别。
4. 根据个人喜好调整均衡器, 获得最佳音质。

## RGB指示灯

内置RGB背光支持多种色彩模式, 提供状态视觉提示与装饰性灯光效果。

## 警告

- 请将耳机存放在干燥通风处, 避免接触水, 高温, 灰尘及其他腐蚀性环境, 以防止音质劣化。
- 为确保连接稳定, 建议手机与耳机保持不超过10米的距离。
- 若耳机无法连接或功能异常, 请勿自行拆解。
- 未经授权的拆解将导致设备及配件保修失效。
- 为确保耳机正常使用, 请保持充足电量。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Gaming Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

## معلومات المنتج

المادة: ABS  
إصدار البلوتوث: 6.0  
البروتوكولات: BR+EDR+BLE  
الترميز: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC  
حجم مكبر الصوت: Ø50mm  
المنفذ: Type-C  
قوة السماع: 20mW  
حساسية مكبر الصوت: 3dB±112  
حساسية الميكروفون: -38dB  
نوع البطارية: ليثيوم  
سعة البطارية: 1000mAh  
وقت التشغيل:  
مع إضاءة خلفية (Bluetooth): حتى 80% من مستوى الصوت ~12 س  
بدون إضاءة خلفية (Bluetooth): حتى 80% من مستوى الصوت ~50 س  
بإضاءة خلفية (2.4GHz): حتى 80% من مستوى الصوت ~10 س  
بدون إضاءة خلفية (2.4GHz): حتى 80% من مستوى الصوت ~25 س  
وقت شحن البطارية: ~2 س  
أوضاع التشغيل: 2.4GHz+Bluetooth  
الوظائف: ميكروفون قابل للإزالة  
جهد التشغيل: 3,7V  
نطاق التردد: 20KHz-20Hz  
نطاق تردد الميكروفون: 100Hz-10kHz  
المعاوقة: 32Ω±15%  
مقاومة الميكروفون: 2.2kΩ  
حجم المنتج: 195x90x200mm  
الوزن: 5g±220

## علبة

- سماعات رأس × 1
- كابل شحن USB إلى Type-C × 1
- كابل صوت Type-C إلى Type-C × 1
- ميكروفون × 1
- دونجل × 1
- بطاقة الضمان × 1
- دليل المستخدم × 1
- ملصقات × 1

## تفاصيل المنتج

1. زر الطاقة
2. زيادة الصوت/المسار التالي
3. تقليل الصوت/المسار السابق
4. زر الميكروفون
5. الميكروفون
6. مؤشر LED
7. منفذ Type-C/مخرج الصوت

## تشغيل المنتج

### الطاقة

لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة.

### الاتصال

#### الدونجل

1. أدخل الدونجل في منفذ جهازك؛ سيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا. سيومض مؤشر الدونجل باللون الأخضر.
  2. عند توصيل سماعات الرأس والدونجل، سيومض مؤشر LED باللون الأخضر كل 5 ثوانٍ.
- ملاحظة: إذا لم يتم توصيل سماعات الرأس، افصل الدونجل وأعد إدخاله للدخول في وضع الاقتران — الذي يشير إليه وميض الضوء الأخضر.

## PS5 و PS4/Pro

1. قم بتشغيل وحدة التحكم.
2. أدخل الدونجل في منفذ USB؛ سيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا. سيومض مؤشر الدونجل في الوميض باللون الأخضر.
3. عند تشغيلها، ستدخل سماعات الرأس في وضع الاقتران وستتصل تلقائيًا بالدونجل.

## وضع 2.4G

1. قبل استخدام وضع 2.4G، أدخل دونجل 2.4G في الجهاز المناسب.
2. عند تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زري "4" و "-" معًا لمدة ثقيبتين للدخول في وضع الاقتران.

## وضع Bluetooth

1. اضغط مرتين على زر الميكروفون للتبديل إلى وضع Bluetooth.

## الوضع السلبي (Type-C):

عند توصيل كابل الصوت، تتحول سماعات الرأس تلقائيًا إلى الوضع السلبي.

### التشغيل والموسيقى

- اضغط على زر الطاقة للتشغيل أو الإيقاف المؤقت.
- اضغط على زر الصوت (-) لخفض مستوى الصوت.
- اضغط على زر الصوت (+) لزيادة مستوى الصوت.
- اضغط مع الاستمرار على زر الصوت (-) للانتقال إلى المقطع السابق.
- اضغط مع الاستمرار على زر الصوت (+) للانتقال إلى المقطع التالي.

### وظيفة سماعة الرأس

- اضغط على زر الطاقة للرد على مكالمة أو إنهائها.
- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لرفض مكالمة.

### الميكروفون

- انقر على زر الميكروفون لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

ملاحظة: الميكروفون قابل للفصل.

### مؤشر LED للطاقة

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| وضع الاقتران 2.4GHz          | يومض مؤشر LED الأخضر باستمرار        |
| تم الاقتران بنجاح على 2.4GHz | يومض مؤشر LED الأخضر كل 5 ثوانٍ      |
| وضع اقتران BT                | يومض مؤشر LED الأزرق باستمرار        |
| تم الاقتران بنجاح عبر BT     | يومض مؤشر LED الأزرق كل 5 ثوانٍ      |
| جارٍ الشحن                   | المؤشر الأحمر مضاه بشكل دائم         |
| مشحون بالكامل                | المؤشر الأحمر مطلقاً                 |
| مستوى البطارية منخفض         | مؤشر LED يومض باللون الأحمر باستمرار |

## تطبيق معادل الصوت للسماعات

- قم بتنزيل تطبيق معادل الصوت على هاتفك باتباع الرابط عبر رمز الاستجابة السريعة.



QR for App

- قم بتوصيل السماعات عبر البلوتوث. يعمل التطبيق فقط عبر اتصال البلوتوث.
- افتح التطبيق وتأكد من اكتشاف السماعات.
- قم بتخصيص معادل الصوت حسب تفضيلاتك للحصول على صوت مثالي.

## مؤشر RGB

توفر الإضاءة الخلفية RGB المدمجة مع أوضاع ألوان متعددة مؤشرًا مرئيًا للحالة وإضاءة زخرفية.

## تحذير

- قم بتخزين سماعات الرأس في مكان جاف وجيد التهوية، وتجنب ملامستها للماء والحرارة العالية والغيار والبيئات المسببة للتآكل الأخرى لتجنب تدهور جودة الصوت.
- لضمان اتصال مستقر، يوصى بالحفاظ على مسافة لا تزيد عن 10 أمتار بين هاتفك وسماعات الرأس.
- إذا تعذر توصيل سماعات الرأس أو لم تعمل بشكل صحيح، فلا تقم بتفكيكها بنفسك.
- لا يشمل الضمان الجهاز والملحقات في حالة التفكيك غير المصرح به.
- لضمان الاستخدام السليم لسماعات الرأس، تأكد من أن شحنها كافية.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Đziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 6.0

Protokoły: BR+EDR+BLE

Dekoder: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Rozmiar głośnika: Ø50mm

Port: Type-C

Moc głośnika: 20mW

Czutość głośnika: 112±3dB

Czutość mikrofonu: -38±3dB

Typ baterii: litowa

Pojemność baterii: 1000mAh

Czas pracy:

Z podświetleniem(Bluetooth): do 80% głośności ~12 godz

Bez podświetlenia(Bluetooth): do 80% głośności ~50 godz

Podświetlenie(2.4GHz): do 80% głośności ~10 godz

Bez podświetlenia(2.4GHz): do 80% głośności ~25 godz

Czas ładowania baterii: ~2 h

Tryby pracy: 2.4GHz+Bluetooth+Type-C

Funkcje: odłączany mikrofon

Napięcie robocze: 3.7V

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Zakres częstotliwości mikrofonu: 100Hz-10kHz

Impedancja mikrofonu: 2.2kΩ

Impedancja: 32Ω±15%

Rozmiar produktu: 195x90x200mm


Waga: 220±5g

## PAKIET

- Słuchawki x1
- Kabel ładujący USB to Type-C x1
- Kabel audio Type-C to Type-C x1
- Mikrofon x1
- Klucz sprzętowy x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Głośność +/następny utwór
3. Głośność -/poprzedni utwór
4. Przycisk mikrofonu
5. Mikrofon
6. Wskaźnik LED
7. Port typu C/wyjście audio



## DZIAŁANIE PRODUKTU

### ZASILANIE

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

### POŁĄCZENIE

#### KLUCZ SPRZĘTOWY:

1. Włóż klucz sprzętowy do portu urządzenia; sterownik zainstaluje się automatycznie. Wskaźnik klucza sprzętowego będzie migać na zielono.
2. Gdy słuchawki i klucz sprzętowy są podłączone, dioda LED będzie migać na zielono co 5 sekund.

*Uwaga: Jeśli słuchawki nie łączą się, odłącz i ponownie podłącz klucz sprzętowy, aby przejść do trybu parowania – sygnalizowanego miganiem zielonej diody.*

#### PS4/PRO I PS5:

1. Włącz konsolę.
2. Podłącz klucz sprzętowy do portu USB; sterownik zainstaluje się automatycznie. Wskaźnik klucza sprzętowego będzie migać na zielono.
3. Po włączeniu słuchawki przejdą w tryb parowania i automatycznie połączą się z kluczem sprzętowym.

## **TRYB 2.4G:**

- Przed użyciem trybu 2.4G podłącz dongle 2.4G do odpowiedniego urządzenia.
- Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 2 sekundy, aby wejść w tryb parowania.

## **TRYB BLUETOOTH:**

- Dwukrotnie naciśnij przycisk mikrofonu, aby przetączyć się w tryb Bluetooth.

## **TRYB PRZEWODOWY (TYPE-C):**

- Po podłączeniu kabla audio słuchawki automatycznie przetłączają się w tryb przewodowy.

## **ODTWARZANIE I MUZYKA**

- Naciśnij przycisk zasilania, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk głośności (-) aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij przycisk głośności (+) aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności (-) aby przejść do poprzedniego utworu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności (+) aby przejść do następnego utworu.

## **FUNKCJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO**

- Naciśnij przycisk zasilania, aby odebrać lub zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odrzucić połączenie.

## **MIKROFON**

- Kliknij przycisk mikrofonu, aby wyciszyć lub włączyć mikrofon.

Uwaga: Mikrofon jest odtaczalny.

## WSKAŹNIK LED

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Dioda LED miga zielonym światłem w sposób ciągły   | Tryb parowania 2.4GHz            |
| Dioda LED miga zielonym światłem co 5 sekund       | Pomyślne sparowanie 2.4GHz       |
| Dioda LED miga niebieskim światłem w sposób ciągły | Tryb parowania BT                |
| Dioda LED miga niebieskim światłem co 5 sekund     | Pomyślne sparowanie BT           |
| Czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym         | Ładowanie                        |
| Czerwona dioda LED jest wyłączona                  | W pełni naładowane               |
| Dioda LED miga czerwonym światłem w sposób ciągły  | Niski poziom naładowania baterii |

## APLIKACJA KOREKTORA DŹWIĘKU DLA SŁUCHAWEK

- Pobierz aplikację korektora dźwięku na swój telefon, korzystając z linku dostępnego w kodzie QR.



QR for App

- Podłącz słuchawki przez Bluetooth. Aplikacja działa wyłącznie przez połączenie Bluetooth.
- Otwórz aplikację i upewnij się, że słuchawki zostały wykryte.
- Dostosuj korektor dźwięku do swoich preferencji, aby uzyskać optymalny dźwięk.

## WSKAŹNIK RGB

Wbudowane podświetlenie RGB z wieloma trybami kolorów zapewnia wizualną indykację stanu i oświetlenie dekoracyjne.

## OSTRZEŻENIE

- Przechowuj słuchawki w suchym i przewiewnym miejscu, unikając kontaktu z wodą, wysoką temperaturą, kurzem i innymi czynnikami powodującymi korozję, aby nie pogorszyć jakości dźwięku.
- Aby zapewnić stabilne połączenie, zaleca się zachowanie odległości nie większej niż 10 metrów między telefonem a słuchawkami.
- Jeśli słuchawki nie mogą się połączyć lub nie działają prawidłowo, nie należy ich samodzielnie demontować.
- W przypadku nieautoryzowanego demontażu gwarancja na urządzenie i akcesoria nie obowiązuje.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie słuchawek, upewnij się, że są one wystarczająco naładowane.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

## ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 6.0

Протоколи: BR+EDR+BLE

Декодер: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Розмір динаміка: Ø50мм

Порт: Type-C

Потужність динаміка: 20mW

Чутливість динаміка: 112±3дБ

Чутливість мікрофона: -38±3дБ

Тип акумулятора: літійовий

Ємність акумулятора: 1000mAh

Час роботи:

З підсвічуванням (Bluetooth): до 80% гучності ~12 год

Без підсвічування (Bluetooth): до 80% гучності ~50 год

З підсвічуванням (2.4 ГГц): до 80% гучності ~10 год

Без підсвічування (2.4 ГГц): до 80% гучності ~25 год

Час заряджання: ~2 год

Режими роботи: 2.4ГГц+Bluetooth+Type-C

Функції: знімний мікрофон

Робоча напруга: 3.7V

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Діапазон частот мікрофона: 100Гц-10кГц

Імпеданс мікрофона: 2.2kΩ

Опір: 32Ω±15%

Розмір продукту: 195x90x200мм


Вага: 220±5г

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Навушники x1
- Кабель для зарядки USB to Type-C x1
- Аудіокабель Type-C to Type-C x1
- Мікрофон x1
- Донгл x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

## ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Кнопка живлення
2. Гучність +/наступний трек
3. Гучність -/попередній трек
4. Кнопка мікрофона
5. Мікрофон
6. Світлодіодний індикатор
7. Порт Туре-С/аудіовихід



## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

### ЖИВЛЕННЯ

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення.

### ПІДКЛЮЧЕННЯ

#### КЛЮЧ

1. Вставте ключ у порт пристрою; драйвер встановиться автоматично. Індикатор ключа буде блимати зеленим кольором.
2. Коли навушники та ключ підключені, світлодіод буде блимати зеленим кольором кожні 5 секунд.

*Примітка: Якщо навушники не підключаються, від'єднайте та знову вставте донгл, щоб увійти в режим сполучення — про що свідчить миготіння зеленого світла.*

### PS4/PRO ТА PS5:

1. Увімкніть консоль.
2. Вставте донгл у порт USB; драйвер встановиться автоматично. Індикатор донгла продовжує мигати зеленим світлом.
3. Після увімкнення навушники перейдуть у режим сполучення та автоматично підключаться до донгла.

## **РЕЖИМ 2.4G:**

- Перед використанням режиму 2.4G вставте донгл 2.4G у відповідний пристрій.
- Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопки "+" і "-" одночасно протягом 2 секунд, щоб увійти в режим сполучення.

## **РЕЖИМ BLUETOOTH:**

- Двічі натисніть кнопку мікрофона, щоб переключитися в режим Bluetooth.

## **ПРОВІДНИЙ РЕЖИМ (TYPE-C):**

- При підключенні аудіокабелю навушники автоматично перемикаються в провідний режим.

## **ВІДТВОРЕННЯ ТА МУЗИКА**

- Натисніть кнопку живлення, щоб почати відтворення або призупинити його.
- Натисніть кнопку гучності (-) для зменшення гучності.
- Натисніть кнопку гучності (+) для збільшення гучності.
- Натисніть і утримуйте кнопку гучності (-) для переходу до попереднього треку.
- Натисніть і утримуйте кнопку гучності (+) для переходу до наступного треку.

## **ФУНКЦІЯ НАВУШНИКІВ**

- Натисніть кнопку живлення, щоб відповісти на дзвінок або завершити його.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб відхилити дзвінок.

## **МІКРОФОН**

- Натисніть кнопку мікрофона, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.

Примітка: мікрофон є знімним.

## СВІТЛОДІЮДНИЙ ІНДИКАТОР

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Світлодіод постійно блимає зеленим кольором       | Режим сполучення 2.4ГГц           |
| Світлодіод блимає зеленим кольором кожні 5 секунд | Сполучення 2.4ГГц успішно         |
| Світлодіод постійно блимає синім кольором         | Режим сполучення BT               |
| Світлодіод блимає синім кольором кожні 5 секунд   | Сполучення BT успішно             |
| Червоний світлодіод світиться постійно            | Заряджання                        |
| Червоний світлодіод вимкнений                     | Повністю заряджено                |
| Світлодіод постійно блимає червоним кольором      | Низький рівень заряду акумулятора |

## ДОДАТОК ЕКВАЛАЙЗЕРА ДЛЯ НАВУШНИКІВ

- Завантажте додаток еквалайзера на свій телефон, перейшовши за посиланням через QR-код.



QR for App

- Підключіть навушники через Bluetooth. Додаток працює тільки через Bluetooth-з'єднання.
- Відкрийте додаток і переконайтеся, що навушники виявлені.
- Налаштуйте еквалайзер відповідно до своїх уподобань для отримання оптимального звуку.

## RGB-ІНДИКАТОР

Вбудована RGB-підсвітка з декількома режимами кольорів забезпечує візуальну індикацію стану та декоративне освітлення.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Зберігайте навушники в сухому та провітрюваному місці, уникаючи контакту з водою, високою температурою, пилом та іншими корозійними середовищами, щоб уникнути погіршення якості звуку.
- Для забезпечення стабільного з'єднання рекомендується дотримуватися відстані не більше 10 метрів між телефоном і навушниками.
- Якщо навушники не можуть підключитися або не працюють належним чином, не розбирайте їх самостійно.
- Гарантія на пристрій та аксесуари не поширюється на випадки несанкціонованого розбирання.
- Для забезпечення належного використання навушників переконайтеся, що вони мають достатній заряд.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

## ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Версия Bluetooth: 6.0

Протоколы: BR+EDR+BLE

Декодер: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC

Размер динамика: Ø50мм

Порт: Type-C

Мощность динамика: 20mW

Чувствительность динамика: 112±3дБ

Чувствительность микрофона: -38±3дБ

Тип аккумулятора: литиевый

Емкость аккумулятора: 1000мАч

Время работы:

С подсветкой (Bluetooth): до 80% громкости ~12 ч

Без подсветки (Bluetooth): до 80% громкости ~50 ч

С подсветкой (2.4ГГц): до 80% громкости ~10 ч

Без подсветки (2.4ГГц): до 80% громкости ~25 ч

Время зарядки: ~2 ч

Режимы работы: 2.4ГГц+Bluetooth+Type-C

Функции: съемный микрофон

Рабочее напряжение: 3.7V

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Частотный диапазон микрофона: 100Гц-10кГц

Сопротивление микрофона: 2.2кΩ

Сопротивление: 32Ω±15%

Размер продукта: 195x90x200мм


Вес: 220±5г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники x1
- Зарядный кабель USB to Type-C x1
- Аудиокабель Type-C to Type-C x1
- Микрофон x1
- Донгл x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

## ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Кнопка питания
2. Громкость +/следующий трек
3. Громкость -/предыдущий трек
4. Кнопка микрофона
5. Микрофон
6. Светодиодный индикатор
7. Порт Туре-С/аудиовыход



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

### ПИТАНИЕ

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### ДОНГЛ:

1. Вставьте донгл в порт устройства; драйвер установится автоматически. Индикатор донгла будет мигать зеленым цветом.
2. Когда наушники и донгл подключены, светодиод будет мигать зеленым цветом каждые 5 секунд.

*Примечание: если наушники не подключаются, отключите и снова вставьте донгл, чтобы перейти в режим сопряжения — об этом будет сигнализировать мигающий зеленый индикатор.*

#### PS4/PRO И PS5:

1. Включите консоль.
2. Вставьте донгл в USB-порт; драйвер установится автоматически. Индикатор донгла будет мигать зеленым цветом.
3. После включения наушники перейдут в режим сопряжения и автоматически подключатся к донглу.

## **РЕЖИМ 2.4G:**

- Перед использованием режима 2.4G вставьте донгл 2.4G в соответствующее устройство.
- Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» одновременно в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

## **РЕЖИМ BLUETOOTH:**

- Дважды нажмите кнопку микрофона, чтобы переключиться в режим Bluetooth.

## **ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ (TYPE-C):**

- При подключении аудиокабеля наушники автоматически переключаются в проводной режим.

## **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И МУЗЫКА**

- Нажмите кнопку питания, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение.
- Нажмите кнопку уменьшения громкости (-), чтобы уменьшить громкость.
- Нажмите кнопку увеличения громкости (+), чтобы увеличить громкость.
- Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (-), чтобы перейти к предыдущему треку.
- Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (+), чтобы перейти к следующему треку.

## **ФУНКЦИЯ ГАРНИТУРЫ**

- Нажмите кнопку питания, чтобы ответить на звонок или завершить разговор.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отклонить звонок.

## **МИКРОФОН**

- Нажмите кнопку микрофона, чтобы включить или выключить микрофон.

Примечание: микрофон съемный.

## СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Светодиод мигает зеленым цветом непрерывно      | Режим сопряжения 2.4ГГц             |
| Светодиод мигает зеленым цветом каждые 5 секунд | Сопряжение 2.4ГГц успешно завершено |
| Светодиод мигает синим цветом непрерывно        | Режим сопряжения BT                 |
| Светодиод мигает синим цветом каждые 5 секунд   | Сопряжение BT успешно завершено     |
| Красный светодиод горит постоянно               | Зарядка                             |
| Красный светодиод не горит                      | Полностью заряжено                  |
| Светодиод мигает красным цветом непрерывно      | Низкий уровень заряда батареи       |

## ПРИЛОЖЕНИЕ-ЭКВАЛАЙЗЕР ДЛЯ НАУШНИКОВ

- Загрузите приложение-эквайзер на свой телефон, перейдя по ссылке через QR-код.



QR for App

- Подключите наушники через Bluetooth. Приложение работает только через Bluetooth-соединение.
- Откройте приложение и убедитесь, что наушники обнаружены.
- Настройте эквалайзер по своему усмотрению для оптимального звучания.

## RGB-ИНДИКАТОР

Встроенная RGB-подсветка с несколькими цветовыми режимами обеспечивает визуальную индикацию состояния и декоративное освещение.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Храните наушники в сухом и проветриваемом месте, избегая контакта с водой, высокой температурой, пылью и другими агрессивными средами, чтобы не ухудшить качество звука.
- Для обеспечения стабильного соединения рекомендуется соблюдать расстояние не более 10 метров между телефоном и наушниками.
- Если наушники не могут подключиться или не работают должным образом, не разбирайте их самостоятельно.
- Гарантия на устройство и аксессуары не распространяется в случае несанкционированной разборки.
- Для обеспечения правильного использования наушников убедитесь, что они имеют достаточный заряд.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang  
Plaza, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on  
social media!