



GRYPHON
Gaming Microphone

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

SPECIFICATIONS

Material: ABS

Type: condenser

Core: DSP

Directional pattern: cardioid

Impedance: 900kΩ

Frequency range: 80Hz-18kHz

Sensitivity: -37dB

Sampling frequency: 48/96/192kHz

Maximum SPL: 105dB (THD<1% at 1kHz)

Signal to noise ratio: 80db

Playback sampling rate: 48KHz stereo

Total harmonic distortion:<0,8% (at 1kHz)

Operating voltage: 5V

Bit depth: 24 bits

Cable length: 1,8m

Port: Type-C

Product size: 205x82x82mm

Weight: 333g




PACKAGE

- Microphone x1
- USB cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Touch button "MUTE"
2. Touch button "ENC"
3. Touch button RGB backlight
4. Microphone recording volume control



5. Headphone volume control
6. Ear monitoring volume control
7. Light indicator
8. Type-C port
9. AUX port for headphones

PRODUCT OPERATION

1. Connect the microphone to the device using the USB cable provided.
2. After connecting, the microphone light indicator should turn blue (microphone recording is enabled).
3. If the microphone light indicator is red (microphone recording is off), press the "MUTE" touch button.
4. To adjust the microphone recording volume, turn the switch to the right (increase recording volume) or to the left (decrease recording volume).



Enabling ambient noise reduction:

1. Press and hold the "ENC" touch button for one second
2. After enabling the function, the microphone indicator light will change to purple.
3. To disable this function, press and hold the "ENC" button again

Adjusting headphone volume:

1. Connect your headphones to the microphone's AUX port.
2. To adjust the headphone volume, turn the switch to the right (increase recording volume) or to the left (decrease recording volume).
3. Right-click on the speaker icon in the taskbar and select "Sounds."
4. Set the microphone as the default in the 'Playback' tab.
5. Set the microphone as the default in the "Recording" tab.



Ear monitoring function:

1. Connect headphones
2. Adjusting to the left activates real-time voice monitoring, while adjusting to the right activates system sounds from the connected device.

RGB backlight:

1. To turn the RGB backlight on/off, press and hold the RGB backlight touch button for 1 second.
2. To change the color/mode of the RGB backlight, press the RGB touch button once.

WARNING

- Do not disassemble or modify the device.
- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Do not allow liquids to come into contact with the device.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Tipo: condensador

Núcleo: DSP

Patrón direccional: cardioide

Impedancia: 900kΩ

Gama de frecuencias: 80Hz-18kHz

Sensibilidad: -37dB

Frecuencia de muestreo: 48/96/192kHz

SPL máximo: 105dB (THD<1% a 1kHz)

Relación señal/ruido: 80dB

Frecuencia de muestreo de reproducción: 48kHz estéreo

Distorsión armónica total: <0.8% (a 1kHz)

Voltaje de funcionamiento: 5V

Profundidad de bits: 24 bits

Longitud del cable: 1.8m

Puerto: Type-C

Tamaño del producto: 205x82x82mm

Peso: 333g




PAQUETE

- Micrófono x1
- Cable USB x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón táctil «MUTE»
2. Botón táctil «ENC»
3. Botón táctil de retroiluminación RGB
4. Control de volumen de grabación del micrófono



5. Control de volumen de los auriculares
6. Control de volumen de monitorización auricular
7. Indicador luminoso
8. Puerto Type-C
9. Puerto AUX para auriculares

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Conecte el micrófono al dispositivo mediante el cable USB incluido.
2. Una vez conectado, el indicador luminoso del micrófono debe encenderse en azul (grabación del micrófono activada).
3. Si el indicador luminoso del micrófono se ilumina en rojo (grabación del micrófono desactivada), pulse el botón táctil «MUTE».
4. Para ajustar el volumen de grabación del micrófono, gire el interruptor hacia la derecha (aumentar el volumen de grabación) o hacia la izquierda (disminuir el volumen de grabación).



Activación de la supresión del ruido ambiental:

1. Mantenga pulsado el botón táctil «ENC» durante un segundo.
2. Una vez activada la función, el indicador luminoso del micrófono cambiará a color violeta.
3. Para desactivar esta función, vuelva a mantener pulsado el botón «ENC»

Ajuste del volumen de los auriculares:

1. Conecte los auriculares al puerto AUX del micrófono
2. Para ajustar el volumen de los auriculares, gire el interruptor hacia la derecha (para aumentar el volumen de grabación) o hacia la izquierda (para reducir el volumen de grabación).
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del altavoz de la barra de tareas y seleccione «Sonidos».
4. Establezca el micrófono como valor predeterminado en la pestaña «Reproducción».
5. Establezca el micrófono como valor predeterminado en la pestaña «Grabación».



Función de monitorización auricular:

1. Conectar los auriculares
2. El ajuste hacia la izquierda activa la escucha de la voz en tiempo real, mientras que el ajuste hacia la derecha activa los sonidos del sistema del dispositivo conectado.

Iluminación RGB:

1. Para activar/desactivar la iluminación RGB, mantenga pulsado el botón táctil de iluminación RGB durante 1 segundo.
2. Para cambiar el color/modo de la iluminación RGB, pulse una vez el botón táctil RGB.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni intente repararlo por su cuenta.
- No permita que se derrame líquido sobre el dispositivo.

El incumplimiento de las normas de funcionamiento puede provocar la pérdida de la funcionalidad del producto y la pérdida de la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gamingentschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Typ: Kondensator

Kern: DSP

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 900kΩ

Frequenzbereich: 80Hz-18kHz

Empfindlichkeit: -37dB

Abtastfrequenz: 48/96/192kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 105dB (THD<1% bei 1kHz)

Signal-Rausch-Verhältnis: 80dB

Wiedergabe-Abtastrate: 48kHz Stereo

Gesamtklirrfaktor: <0,8% (bei 1 kHz)

Betriebsspannung: 5V


Bittiefe: 24 Bit

Kabellänge: 1,8m

Anschluss: Type-C

Produktgröße: 205x82x82mm

Gewicht: 333g



PAKET

- Mikrofon x1
- USB-Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Touch-Taste „MUTE“
2. Touch-Taste „ENC“
3. Touch-Taste für RGB-Hintergrundbeleuchtung
4. Lautstärkeregler für Mikrofonaufnahme

5. Lautstärkeregler für Kopfhörer
6. Lautstärkeregler für Ohrmonitoring
7. Leuchtanzeige
8. Type-C-Anschluss
9. AUX-Anschluss für Kopfhörer

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Schließen Sie das Mikrofon über das mitgelieferte USB-Kabel an das Gerät an.
2. Nach dem Anschließen sollte die LED-Anzeige des Mikrofons blau leuchten (Mikrofonaufnahme ist aktiviert).
3. Wenn die LED-Anzeige des Mikrofons rot leuchtet (Mikrofonaufnahme ausgeschaltet), drücken Sie die Sensortaste „MUTE“.
4. Um die Lautstärke der Mikrofonaufnahme zu regeln, drehen Sie den Schalter nach rechts (Lautstärke erhöhen) oder nach links (Lautstärke verringern).



Aktivieren der Geräuschunterdrückung:

1. Halten Sie die Sensortaste „ENC“ eine Sekunde lang gedrückt
2. Nach dem Aktivieren der Funktion wechselt die LED-Anzeige des Mikrofons zu violett.
3. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste „ENC“ erneut gedrückt

Einstellung der Kopfhörerlautstärke:

1. Schließen Sie die Kopfhörer an den AUX-Anschluss des Mikrofons an.
2. Um die Lautstärke der Kopfhörer einzustellen, drehen Sie den Schalter nach rechts (um die Aufnahme lauter zu machen) oder nach links (um die Aufnahme leiser zu machen).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen Sie „Sounds“.
4. Legen Sie das Mikrofon als Standardwert auf der Registerkarte „Wiedergabe“ fest.
5. Legen Sie das Mikrofon als Standardwert auf der Registerkarte „Aufnahme“ fest.



Ohrmonitor-Funktion:

1. Kopfhörer anschließen
2. Durch Drehen nach links wird die Echtzeit-Stimmenwiedergabe aktiviert, durch Drehen nach rechts werden die Systemtöne des angeschlossenen Geräts aktiviert.

RGB-Beleuchtung:

1. Um die RGB-Beleuchtung ein- oder auszuschalten, halten Sie die Sensortaste „RGB-Beleuchtung“ 1 Sekunde lang gedrückt.
2. Um die Farbe/den Modus der RGB-Beleuchtung zu ändern, drücken Sie einmal auf die Sensortaste „RGB“.

WARNUNG

- Das Gerät darf nicht zerlegt oder modifiziert werden.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden und es darf nicht versucht werden, es selbst zu warten.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Die Nichtbeachtung der Betriebsvorschriften kann zum Ausfall des Produkts und zum Verlust der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Type: condensateur

Noyau: DSP

Directivité: cardioïde

Impédance: 900kΩ

Plage de fréquences: 80Hz-18kHz

Sensibilité: -37dB

Fréquence d'échantillonnage: 48/96/192kHz

SPL maximal: 105dB (THD<1% à 1kHz)

Rapport signal/bruit: 80dB

Taux d'échantillonnage de lecture: 48kHz stéréo

Distorsion harmonique totale: <0.8% (à 1kHz)

Tension de fonctionnement: 5V

Profondeur de bits: 24 bits

Longueur du câble: 1.8m

Port: Type-C

Taille du produit: 205x82x82mm

Poids: 333g




PAQUET

- Microphone x1
- Câble USB x1
- Carte de garantie x1
- Manuel d'utilisation x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton tactile « MUTE »
2. Bouton tactile « ENC »
3. Bouton tactile d'éclairage RGB
4. Réglage du volume d'enregistrement du microphone



5. Réglage du volume des écouteurs
6. Réglage du volume du monitoring auriculaire
7. Indicateur lumineux
8. Port Type-C
9. Port AUX pour écouteurs

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Connectez le microphone à l'appareil à l'aide du câble USB fourni.
2. Une fois connecté, le voyant lumineux du microphone doit s'allumer en bleu (enregistrement du microphone activé).
3. Si le voyant lumineux du microphone s'allume en rouge (enregistrement du microphone désactivé), appuyez sur le bouton tactile « MUTE ».
4. Pour régler le volume d'enregistrement du microphone, tournez le bouton vers la droite (pour augmenter le volume d'enregistrement) ou vers la gauche (pour réduire le volume d'enregistrement).



Activation de la réduction du bruit ambiant :

1. Appuyez sur le bouton tactile « ENC » et maintenez-le enfoncé pendant une seconde
2. Une fois la fonction activée, le voyant lumineux du microphone passe au violet.
3. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton « ENC » et maintenez-le enfoncé

Réglage du volume des écouteurs :

1. Branchez les écouteurs dans le port AUX du microphone
2. Pour régler le volume des écouteurs, tournez le bouton vers la droite (pour augmenter le volume d'enregistrement) ou vers la gauche (pour réduire le volume d'enregistrement).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez « Sons ».
4. Définissez le microphone comme valeur par défaut dans l'onglet « Lecture ».
5. Définissez le microphone comme valeur par défaut dans l'onglet « Enregistrement ».



Fonction de monitoring auriculaire :

1. Brancher les écouteurs
2. Le réglage vers la gauche active l'écoute de la voix en temps réel, vers la droite active les sons système provenant de l'appareil connecté.

Rétroéclairage RGB :

1. Pour activer/désactiver le rétroéclairage RGB, appuyez sur le bouton tactile RGB et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.
2. Pour modifier la couleur/le mode du rétroéclairage RGB, appuyez une fois sur le bouton tactile RGB.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Évitez tout contact avec des liquides.

Le non-respect des règles d'utilisation peut entraîner une perte de fonctionnalité du produit et l'annulation de la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

类型: 电容式

核心: DSP

指向性: 心形

阻抗: 900k Ω

频率范围: 80Hz-18kHz

灵敏度: -37dB

采样频率: 48/96/192kHz

最大声压级: 105dB (1kHz时总谐波失真<1%)

信噪比: 80dB

播放采样率: 48kHz立体声

总谐波失真: <0.8% (1kHz时)

工作电压: 5V

位深度: 24位

线缆长度: 1.8m

接口: Type-C

产品尺寸: 205x82x82mm

重量: 333g




配件

1. 麦克风 x1
2. USB线 x1
3. 保修卡 x1
4. 用户手册 x1
5. 贴纸 x1

产品详情

1. 触控式“静音”按钮
2. 触控式“ENC”按钮
3. 触控式RGB背光按钮



4. 麦克风录音音量调节旋钮
5. 耳机音量调节旋钮
6. 耳机监听音量调节旋钮
7. 指示灯
8. Type-C接口
9. 耳机AUX接口

设备操作

1. 使用随附的USB线将麦克风连接至设备.
2. 连接后, 麦克风指示灯应亮起蓝色 (麦克风录音开启).
3. 若麦克风指示灯亮起红色 (麦克风录音关闭), 请按下“MUTE”触控按钮.
4. 调节麦克风录音音量时, 向右旋转旋钮 (增大录音音量) 或向左旋转 (减小录音音量).

开启环境噪音抑制功能:

1. 长按触摸按钮“ENC”一秒钟
2. 功能开启后, 麦克风指示灯将变为紫色.
3. 要关闭此功能, 请再次长按“ENC”按钮

调节耳机音量:

1. 将耳机插入麦克风的AUX接口
2. 调节耳机音量时, 向右旋转旋钮 (提高录音音量) 或向左旋转 (降低录音音量).
3. 在任务栏上单击扬声器图标右键, 选择“声音”.
4. 在“播放”选项卡中将麦克风设为默认值.
5. 在“录音”选项卡中将麦克风设为默认值.

耳机监听功能:

1. 连接耳机
2. 向左调节可激活实时语音监听, 向右调节可激活连接设备发出的系统声音.



RGB背光:

1. 按住RGB背光触控按钮1秒钟可开启/关闭RGB背光.
2. 单击RGB触控按钮可更改RGB背光颜色/模式.

注意事项

- 请勿拆解或改装本设备.
- 请勿自行拆解设备或尝试进行维护.
- 请避免液体溅入设备.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Proove Gaming! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

النوع: مكثف

اللب: DSP

نمط الاتجاه: قلبي

المقاومة: 900kΩ

نطاق التردد: 80Hz-18kHz

الحساسية: -37dB

تردد العينات: 192kHz/96/48

أقصى مستوى ضغط صوتي: 105dB (تشويه إجمالي أقل من 1% عند 1 كيلو هرتز)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 80dB

معدل أخذ العينات للتشغيل: ستيريو 48kHz

التشويه التوافقي الكلي: >0,8% (عند 1 كيلو هرتز)

جهد التشغيل: 5 فولت

عمق البت: 24 بت

طول الكابل: 1.8m

النمذ: Type-C

حجم المنتج: 205x82x82mm

الوزن: 333g


علبة

- ميكروفون 1×
- USB كابل 1×
- بطاقة الضمان 1×
- دليل المستخدم 1×
- ملصقات 1×

تفاصيل المنتج

1. زر "MUTE" للتمسك

2. زر "ENC" للتمسك



3. زر RGB اللامسي للإضاءة
4. مفتاح التحكم في مستوى صوت تسجيل الميكروفون
5. مفتاح التحكم في مستوى صوت سماعات الرأس
6. مفتاح التحكم في مستوى صوت سماعات الأذن
7. مؤشر ضوئي
8. منفذ Type-C
9. منفذ AUX لسماعات الرأس

تشغيل المنتج



1. قم بتوصيل الميكروفون بالجهاز عبر كابل USB المرفق.
2. بعد التوصيل، يجب أن يضيء مؤشر الميكروفون باللون الأزرق (تسجيل الميكروفون قيد التشغيل).
3. إذا كان مؤشر الميكروفون يضيء باللون الأحمر (تسجيل الميكروفون معطل)، فاضغط على الزر اللامسي "MUTE".
4. لضبط مستوى صوت تسجيل الميكروفون، أدر المفتاح إلى اليمين (لزيادة مستوى صوت التسجيل) أو إلى اليسار (لتقليل مستوى صوت التسجيل).

تشغيل ميزة منع الضوضاء المحيطة:

1. اضغط مع الاستمرار على الزر اللامسي "ENC" لمدة ثانية واحدة
2. بعد تشغيل الميزة، سيتغير لون مؤشر الميكروفون إلى اللون الأرجواني.
3. لإيقاف تشغيل هذه الميزة، اضغط مع الاستمرار على الزر "ENC" مرة أخرى

ضبط مستوى صوت سماعات الرأس:



1. قم بتوصيل سماعات الرأس بمنفذ AUX الخاص بالميكروفون
2. لضبط مستوى صوت سماعات الرأس، أدر المفتاح إلى اليمين (لزيادة مستوى صوت التسجيل) أو إلى اليسار (لتقليل مستوى صوت التسجيل).
3. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز مكبر الصوت في شريط المهام واختار "أصوات".
4. اضبط الميكروفون كقيمة افتراضية في علامة التبويب "تشغيل".
5. اضبط الميكروفون كقيمة افتراضية في علامة التبويب "تسجيل".

وظيفة مراقبة الأذن:

1. توصيل سماعات الرأس
2. يؤدي الضبط إلى اليسار إلى تنشيط الاستماع إلى الصوت في الوقت الفعلي، بينما يؤدي الضبط إلى اليمين إلى تنشيط أصوات النظام من الجهاز المتصل.

1. لتشغيل/إيقاف تشغيل إضاءة RGB، اضغط مع الاستمرار على زر إضاءة RGB التمسى لمدة ثنائية واحدة.
2. لتغيير لون/وضع إضاءة RGB، اضغط مرة واحدة على زر RGB التمسى.

تحذير

- لا تم بتفكيك الجهاز أو تعديله.
- لا تم بتفكيك الجهاز أو محاولة صيانتته بنفسك.
- لا تسمح بوصول السوائل إلى الجهاز.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ: pojemnościowy

Rdzeń: DSP

Charakterystyka kierunkowości: kardiodalna

Impedancja: 900kΩ

Zakres częstotliwości: 80Hz-18kHz

Czułość: -37dB

Częstotliwość próbkowania: 48/96/192kHz

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 105dB (THD<1% przy 1kHz)

Stosunek sygnału do szumu: 80dB

Częstotliwość próbkowania odtwarzania: 48kHz stereo

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0.8% (przy 1kHz)

Napięcie robocze: 5V

Głębia bitowa: 24 bity

Długość kabla: 1.8m

Port: Type-C


Rozmiar produktu: 205x82x82mm

Waga: 333g



PAKIET

- Mikrofon x1
- Kabel USB x1
- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk dotykowy „MUTE”
2. Przycisk dotykowy „ENC”
3. Przycisk dotykowy podświetlenia RGB
4. Regulator głośności nagrywania mikrofonu

5. Regulator głośności słuchawek
6. Regulator głośności monitorowania słuchawkowego
7. Wskaźnik świetlny
8. Port Type-C
9. Port AUX dla słuchawek

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz mikrofon do urządzenia za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Po podłączeniu powinna zapalić się niebieska dioda mikrofonu (nagrywanie mikrofonu włączone).
3. Jeśli dioda mikrofonu świeci się na czerwono (nagrywanie mikrofonu jest wyłączone), naciśnij przycisk dotykowy „MUTE”.
4. Aby regulować głośność nagrywania mikrofonu, obróć przełącznik w prawo (zwiększ głośność nagrywania) lub w lewo (zmniejsz głośność nagrywania).



Włączanie redukcji szumów otoczenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy „ENC” przez jedną sekundę
2. Po włączeniu funkcji dioda mikrofonu zmieni kolor na fioletowy.
3. Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „ENC”

Regulacja głośności słuchawek:

1. Podłącz słuchawki do portu AUX mikrofonu
2. Aby regulować głośność dźwięku w słuchawkach, obracaj przełącznik w prawo (zwiększanie głośności nagrywania) lub w lewo (zmniejszanie głośności nagrywania).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań i wybierz „Dźwięki”.
4. Ustaw mikrofon jako wartość domyślną w zakładce „Odtwarzanie”.
5. Ustaw mikrofon jako wartość domyślną w zakładce „Nagrywanie”.



Funkcja monitorowania słuchowego:

1. Podłącz słuchawki
2. Przesunięcie w lewo aktywuje odsłuch głosu w czasie rzeczywistym, a w prawo – aktywację dźwięków systemowych z podłączonego urządzenia.

Podświetlenie RGB:

1. Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie RGB, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy RGB podświetlenie przez 1 sekundę.
2. Aby zmienić kolor/tryb podświetlenia RGB, naciśnij raz przycisk dotykowy RGB.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Nie rozbieraj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie go serwisować.
- Nie dopuszczaj do przedostania się płynów do urządzenia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Тип: конденсаторний

Процесор: DSP

Діаграма спрямованості: кардіоїдна

Опір: 900kΩ

Діапазон частот: 80Гц-18кГц

Чутливість: -37дБ

Частота дискретизації: 48/96/192кГц

Максимальний рівень звукового тиску: 105дБ (THD<1% при 1кГц)

Відношення сигнал/шум: 80дБ

Частота дискретизації відтворення: 48кГц стерео

Загальне гармонійне спотворення: <0,8% (при 1кГц)

Робоча напруга: 5V

Розрядність: 24 біти

Довжина кабелю: 1,8м

Порт: Type-C

Розміри продукту: 205x82x82мм

Вага: 333г




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мікрофон x1
- USB кабель x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Сенсорна кнопка «MUTE»
2. Сенсорна кнопка «ENC»
3. Сенсорна кнопка RGB підсвічування
4. Регулятор гучності запису мікрофона
5. Регулятор гучності навушників



6. Регулятор гучності вушного моніторингу
7. Світлова індикація
8. Type-C порт
9. AUX порт для навушників

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Підключіть мікрофон до пристрою за допомогою USB-кабелю, що входить до комплекту.
2. Після підключення повинна загорітися світлова індикація мікрофона синім кольором (запис мікрофона увімкнено).
3. Якщо світлова індикація мікрофона горить червоним кольором (запис мікрофона вимкнений), натисніть на сенсорну кнопку «MUTE».
4. Для регулювання гучності запису мікрофона, повертайте тумблер вправо (збільшити гучність запису) або вліво (зменшити гучність запису).



Увімкнення шумозаглушення навколишнього шуму:

1. Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку «ENC» протягом однієї секунди
2. Після увімкнення функції світлова індикація мікрофона змінить колір на фіолетовий.
3. Щоб вимкнути цю функцію, повторно натисніть і утримуйте кнопку «ENC»

Регулювання гучності навушників:

1. Підключіть навушники до порту AUX мікрофона
2. Для регулювання гучності звуку навушників, повертайте тумблер вправо (збільшити гучність запису) або вліво (зменшити гучність запису).
3. Клацніть правою кнопкою миші на значку динаміка на панелі завдань і виберіть «Звуки».
4. Встановіть мікрофон як значення за замовчуванням у вкладці «Відтворення».
5. Встановіть мікрофон як значення за замовчуванням у вкладці «Запис».



Функція моніторингу вуха:

1. Підключити навушники
2. Регулювання вліво активує прослуховування голосу в реальному часі, вправо — активація системних звуків від підключеного пристрою.

RGB-підсвічування:

1. Щоб увімкнути/вимкнути RGB-підсвічування, натисніть і утримуйте сенсорну кнопку RGB-підсвічування протягом 1 секунди.
2. Щоб змінити колір/режим RGB-підсвічування, натисніть один раз сенсорну кнопку RGB.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не модифікуйте пристрій.
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся виконувати його обслуговування самостійно.
- Не допускайте потрапляння рідини на пристрій.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту і втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип: конденсаторный

Процессор: DSP

Диаграмма направленности: кардиоидная

Сопротивление: 900kΩ

Частотный диапазон: 80Гц-18 кГц

Чувствительность: -37дБ

Частота дискретизации: 48/96/192кГц

Максимальный уровень звукового давления: 105дБ (THD<1% при 1кГц)

Отношение сигнал/шум: 80дБ

Частота дискретизации воспроизведения: 48кГц стерео

Общее гармоническое искажение: <0.8% (при 1кГц)

Рабочее напряжение: 5V

Разрядность: 24 бита

Длина кабеля: 1.8м

Порт: Type-C

Размер продукта: 205x82x82мм

Вес: 333г




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микрофон x1
- USB кабель x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Сенсорная кнопка "MUTE"
2. Сенсорная кнопка "ENC"
3. Сенсорная кнопка RGB подсветки
4. Регулятор громкости записи микрофона



5. Регулятор громкости наушников
6. Регулятор громкости ушного мониторинга
7. Световая индикация
8. Type-C порт
9. AUX порт для наушников

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Подключите микрофон к устройству через USB-кабель в комплекте.
2. После подключения должна загореться световая индикация микрофона синим цветом (запись микрофона включена).
3. Если световая индикация микрофона горит красным цветом (запись микрофона выключена), нажмите на сенсорную кнопку "MUTE".
4. Для регулирования громкости записи микрофона, поворачивайте тумблер направо (увеличить громкость записи) или налево (уменьшить громкость записи).



Включение шумоподавления окружающего шума:

1. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку "ENC" в течении одной секунды
2. После включения функции, световая индикация микрофона поменяет цвет на фиолетовый.
3. Чтобы отключить эту функцию, повторно нажмите и удерживайте кнопку "ENC"

Регулировка громкости наушников:

1. Подключите наушники в порт AUX микрофона
2. Для регулирования громкости звука наушников, поворачивайте тумблер направо (увеличить громкость записи) или налево (уменьшить громкость записи).
3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке динамика на панели задач и выберите «Звуки».
4. Установите микрофон в качестве значения по умолчанию во вкладке «Воспроизведение».
5. Установите микрофон в качестве значения по умолчанию во вкладке «Запись».



Функция ушного мониторинга:

1. Подключить наушники
2. Регулировка влево активирует прослушивание голоса в реальном времени, вправо — активация системных звуков от подключённого устройства.

RGB-подсветка:

1. Чтобы включить/отключить RGB-подсветку, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку RGB подсветку в течение 1 секунды.
2. Чтобы изменить цвет/режим RGB-подсветки, нажмите один раз сенсорную кнопку RGB.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и модифицировать устройство.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь выполнить его обслуживание самостоятельно.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING